



TIETOESITE

TILARATKAISU: ROOMMATE + TAP IP

Työntekijöiden ja IT-osaston videoviestintää voi helpottaa lisäämällä Logitech RoomMate- ja Logitech Tap IP -ratkaisut kokoustilaan, jossa on jo Logitech-videoneuvottelukamera.

Kun RoomMate ja Tap IP ovat käytössä, tilassa ei tarvita erillistä lisätietokonetta. Kun molemmat ovat käytössä, työntekijät voivat liittyä kokoukseen yhdellä kosketuksella.

MUUNNA MIKÄ TAHANASA TILA LAITEPOHJAISEKSI VIDEONEUVOTTELUTILAKSI

Lisää RoomMate joko Logitech MeetUp-, Rally- tai Rally Plus -kameraan ja muunna mikä tahansa tila laitepohjaiseksi videoneuvottelutilaksi. Kompaktin muotoilun ansiosta laite voidaan asentaa piiloon, pois keskustelijoiden tieltä.

Voit määrittää tilaan toimialan johtavia videoneuvottelualustoja, kuten mm. Microsoft Teams Rooms on Android, Zoom Rooms ja RingCentral*. Voit laatia kattavan laitetilaratkaisun lisäämällä tuotteen Logitech MeetUp-, Rally- tai Rally Plus -kameraan.

TUOTTEEN OMINAISUUDET JA LISÄVARUSTEET

TUOTTEEN OMINAISUUDET

VIRTA JA LIITÄNNÄT

Sulavalinjainen ja matalakokoinen Logitech RoomMate tarjoaa kaiken prosessointitehon, jota tarvitset teräväpiirtoisiin videoneuvotteluihin tiloissa, joissa on yksi tai kaksi näyttöä.

ALOITA KOKOUKSET TAP-NAPAUTUKSELLE

Kokoukset voi aloittaa yhdellä kosketuksella Logitech Tap IP:llä, verkkoon yhdistetyllä kosketusohjaimella, joka on helppokäyttöinen ja vaivaton asentaa.

VAHVISTETUT ÄÄNIKUMPPANIT

Käytä haluamaasi äänijärjestelmää. Voit käyttää oletuksena neuvottelukameran ääniominaisuuksia, kun pariliität RoomMateen MeetUp- tai Rally-järjestelmään. Kun käytät RoomMatea Rally Cameran ohessa, voit myös valita vahvistetun äänijärjestelmän joltakin valikoidulta kumppaniltamme, kuten QSC:ltä, Shurelta tai Biampilta.

JOUSTAVA KIINNITYS

Logitech RoomMate voi asentaa siististi piiloon minne tahansa kokoustilassa Compute Mount-kiinnityksellä ja johdonpidikkeillä.

LAITEHALLINTA JA TIETOA

Logitech Syncin avulla voit seurata, hallinnoida ja noutaa liiketoiminnan kannalta hyödyllisiä tilojen käyttötietoja. Voit hallita ja valvoa kokoushuoneiden laitteita Zoomin laitehallinnasta.

JOHTOJEN ASENNUS SIISTISTI JA HELPOSTI

Yksi PoE-johto nopeuttaa Logitech Tap IP -asennusta, ja integroitu vedonpoisto ja johdonpidikkeet pitävät liittimet tiukalla.

SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET



Tap-nostokiinnitin

Korotettu pöytäkiinnitin kääntyvyydellä ja johtotiellä



Tap-seinäkiinnitin

Tilaa säästävä kiinnitin johtotiellä



Tap-pöytäkiinnitin

Kääntyvä pöytäkiinnitin johtotiellä



Tap Scheduler

Suunniteltu varta vasten kokoushuoneiden varausnäytöksi



Scribe

Jaa valkotalu vaivattomasti videoneuvotteluihin tekoälyä hyödyntävällä Logitech Scribe -valkotalukameralla.



Swytch

Yhdistä kannettava tilajärjestelmän AV-laitteistoon ja käytä missä tahansa videokokouksessa tai webinaarissa.

TUOTETIEDOT JA LINKIT

TAP IP		ROOMMATE	TAKUU
<p>Kosketusnäyttö: Lävistäjäältään 257 mm:n (10,1) tuuman näyttö ja 14 asteen näyttökulma</p> <p>Tarkkuus: 1 280 x 800</p> <p>Johdot: PoE (Power over Ethernet) -johto (ei toimiteta mukana), IEEE 802.3af Type 1, luokan 3 laite</p> <p>Johtojen hallinta: Johdonpidikkeet ja vedonpoistojärjestelmä</p> <p>Ethernet: 10/100 mb/s</p> <p>Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac</p> <p>Laitehallinta: Logitech Sync</p> <p>Väri: Graphite</p> <p>Kiinnitys: 100 x 100 mm:n VESA-kiinnitin</p> <p>Mitat (K x L x S): 58 mm x 244 mm x 179 mm</p>		<p>Käyttöjärjestelmä: Logitech CollabOS 1.4 tai uudempi</p> <p>Laitehallinta: Logitech Sync ja tuetut laitehallinta-alustat</p> <p>Sertifioidut laitteet: Logitech MeetUp, Rally Camera, Rally System, Rally Plus System, Tap, Tap IP</p> <p>Vahvistetut laitteet: Biamp TesiraFORTÉ X 400, QSC Q-SYS Core 8 Flex, Shure IntelliMix P300.</p> <p>Pyydä uusimmat yhteensopivia tuotteita koskevat tiedot haluamaltasi kumppanilta.</p> <p>Verkkoprotokollan tuki: IPv4, IPv6</p> <p>Välityspalvelintuki: IP-pohjainen välityspalvelin, FQDN-pohjainen välityspalvelin, PAC-tiedostoa käyttävä välityspalvelin</p> <p>Liitännät</p> <p>HDMI-lähtö: 2</p> <p>HDMI-tulo: 1</p> <p>USB: 3 x USB-A</p> <p>Verkkoyhteydet: 10/100/1G Ethernet</p> <p>WiFi: 802.11a/b/g/n/ac</p> <p>Käyttöjännite/-virta: 100–240 V, 19 V, 4,74 A</p> <p>Täysi kiintolevyn salaus: AES-128</p> <p>Tietojen salaus: Symmetrinen avain, PKI</p> <p>Laitteen tunnistetiedot: Laitetodennuksen suojaama</p> <p>Laitteen käyttö: API-todennus</p> <p>Avainsuojaus: Arm TrustZone, RPMP</p> <p>Laiteturva: Kensington-lukko</p> <p>Väri: Valkoinen</p> <p>Mitat: (K x L x S): 34,5 mm x 161 mm x 211 mm</p>	<p>Vakio: Mukana kahden vuoden rajoitettu laitteistotakuu</p> <p>Laajennettu: Vuoden ja kolmen vuoden laajennettu takuu voidaan ostaa laitteen oston yhteydessä. Tiedustele saatavuutta jälleenmyyjältäsi.</p> <p>*SERTIFIOINNIT JA YHTEENSOPIVUUS</p> <p>Laitetila:</p> <p>Tukee yhteensopivia videoneuvotteluohjelmistoja laitetilassa, mukaan lukien Microsoft Teams Rooms on Android, Zoom Rooms ja RingCentral Meetings Rooms. Ota yhteyttä Logitechiin tai katso saatavuustiedot ja muut videoneuvottelualustat osoitteesta https://prosupport.logi.com/hc/en-us/articles/1500001344641.</p> <p>Sertifioinnit</p> <p>Kaikki tilaratkaisupakettiin kuuluvat komponentit on sertifioitu seuraaviin: Zoom Rooms, Microsoft Teams on Android ja RingCentral Meetings Rooms (sekä Tencent vain Kiinaan tarkoitettussa versiossa). Saat valmistajalta lisätietoja odottavista ja myönnettyistä sertifioinneista.</p> <p>Vahvistetut laitteet</p> <p>Biamp TesiraFORTÉ X 400</p> <p>QSC Q-SYS Core 8 Flex</p> <p>Shure IntelliMix P300</p> <p>Pyydä uusimmat yhteensopivia tuotteita koskevat tiedot haluamaltasi kumppanilta.</p>
COMPUTE MOUNT			
<p>Sopii Logitech RoomMateen ja muihin Compute-laitteisiin, joissa on VESA-kiinnityskuvio 100x100 tai 75x75</p> <p>Mitat: (K x L x S): 35 mm x 164 mm x 350 mm</p>			
SARJAN OSAT			
<p>Logitech RoomMate</p> <p>Logitech Tap IP</p> <p>Compute Mount</p>			
PAKKAUKSEN SISÄLTÖ			OSANUMEROT
<p>Tap IP</p> <p>Tap IP -kosketusohjain VESA-kiinnitysruuvit (4) Mikrokuituliina Dokumentaatio</p>	<p>RoomMate</p> <p>Logitech RoomMate Verkkolaite Vaihtovirtajohto VESA-kiinnitin Kaukosäädin Dokumentaatio</p>	<p>Compute Mount</p> <p>Compute Mount johdonpidikkeellä Kiinnitysvälineet Dokumentaatio</p>	<p>US/CA/MX: 991-000397</p> <p>Brasilia: 991-000398</p> <p>Argentiina/Chile: 991-000399</p> <p>EU/SEA/INDO: 991-000400</p> <p>UK/HK: 991-000401</p> <p>Sveitsi: 991-000402</p> <p>AUS/NZ: 991-000403</p> <p>Taiwan: 991-000404</p> <p>Intia: 991-000405</p> <p>Kiina: 991-000406</p> <p>Japani: 991-000407</p>

logitech®

Ota yhteyttä jälleenmyyjäsi tai meihin osoitteessa www.logitech.com/vcsales

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Puh: 852-2821-5900
Faksi: 852-2520-2230

© 2022 Logitech. Logitech, Logitech-logo ja muut Logitech-tavaramerkit ovat Logitechin omaisuutta ja saattavat olla rekisteröityjä. Kaikki muut tuotemerkit ovat vastaavasti muiden omistajien omistuksessa. Logitech ei vastaa mistään virheistä, joita tässä julkaisussa voi esiintyä. Esitettyjä tuotteita, tuotteiden hintoja ja tuotteiden ominaisuuksia koskevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Julkaistu syyskuussa 2022