

Конференц-камера Logitech ConferenceCam CC3000e

Памятка по работе

Запуск видеосвязи:

- 1 Подключение:** Подключите USB-кабель к ПК, компьютеру Mac или тонкому клиенту. Во время USB-подключения камера и устройство громкой связи начинают мигать. Как только подключение будет установлено, корпус камеры повернется, а устройство громкой связи издаст звуковой сигнал. Подключите ЖК-экран к ПК или компьютеру Mac.
- 2 Запуск:** Запустите ваше видеоприложение и проверьте, что CC3000e выбрана в качестве опции для видео, микрофона и колонок.
- 3 Использование:** Во время потоковой передачи видео и аудио на камере и устройстве громкой связи загорятся соответствующие светодиодные индикаторы.

Для использования этого устройства необходимо подключить его к компьютеру.



Светодиодный индикатор активности вызова:

- 1. Синий:** активный вызов.
- 2. Мигающий синий:** входящий вызов.
- 3. Мигающий синий во время вызова:** вызов поставлен на удержание.
- 4. Красный:** микрофон отключен.

Светодиодный индикатор активности вызова:

На ЖК-дисплее отображаются сведения об активности вызова, уровне громкости и состоянии соединения. Отображение идентификатора собеседника и продолжительности вызова зависят от поддерживаемого приложения. Дополнительную информацию см. в указаниях по применению или на странице поддержки продукта.

Элементы управления устройством:

- Bluetooth:** Удерживайте клавишу Bluetooth, пока синий светодиодный индикатор на устройстве громкой связи не начнет мигать. Перейдите к настройкам на мобильном устройстве и завершите сопряжение. При сопряжении значок Bluetooth на ЖК-дисплее становится ярче.
- Предварительная настройка камеры:** Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы задать новое начальное положение камеры. Во время вызова или при однократном нажатии кнопки камера вернется в это положение. Начальное положение камеры можно изменить в любой момент, повторив эту операцию.
- Управление удаленной камерой:** С помощью этой кнопки можно управлять функциями панорамирования, наклона и масштабирования удаленной камеры CC3000e или конференц-камеры BCC 950 ConferenceCam. Нажмите кнопку еще раз, чтобы переключиться с удаленных на локальные камеры.

¹ Подключение устройства громкой связи по Bluetooth предназначено для мобильных устройств, а не для компьютеров.

² Управление удаленной камерой возможно через подключаемый модуль для Microsoft Lync™ 2010 и 2013 (перейдите на страницу www.logitech.com/support/cc3000e, чтобы загрузить этот модуль). В другие приложения, например Vidyo, уже встроена поддержка данной функции.

© Logitech, 2013. Logitech, эмблема Logitech и другие товарные знаки Logitech являются собственностью компании Logitech и могут являться зарегистрированными товарными знаками. Все прочие товарные знаки являются собственностью их владельцев. Компания Logitech не несет ответственности за возможные ошибки в данном издании. Содержащаяся в нем информация о продукте, цене и функциях может быть изменена без предварительного уведомления.