

logitech®



เพิ่ม FLEX เพิ่มสมรรถนะ

Logitech SmartDock Flex

Logitech® SmartDock Flex ช่วยลดความยุ่งยากในการเดินสายสำหรับ SmartDock ด้วยการรวมสาย AV, USB และสายไฟขนาดใหญ่เข้ากับสาย CAT6 สายเดียว SmartDock Flex Expansion Kit ประกอบด้วยฐานติดตั้งด้านล่าง Logitech SmartDock และกล่องส่วนขยายที่เหมาะสมกับการติดตั้งจอแสดงผลที่อยู่ด้านหน้าของห้อง แทนที่จะเดินสายหลายๆ สายทั่วห้อง ตัวติดตั้งจะเชื่อมต่อฐาน SmartDock Flex เข้ากับ Extender Box ด้วยสาย CAT6 (สูงสุด 50 ฟุต/15 ม.) จากนั้นเชื่อมต่อสาย AV, สายข้อมูลและสายไฟเข้ากับ Extender Box

สำหรับการประชุมนอก Microsoft® Ecosystem นั้น SmartDock Flex มอบการเข้าถึง AV Passthrough กล้อง ลำโพง และจอแสดงผลของห้อง ขณะนี้คุณสามารถใช้อุปกรณ์ใน Skype rooms ของคุณกับ Cisco WebEx®, Zoom, BlueJeans และบริการการประชุมผ่านทางอินเทอร์เน็ตเกือบทั้งหมดได้

ด้วยการทำงานร่วมกันของ SmartDock และ Logitech SmartDock Flex มันใจได้ว่าการติดตั้งจะรวดเร็วขึ้นและสะอาดตามากขึ้น พื้นที่ในห้องเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มความคล่องตัวสูงสุดให้กับ Skype Room Systems

คุณลักษณะและคุณประโยชน์

การรวมสายเคเบิล

SmartDock Flex ทำให้การจัดการสายระหว่างโต๊ะห้องประชุมและหน้าห้องทำได้ง่าย และไม่จำเป็นต้องซื้อและติดตั้งส่วนขยาย USB และ HDMI เฉพาะวัน ด้วยฐานเดียวสำหรับ SmartDock และ Extender Box ที่ง่ายต่อการซ่อน SmartDock Flex เป็นโซลูชันแรกและโซลูชันเดียวที่รวม USB, HDMI แบบดู, สายข้อมูล และสายไฟเข้าไว้ด้วยกันเป็นสาย CAT6 เส้นเดียว

พื้นที่ในห้องที่เพิ่มมากขึ้น

วางตำแหน่ง SmartDock ไว้ในที่ที่สามารถเข้าถึงผู้เข้าร่วมประชุมได้โดยง่าย แม้ว่าจะเป็นอีกฟากของห้องที่ห่างจากจอแสดงผลแบบติดตั้งก็ตาม SmartDock Flex จะส่งข้อมูล เสียง วิดีโอ และพลังงานไฟได้ไกลสูงสุด 50 ฟุตสาย CAT6 (15 เมตร) ซึ่งคุณสามารถเดินสายได้โต๊ะ ตามกำแพง เหนือเพดานและผ่านท่อร้อยสายไฟมาตรฐานได้อย่างง่ายดาย

AV Passthrough

เพื่อเพิ่มความคล่องตัวของ Skype Room Systems นั้น SmartDock Flex จะเพิ่มการเข้าถึง passthrough สำหรับการฉายภายในห้องและการเข้าร่วมการประชุมจากภายนอก เมื่อต้องการฉายสไลด์และเอกสารบนจอแสดงผลของห้อง ให้เชื่อมต่อแล็ปท็อปผ่านทาง HDMI ต้องการเข้าร่วมการประชุมหรือการประชุมผ่านทางอินเทอร์เน็ตนอก Microsoft Ecosystem ใชหรือไม่? ให้เข้าร่วมการประชุมจากแล็ปท็อปและเชื่อมต่อ SmartDock Flex ผ่านทาง HDMI และ USB แล็ปท็อปจะสามารถเข้าถึงกล้อง ลำโพง และจอแสดงผลสำหรับ Cisco WebEx, Zoom, BlueJeans และบริการการประชุมผ่านทางอินเทอร์เน็ตเกือบทั้งหมดได้แล้วในขณะนี้

การเก็บรักษาและการจัดระเบียบสาย

กลไกการเก็บรักษาและการจัดระเบียบสายที่แข็งแรง ช่วยรักษาสาย AV ภายใน SmartDock Flex Base ด้วยสาย CAT6 ที่เชื่อมต่ออย่างแน่นหนาที่ตำแหน่งที่ปลายทั้งสองด้าน ผู้ใช้สามารถปรับตำแหน่ง SmartDock Flex ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสายไฟและการเชื่อมต่อ USB และ HDMI

ฮับแบบบูรณาการสำหรับ Logitech

ด้วยฮับแบบบูรณาการสำหรับ Logitech GROUP ConferenceCam ผู้ติดตั้งสามารถลดการเดินทางข้ามโต๊ะได้โดยการเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับ SmartDock Flex Base และเชื่อมต่อกล้องเข้ากับ SmartDock Flex Extender Box

เปรียบเทียบโซลูชัน LOGITECH สำหรับ SKYPE ROOMS

	 <p>SmartDock + Flex Expansion Kit</p>	 <p>SmartDock + Extender Box</p>	 <p>SmartDock</p>
ใช้งานได้กับ Microsoft Surface Pro	●	●	●
การแชร์เนื้อหาผ่าน HDMI	●	●	●
AV Passthrough	●		
ชนิดของสาย	CAT6 AWG 23 SFTP	สายเฉพาะรุ่นแบบ 5-in-one	สายแต่ละประเภท
ความยาวของสายเชื่อมต่อ (เส้นผ่านศูนย์กลาง)	สูงสุด 50 ฟุต/15 ม. (6 มม.)	16 ฟุต/5 ม. (14 มม.)	9.8 ฟุต 3 ม. (>14 มม.)
เดินสายผ่านท่อร้อยสายไฟมาตรฐานได้	●		
ยับแบบบูรณาการสำหรับ Logitech GROUP	●	●	
CAT6 Extender Box	●		

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ - การเชื่อมต่อ

SMARTDOCK FLEX BASE

จาก Logitech SmartDock ถึง SmartDock Flex Base:

เอาต์พุต HDMI สองช่อง รองรับสูงสุด 1080p60
อินพุต HDMI รองรับการแชร์เนื้อหาสูงสุด 1080p30
พอร์ต USB 2.0
สายไฟ

จาก SmartDock Flex Base ถึง Tabletop:

อินพุต HDMI และอะแดปเตอร์ HDMI Passthrough SB 2.0 (เชื่อมต่อแล็ปท็อปเข้ากับกล้อง และลำโพงของห้อง สำหรับ AV Passthrough)
Logitech GROUP Speakerphone DIN Connector

จาก SmartDock Flex Base ถึง Flex Extender Box:

พอร์ต Ethernet (RJ45) หนึ่งพอร์ต

อะแดปเตอร์ HDMI PASSTHROUGH

อินพุต HDMI สำหรับการแชร์เนื้อหาและ จอแสดงผล AV Passthrough
เอาต์พุต HDMI ไปยัง SmartDock Flex Base

SMARTDOCK FLEX EXTENDER BOX

สองเอาต์พุต HDMI แบบขยายสัญญาณ รองรับสูงสุด 1080p60
พอร์ต USB 2.0 สองพอร์ต
ขั้วต่อสายไฟ DIN ของ Logitech GROUP Camera (ใช้ แผลงจ่ายไฟที่มาพร้อมกับ SmartDock)

ใบรับรอง

FCC

ภายในกล่อง

SmartDock Flex Base
SmartDock Flex Extender Box
อะแดปเตอร์ HDMI Passthrough
สาย Ethernet CAT6 AWG 23 SFTP ยาว 16.4 ฟุต/5 ม. (รองรับสาย ของผู้ใช้ ยาวสูงสุด 50 ฟุต/15 ม.)
สาย USB Micro กับสาย USB Type A ยาว 9.67 ฟุต/2.95 ม. สำหรับ AV Passthrough
สาย HDMI Type A กับสาย HDMI Type A ยาว 9.67 ฟุต/2.95 ม.
สายผูก
สกรูติดฐาน
ไขควง
เอกสารคู่มือ

ข้อกำหนดของระบบ

Logitech SmartDock กับ Microsoft Surface Pro

ความเข้ากันได้

Microsoft: Skype Room Systems Software

ผู้จัดจำหน่ายรายอื่น: SmartDock Flex ทำให้กล้อง ลำโพง และจอแสดงผลของห้องสามารถเข้าถึงแล็ปท็อปของผู้ใช้ผ่านทาง AV Passthrough ทำให้สามารถใช้ Skype Rooms กับ Cisco WebEx, Zoom, BlueJeans และบริการการประชุมผ่านทางอินเทอร์เน็ตเกือบทั้งหมดได้

ขนาดผลิตภัณฑ์

SmartDock Flex Base

ความสูง x ความกว้าง x ความลึก:
1.81 นิ้ว x 8.11 นิ้ว x 8.11 นิ้ว (46 มม. x 206 มม. x 206 มม.)

SmartDock Flex Extender Box

ความสูง x ความกว้าง x ความลึก:
1.22 นิ้ว x 5.63 นิ้ว x 5.63 นิ้ว (30.9 มม. x 143 มม. x 143 มม.)

อะแดปเตอร์ HDMI Passthrough

ความสูง x ความกว้าง x ความลึก:
0.53 นิ้ว x 1.02 นิ้ว x 4.85 นิ้ว (13.5 มม. x 26 มม. x 123.2 มม.)

การรับประกัน

การรับประกันแบบจำกัด 2 ปีสำหรับฮาร์ดแวร์

หมายเลขชิ้นส่วน

AP: 960-001213