



SCHEDA TECNICA

Signature Slim Solar+ K980 for Business

Signature Slim Solar+ K980 for Business è una tastiera moderna a ricarica automatica alimentata a luce. Funziona praticamente con qualsiasi sorgente luminosa, senza cavi di ricarica o batterie alcaline, quindi offre bassa manutenzione all'IT, zero problemi ai dipendenti e un'ottima soluzione da distribuire su larga scala.

logitech®

- **Alimentata a luce, da qualsiasi sorgente¹:** tastiera wireless alimentata a luce naturale e artificiale per supportare la produttività dei dipendenti.
- **Tecnologia Logi LightCharge:** un efficiente sistema di gestione dell'alimentazione grazie al quale la tastiera funziona praticamente con qualsiasi luce. Contiene una batteria che dura fino a 10 anni.²
- **Digitazione in stile laptop:** i tasti dal profilo ribassato sono discreti e progettati con una sottile forma concava per offrire un'esperienza di digitazione familiare. I tasti resistenti garantiscono fino a 10 milioni di pressioni.³
- **Scelte rapide per migliorare la produttività:** ottimizza il flusso di lavoro con scelte rapide aggiuntive come un tasto di avvio IA, tasti di controllo delle riunioni e un tasto Azione. Personalizzabile con Logi Tune.⁴
- **Easy-Switch:** connetti Solar+ K980 a massimo 3 dispositivi diversi, come laptop e tablet, e passa dall'uno all'altro senza problemi.
- **Tecnologia wireless Logi Bolt:** offre una connessione wireless sicura e affidabile anche in ambienti wireless congestionati.
- **Progettata per la sostenibilità:** realizzata con almeno il 70% di plastica riciclata post-consumo⁵ e un imballaggio certificato FSC™ per ridurre l'impatto sull'ambiente.

Connettività	2 modalità di connessione	Ricevitore Logi Bolt <i>USB-C, Bluetooth®</i>
	Raggio d'azione wireless	Raggio d'azione fino a 10 m ⁶ (visuale in campo aperto)
	Easy-Switch	Fino a 3 canali
Durata (pressione dei tasti)	Vita utile	10 milioni di pressioni dei tasti (tasti standard) 5 milioni di pressioni dei tasti (tasti funzione)
Gestione dell'alimentazione	Soluzione a energia solare	Striscia di assorbimento della luce + batteria ricaricabile brevettata rigida (batteria agli ioni di litio)
	Durata della batteria del prodotto	Quando è completamente carica, la batteria alimenterà la tastiera fino a 4 mesi ⁷ in completa oscurità (o in assenza di luce ambientale)
	Durata della batteria	Batteria installata prevista per durare fino a 10 anni ²
	Tipo di batteria	Batteria ricaricabile brevettata rigida (batteria agli ioni di litio)
Tipo di tastiera	Dimensioni	Dimensioni standard
	Numero di tasti	108 (layout USA)
	Tastierino numerico	10 tasti
	Digitazione	Profilo ribassato in stile laptop (tasti "scissor")
	Tasti retroilluminati	No
	Bloc Maiusc con spia luminosa	No
	Bloc Num con spia luminosa	No
	Piedini inclinabili	No
Funzioni aggiuntive dei tasti	Angoli di inclinazione	Angolo di digitazione di +4° (impostazione predefinita)
	Tasti personalizzabili	23
	Tasto di avvio IA	Avvia <i>Copilot</i> in <i>Windows</i> o <i>Gemini</i> per <i>ChromeOS</i> , se disponibile sul tuo dispositivo. ⁸ Personalizzabile con Logi Tune o Options+. ⁴
	Tasto Azione	Personalizzabile con Logi Tune o Options+. ⁴
Certificazione e compatibilità	Comandi per riunioni ⁹	Disattivazione/riattivazione microfono, accensione/spegnimento video
	Certificazioni	Certificato per Zoom, <i>Works With Chromebook</i> , progettato per laptop <i>Intel Evo</i>
	Compatibilità	Ricevitore Logi Bolt USB-C • Windows 10, 11 o versioni successive⁴ • macOS 12 o versioni successive⁴ • ChromeOS¹⁰ • Linux¹⁰ Tecnologia wireless Bluetooth® Low Energy (BLE) • Windows 10, 11 o versioni successive⁴ • macOS 12 o versioni successive⁴ • iPadOS 15 o versioni successive¹⁰ • iOS 15 o versioni successive¹⁰ • ChromeOS¹⁰ • Linux¹⁰ • Android 12 o versioni successive¹⁰

Software	Logi Tune ⁴	Personalizza e configura i dispositivi Logitech; ottieni la personalizzazione avanzata su Logi Options+ ⁴
	Logitech Sync ¹¹	Consente il monitoraggio remoto
Informazioni generali	Dimensioni e peso del prodotto	Signature Solar+ K980 for Business A x L x P 142,9 x 430,8 x 20,2 mm 5,63 x 16,96 x 0,80 pollici Peso: 700 g Ricevitore USB-C A x L x P 7 x 12,9 x 14,1 mm 0,28 x 0,51 x 0,56 pollici Peso: 0,97 g
	Dimensioni della confezione	A x L x P 164 x 448 x 31 mm 6,46 x 17,64 x 1,22 pollici
	Peso della confezione	0,94 kg
	Contenuto della confezione	Tastiera wireless Ricevitore Logi Bolt <i>USB-C</i> Documentazione per l'utente
	Cartoni di imballaggio principali:	4PK
	Garanzia	2 anni
	Alimentata a luce	La tastiera Solar+ K980 si ricarica automaticamente con qualsiasi luce disponibile, sia solare che artificiale. ¹ Elimina la necessità di ricaricare o sostituire le batterie alcaline.
Sostenibilità	Plastica riciclata	Contenuto di plastica della tastiera: prodotta con almeno il 70% di plastica riciclata post-consumo. ⁵ Sono escluse le parti in plastica per gruppo cavi stampati (PWA), cavi, ricevitore e imballaggio.
	Alluminio a basse emissioni di carbonio	La piastra in alluminio presente all'interno della tastiera Signature Slim Solar+ K980 è realizzata utilizzando energia rinnovabile anziché combustibili fossili.
	Imballaggio sostenibile	Imballaggio di carta: certificazione FSC™



73%
di materiale
riciclato post-
consumo⁵



Imballaggio in
carta certificata
FSC™
FSC® C112300

Numeri di serie			
Numero di serie	Regione	Paese	Layout della tastiera
920-013770	Americhe	USA/Canada	Inglese (USA) (Qwerty)
920-013771		Messico (LAT)	Spagnolo – LAT (Qwerty)
920-013772	Europa, Medio Oriente, Africa	Svizzera	Svizzero (Qwerty)
920-013773		Germania, Austria	Tedesco (Qwerty)
920-013774		Francia	Francese (Azerty)
920-013775		Spagna	Spagnolo – EUR (Qwerty)
920-013776		Italia	Italiano (Qwerty)
920-013777		Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia	Paesi nordici (Qwerty)
920-013778		Regno Unito, Irlanda	Inglese UK (Qwerty)
920-013779		Regione EMEA; Turchia	Inglese internazionale (USA)
920-013779		Belgio	Inglese internazionale (USA)
920-013775		Portogallo	Spagnolo – EUR (Qwerty)
920-013780		Emirati Arabi Uniti	Arabo (Qwerty)
920-013781	Asia Pacifico	Regione AP, Hong Kong	Inglese (USA) (Qwerty)
920-013782		Corea	Coreano
920-013783		Taiwan	Cinese tradizionale
920-013784		Cina	Inglese (USA) (Qwerty)
K980B		Giappone	Giapponese

¹ Richiede almeno 200 lux di illuminazione.

² Le proiezioni sulla durata si basano sui risultati di un test di 18 mesi condotto dal produttore della batteria. La durata effettiva della batteria varia in base alla frequenza e al tipo di utilizzo.

³ La durata effettiva dei tasti varia a seconda dell'utilizzo.

⁴ La personalizzazione del dispositivo richiede Logi Tune o Logi Options+, disponibili per le versioni più recenti di Windows e macOS su logi.com/tune o logi.com/optionsplus.

⁵ Sono escluse le parti in plastica per gruppo cavi stampati (PWA), cavi, ricevitore e imballaggio.

⁶ Il raggio d'azione wireless varia in base alla frequenza e al tipo di utilizzo.

⁷ La durata delle batterie dipende dall'utilizzo.

⁸ Copilot richiede Windows 11 o versioni successive e Gemini richiede Chrome versione 133.0.6882.0 o versioni successive. Per ulteriori dettagli, visita logitech.com/support/K980B.

⁹ Per poter utilizzare tutte le funzioni dei tasti di controllo per le riunioni, è necessaria l'installazione di Logi Tune o Logi Options+. Tasto di disattivazione del microfono subito pronto all'uso su Microsoft Teams e Webex su Windows. Per ulteriori dettagli, visita logitech.com/support/K980B.

¹⁰ Logi Options+ e Logi Tune non sono attualmente supportate. Le funzioni di base del dispositivo saranno disponibili anche senza di esse.

¹¹ È necessario scaricare Logi Tune sui singoli laptop.