



DATAARK ROMLØSNING: ROOMMATE + TAP IP

Gjør videosamarbeid enklere for ansatte og IT ved å legge til Logitech RoomMate og Logitech Tap IP i et hvilket som helst møteområde med et eksisterende Logitech-konferansekamera.

RoomMate og Tap IP fjerner behovet for en egen, ekstra datamaskin i rommet. Med denne kombinasjonen kan ansatte bli med på et møte med ett trykk.

GJØR ETHVERT OMRÅDE OM TIL ET APPARATBASERT VIDEOKONFERANSEROM

Legg til RoomMate der du har et eksisterende Logitech MeetUp-, Rally- eller Rally Plus-kamera, og gjør et hvilket som helst område om til et apparatbasert videokonferanserom. Den har en kompakt form og kan monteres ute av syne og uten fare for sammenstøt.

Konfigurer rommet for ledende videokonferanseplattformer, inkludert Microsoft Teams Rooms på Android, Zoom Rooms, RingCentral og andre*. Legg til et eksisterende Logitech MeetUp-, Rally- eller Rally Plus-kamera for å få en komplett apparatløsning for rommet.

PRODUKTFUNKSJONER OG TILBEHØR

PRODUKTFUNKSJONER

KRAFTFULLT, MED TILKOBLINGER

Logitech RoomMate har en elegant og lavprofilert form med nok prosessorkraft for HDvideokonferanser i rom med én eller to skjermer.

START MØTER MED ET TRYKK

Med Logitech Tap IP, en nettverkstilkoblet berøringskontroller som er enkel å bruke og konfigurere, kan du starte møter med ett trykk.

GODKJENTE LYDPARTNERE

Bruk lydsystemet du foretrekker. Bruk konferansekameraets lyd når du parer RoomMate med MeetUp eller et Rally-system. Eller velg et godkjent lydsystem fra partnerne våre, som QSC, Shure og Biamp, når RoomMate brukes sammen med Rally-kamera.

FLEKSIBEL MONTERING

Fest Logitech RoomMate hvor som helst i møteområdet ved hjelp av monteringsbraketten Compute Mount med kabelfeste og skjult design, for en ryddig installasjon.

ENHETSHÅDTERING OG INNSIKT

Overvåk, administrer og få forretningsinnsikt i hvordan rommene brukes med Logitech Sync Overvåk og administrer møteromsenheterne med Zoom enhetsbehandling.

RYDDIG OG SIKKER KABLING

Konfigurer Logitech Tap IP på en effektiv måte med én enkelt PoE-kabel. Innebygd strekkavlastning og festemekanisme sikrer en god tilkobling.

ANBEFALT TILBEHØR



TAP hevestativ

Hevet bordstativ med dreiefunksjon og kabelhåndtering



Tap veggstativ

Plassbesparende veggstativ med kabelhåndtering



TAP bordstativ

Dreibart bordstativ med kabelhåndtering



TAP planlegger

Spesialbygd planleggingspanel for møterom



Scribe

Del tavler enkelt i videomøter med Logitech Scribe, et tavlekamera drevet med kunstig intelligens



Swytch

Koble en bærbar datamaskin til romsystemets AV-utstyr, for alle typer videomøte eller nettseminar.

PRODUKTSPEKIFIKASJONER OG KOBLINGER

TAP IP	ROOMMATE	GARANTI	
<p>Berørings skjerm: 257 mm diagonalskjerm med 14° visningsvinkel</p> <p>Oppløsning: 1280 x 800</p> <p>Kabling: Power over Ethernet (PoE)-kabel (ikke inkludert), IEEE 802.3af Type 1, Klasse 3-enhet</p> <p>Kabelhåndtering: Innebygd kabelfeste- og strekkavlastningssystem</p> <p>Ethernet: 10/100 mbps</p> <p>Wifi: 802.11a/b/g/n/ac</p> <p>Enhetsbehandling: Logitech Sync</p> <p>Farge: Grafittgrå</p> <p>Montering: 100 mm x 100 mm VESA FDMI</p> <p>Mål (H x B x D): 58 x 244 x 179 mm</p>	<p>Operativsystem: Logitech CollabOS 1.4 eller nyere</p> <p>Enhetsbehandling: Logitech Sync og støttede plattformer for enhetsbehandling</p> <p>Sertifisert maskinvare: Logitech MeetUp, Rally Camera, Rally System, Rally Plus System, Tap, Tap IP</p> <p>Godkjent maskinvare: Biamp TesiraFORTÉ X 400, QSC Q-SYS Core 8 Flex, Shure IntelliMix P300. Du får siste nytt om kompatible produkter hos din lokale forhandler.</p> <p>Støtte for nettverksprotokoll: IPv4, IPv6</p> <p>Proxy-støtte: IP-basert proxy, FQDN-basert proxy, proxy ved hjelp av PAC-fil</p> <p>Grensesnitt</p> <p>HDMI ut: 2</p> <p>HDMI inn: 1</p> <p>USB: 3x Type A</p> <p>Nettverk: 10/100/1G Ethernet</p> <p>Wifi: 802.11a/b/g/n/ac</p> <p>Driftsspenning/strøm: 100-240 V, 19 V, 4,74 A</p> <p>Full diskryptering: AES-128</p> <p>Datakryptering: Symmetriske nøkler, PKI</p> <p>Enhets-ID: Beskyttet av enhetsattestering</p> <p>Enhetsgang: Godkjent ved hjelp av API</p> <p>Nøkkelbeskyttelse: Arm TrustZone, RPMP</p> <p>Enhetsikkerhet: Kensington-lås</p> <p>Farge: Hvit</p> <p>Mål: (H x B x D): 34,5 x 161 x 211 mm</p>	<p>Standard: To års begrenset maskinvaregaranti inkludert</p> <p>Utvidet: Utvidede garantier på ett og tre år er tilgjengelig ved kjøp av maskinvare. Kontakt forhandleren for tilgjengelighet.</p>	
DATAMASKINSTATIV		*SERTIFISERINGER OG KOMPATIBILITET	
<p>Passer til Logitech RoomMate og andre dataenheter med 100x100 eller 75x75 VESA-mønster</p> <p>Mål: (H x B x D): 35 x 164 x 350 mm</p>		<p>Apparatmodus</p> <p>Støtter kompatibel videokonferanseprogramvare, inkludert Microsoft Teams Rooms på Android, Zoom Rooms, RingCentral Meetings Rooms. Kontakt Logitech eller se https://prosupport.logitech.com/hc/en-us/articles/1500001344641 for informasjon om tilgjengelighet og flere videokonferanseplattformer.</p> <p>Sertifiseringer</p> <p>Alle komponentene som er inkludert i romløsningspakken er sertifisert for Zoom Rooms, Microsoft Teams på Android og RingCentral Meetings Rooms (og Tencent for versjonen som kun gjelder for Kina). Kontakt forhandleren for mer informasjon om forventede og innvilgede sertifiseringer.</p> <p>Godkjent maskinvare</p> <p>Biamp TesiraFORTÉ X 400</p> <p>QSC Q-SYS Core 8 Flex</p> <p>Shure IntelliMix P300</p> <p>Du får siste nytt om kompatible produkter hos din lokale forhandler.</p>	
KOMPONENTER			
<p>Logitech RoomMate</p> <p>Logitech Tap IP</p> <p>Datamaskinstativ</p>			
INNHold I ESken		DELENUMRE	
<p>Tap IP</p> <p>Tap IP berøringskontroller VESA-monteringskrue (4)</p> <p>Mikrofiberklut</p> <p>Dokumentasjon</p>	<p>RoomMate</p> <p>Logitech RoomMate</p> <p>Strømforsyning</p> <p>AC-kabel</p> <p>VESA-brakett</p> <p>Fjernkontroll</p> <p>Dokumentasjon</p>	<p>Datamaskinstativ</p> <p>Datamaskinstativ med kabelfesteklemme</p> <p>Monteringsutstyr</p> <p>Dokumentasjon</p>	<p>USA/CA/MX: 991-000397</p> <p>Brasil: 991-000398</p> <p>Argentina/Chile: 991-000399</p> <p>EU/SEA/INDO: 991-000400</p> <p>UK/HK: 991-000401</p> <p>Sveits: 991-000402</p> <p>AUS/NZ: 991-000403</p> <p>Taiwan: 991-000404</p> <p>India: 991-000405</p> <p>Kina: 991-000406</p> <p>Japan: 991-000407</p>

logitech®

Kontakt din forhandler eller kontakt oss på www.logitech.com/vcsales

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH-1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel: 852-2821-5900
Faks: 852-2520-2230

© 2022 Logitech. Logitech, Logitech-logoen og andre Logitech-merker tilhører Logitech og kan være registrerte. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne. Logitech fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil som måtte forekomme i denne publikasjonen. All informasjon om produkter, prising og funksjoner i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Publisert september 2022