



資料表 會議室解決方案： ROOMMATE + TAP IP

透過在已經有會議攝影機的任何會議室空間中添加羅技 RoomMate 和羅技 Tap IP，讓員工和 IT 人員的視訊協作更簡單。

RoomMate 和 Tap IP 消除在會議室中對一台額外、專門的電腦的需要。同時使用它們，能讓員工只需輕按一下便可加入會議。

把任何空間變成基於設備的視訊會議室

在現有的羅技 MeetUp、Rally 或 Rally Plus 相機中添加 RoomMate，把任何空間變成基於設備的視訊會議室，更配備可以輕鬆收納且保管小巧形式這一優點。

設置會議室以使用頂尖視訊會議平台，包括 Android 上的 Microsoft Teams Rooms、Zoom Rooms、RingCentral 和其他*。在現有的羅技 MeetUp、Rally 或 Rally Plus 相機中添加，以創建一個完整的設備會議室解決方案。

產品功能和配件

產品功能

所有您需要的強大功能

透過其時尚外觀、小巧體積，羅技 RoomMate 可為配備有一或兩個顯示器的會議室提供 HD 視訊會議所需的全部功能。

以 TAP 開始會議

透過使用羅技 Tap IP 輕按一下就能開始會議。羅技 Tap IP 是一個連接網路的觸控控制器，易於使用，設定也很簡單。

通過驗證的音訊合作夥伴

使用您選擇的音訊系統當將 RoomMate 與 MeetUp 或 Rally 系統配對時，預設為使用攝影機的音訊。或者，當 RoomMate 與 Rally 攝影機搭配使用時，從我們的合作夥伴（例如：QSC、Shure 和 Biamp）處選擇通過驗證的音訊系統。

彈性安裝

透過使用含連接線保留和藏匿設計的運算裝置安裝套件，在您的會議室空間的任何一處連接羅技 Roommate，以簡潔地完成安裝。

裝置管理和洞見

透過使用羅技 Sync，監控、管理並取得有關會議室使用情況的商務洞見。從 Zoom 裝置管理工具監控與管理您的會議室裝置。

整潔且穩固的佈線

透過使用單一 PoE 電線，讓羅技 Tap IP 設置更精簡，並確保與內建的應力消除和固定機制保持緊密連線。

建議的配件



Tap 舉升安裝套件

可旋轉，配備連接線整理器的桌面舉升安裝套件



Tap 壁掛安裝套件

配備連接線整理器可節省空間的壁掛安裝套件



Tap 桌面安裝套件

具有連接線整理功能，可旋轉的桌面安裝套件



Tap Scheduler

專為會議室設計的排程控制面板



Scribe

透過使用羅技 Scribe 這一 AI 驅動的白板相機，在視訊會議中輕鬆共享白板



Swytch

將筆記型電腦連線到會議室系統的 AV 設備，以搭配任何視訊會議或網路研討會使用。

產品規格和連結

TAP IP		ROOMMATE	保固
<p>觸控螢幕：257 公釐 (10.1 英吋) 對角螢幕，具有 14° 顯示角度</p> <p>解析度：1280 x 800</p> <p>佈線：乙太網路供電 (PoE) (不包含)，IEEE 802.3af Type 1, Class 3 裝置</p> <p>連接線收納：內建連接線固定與應力消除系統</p> <p>乙太網路：10/100mbps</p> <p>Wi-Fi：802.11a/b/g/n/ac</p> <p>線路收納：羅技 Sync</p> <p>顏色：石墨灰</p> <p>安裝：100 公釐 x 100 公釐 VESA FDMI</p> <p>尺寸 (高度 x 寬度 x 深度)：58 公釐 (2.3 英吋) x 244 公釐 (9.6 英吋) x 179 公釐 (7.0 英吋)</p>		<p>作業系統：羅技 CollabOS 1.4 或更高版本</p> <p>線路收納：羅技 Sync 和支援的裝置管理平台</p> <p>認證的硬體：羅技 MeetUp、Rally 攝影機、Rally 系統、Rally Plus 系統、Tap 和 Tap IP</p> <p>已確認的硬體：Biamp TesiraFORTÉ X 400、QSC Q-SYS Core 8 Flex、Shure IntelliMix P300。如需關於相容產品的最新資訊，請與您慣常的合作夥伴聯絡。</p> <p>支援的網路協定：IPv4, IPv6</p> <p>支援 Proxy：IP 式 Proxy、FQDN 式 Proxy、使用 PAC 檔案的 Proxy</p> <p>介面</p> <p>HDMI 輸出：2</p> <p>HDMI 輸入：1</p> <p>USB：3 個 Type A</p> <p>網路：10/100/1G 乙太網路</p> <p>WiFi：802.11a/b/g/n/ac</p> <p>工作電壓/功率：100-240V, 19V, 4.74A</p> <p>完整磁碟加密：AES-128</p> <p>資料加密：對稱金鑰、PKI</p> <p>裝置身份識別：受裝置認證保護</p> <p>裝置存取：使用 API 驗證</p> <p>金鑰保護：Arm TrustZone、RPMP</p> <p>裝置保全：Kensington 防盜鎖</p> <p>顏色：白色</p> <p>尺寸：(高度 x 寬度 x 深度)：34.5 公釐 (1.36 英吋) x 161 公釐 (6.34 英吋) x 211 公釐 (8.31 英吋)</p>	<p>標準：提供 2 年有限硬體保固</p> <p>延長：購買硬體時可提供 1 年和 3 年的延長保固。請與您的經銷商聯絡以瞭解供應狀況。</p>
			<p>*認證與相容性</p> <p>設備模式</p> <p>支援相符的視訊會議軟體，包括 Android 上的 Microsoft Teams Rooms、Zoom Rooms、RingCentral Meetings Rooms。聯絡羅技或查看 https://prosupport.logi.com/hc/en-us/articles/1500001344641，以瞭解可用資訊和額外的視訊會議平台。</p> <p>認證</p> <p>會議室解決方案套裝中包含的所有部件均已被認證適用於 Zoom Rooms、Android 上的 Microsoft Teams Rooms 和 RingCentral Meetings Rooms (還有騰訊，如果是僅限中國用版本的話)。請聯絡製造商以獲得關於進行中和已授予之認證的其他資訊。</p> <p>已確認的硬體</p> <p>Biamp TesiraFORTÉ X 400</p> <p>QSC Q-SYS Core 8 Flex</p> <p>Shure IntelliMix P300</p> <p>如需關於相容產品的最新資訊，請與您慣常的合作夥伴聯絡。</p>
<p>運算裝置安裝套件</p> <p>適用於羅技 Roommate 和其他擁有 100x100 或 75x75 VESA 圖案的運算裝置</p> <p>尺寸：(高度 x 寬度 x 深度)：35 公釐 (1.38 英吋) x 164 公釐 (6.46 英吋) x 350 公釐 (13.78 英吋)</p>			
<p>套裝組件</p> <p>羅技 RoomMate</p> <p>羅技 Tap IP</p> <p>運算裝置安裝套件</p>			
<p>包裝內容</p>			<p>零件編號</p>
<p>Tap IP</p> <p>Tap IP 觸控控制器</p> <p>VESA 安裝螺絲 (4)</p> <p>超細纖維布</p> <p>文件</p>	<p>RoomMate</p> <p>羅技 RoomMate</p> <p>電源供應器</p> <p>AC 連接線</p> <p>VESA 支架</p> <p>遙控器</p> <p>文件</p>	<p>運算裝置安裝套件</p> <p>具有連接線固定夾具的運算系統安裝套件</p> <p>安裝硬體</p> <p>文件</p>	<p>美國/加拿大/墨西哥：991-000397</p> <p>巴西：991-000398</p> <p>阿根廷/智利：991-000399</p> <p>歐盟/東南亞/印尼：991-000400</p> <p>英國/香港：991-000401</p> <p>瑞士：991-000402</p> <p>澳大利亞/紐西蘭：991-000403</p> <p>台灣地區：991-000404</p> <p>印度：991-000405</p> <p>中國地區：991-000406</p> <p>日本：991-000407</p>

logitech

聯絡您的經銷商
或造訪 www.logitech.com/vcsales
聯絡我們

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA

Logitech Europe S.A.
EPFL – Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH – 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
電話：852-2821-5900
傳真：852-2520-2230

版權所有 © 2022 羅技。本產品及其包裝與相關手冊文件上所印載之「羅技」、「Logitech」以及其他由 Logitech 公司創作或發明之圖樣、文字、軟體，其上所存之智慧財產權或其他權利 (包含但不限於商標權、著作權、專利權)，皆屬 Logitech 公司所有，並保留一切權利。凡未經合法授權而使用或複製上述 Logitech 權利，將依法嚴辦。所有其他商標均是其各自所有人的財產。羅技對於此出版品中可能出現的任何錯誤不承擔任何責任。此處所述的產品、價格和功能資訊可不經通知逕行變更。

於 2022 年 9 月印刷