



Type+

Protective case with integrated keyboard  
For iPad Air


ロジクール キーボード一体型保護ケース






取扱説明書

型番:iK1050

## 製品について




1. iPadホルダー
2. 保護ケース
3. ファンクションキー
4. キーボード
5. Bluetooth®と  
バッテリーステータスインジケータ
6. Bluetooth接続ボタン
7. Micro-USB充電ポート
8. Micro-USB充電ケーブル
9. クイックスタートガイド
10. 保証書
11. 保証規定




## キーボードフォリオのセットアップ

### 準備する

1. キーボードフォリオを開き、iPadの端がiPadホルダーにそろっていることを確認してから押し下げます。



2. キーボードフォリオをタイピング位置に移動させます。




キーボードが自動的にオンになります。

### iPadとの接続の確立

キーボードフォリオとiPadはBluetooth機能を使用して接続します。

キーボードフォリオを初めて使うときは、iPadとのペアリングを行う必要があります。

ステータスインジケータが青で点滅して、キーボードが検出可能になり、iPadとのペアリング準備ができていることを示します。



キーボードを初めてオンにすると、15分間検出可能な状態になります。

バッテリーステータスインジケータが赤で点灯する場合は、バッテリーを充電してください。詳細は、「キーボードフォリオの充電」をご覧ください。


キーボードフォリオとiPadのペアリング方法：

1. iPad上で以下を行います。
  - お使いのiPadのBluetooth機能がオンになっていることを確認してください。「設定」>「Bluetooth」>「オン」の順に選択します。
  - 「デバイス」メニューで「Type + キーボード ケース」を選択します。

- お使いのiPadでPINコード入力が必要されたら、(iPadのオンスクリーンキーボード上ではなく) フォリオキーボードを使ってPINコードを入力します。  
接続が確立されたら、ステータスインジケータが青で短時間点灯してから、消灯します。

### 別のiPadへの接続

- キーボードの電源が入っていることを確認します。
- お使いのiPadのBluetooth機能がオンになっていることを確認してください。  
「設定」>「Bluetooth」>「オン」の順に選択します。
- 「Bluetooth接続」ボタンを押します。



キーボードが3分間検出可能な状態になります。

- iPadの「デバイス」メニューで「Type + キーボード ケース」を選択します。
- お使いのiPadでPINコード入力が必要されたら、(iPadのオンスクリーンキーボード上ではなく) フォリオキーボードを使ってPINコードを入力します。

接続が確立されたら、ステータスインジケータが青で短時間点灯してから、消灯します。

## キーボードフォリオの使用


### 2つのトレイ位置

キーボードフォリオには2つのトレイ位置があります。一つはタイピング位置、もう一つはブラウジング位置です。

入力するには、キーボードフォリオをタイピング位置に移動させ、内蔵のマグネットと位置を合わせて固定します。




キーボードフォリオをタイピング位置に移動させると、キーボードが自動的にオンになります。ブラウズするには、キーボードフォリオをブラウジング位置に配置します。



キーボードフォリオをタイピング位置から移動させると、キーボードが自動的にオフになります。

### iPadの取り外し

iPadをフォリオから取り外すには、iPadホルダーの隅の1つを後ろ側に曲げます。




iPadを取り外します。




### 移動時のiPadの収納

1. iPadをiPadホルダーに挿入します。
2. キーボードフォリオを閉じます。









## ステータス ライト表示









お使いのキーボードフォリオには、バッテリー残量およびBluetooth接続に関する情報を示すステータスインジケータが搭載されています。



インジケータ	説明
緑で点滅	バッテリー充電中。
緑	バッテリー充電が完了しました(100%)。
赤	バッテリー残量が少なくなっています (10%未満)。バッテリーの充電が必要です。
青で点滅	高速: キーボードは検出モードになっており、ペアリング準備ができています。 低速: キーボードがiPadとの再接続を試みています。
青で点灯	Bluetoothが正常にペアリングまたは再接続されました。

## ホットキー

-  **Home = iPadのホーム画面**
-  **アプリの切り替え**
-  **Siri**  
音声を使ってメッセージの送信、電話の発信、会議のスケジューリングなどができます。
-  **検索**  
iPad検索機能を開始します。
-  **言語の切り替え**  
キーボードの言語を切り替えます。
-  **オンスクリーンキーボード**  
オンスクリーンキーボードを表示/非表示します。


-  **スクリーンショット**
-  **前のトラック**
-  **再生/一時停止**
-  **次のトラック**
-  **ミュート**
-  **音量ダウン**
-  **音量アップ**
-  **スクリーンのロック**  
iPadスクリーンをロックまたはロック解除します。

## ファンクションキー

-  **Fn + X = 切り取り**
-  **Fn + C = コピー**
-  **Fn + V = 貼り付け**
-  **Fn + 左カーソル = 左を選択**  
左側のテキストを1語ずつ選択します。
-  **Fn + 右カーソル = 右を選択**  
右側のテキストを1語ずつ選択します。

**注記：** ファンクションキーを選択するには、Fnキーを押しながら、上記のキーを押します。

## キーボードフォリオの充電



ステータスインジケータが赤く点灯している場合、キーボードフォリオのバッテリーを充電する必要があります。

1. Micro-USBケーブルを充電ポートに差し込み、もう一方をパソコンのUSBポートに差し込みます。

または、出力定格が5V - 500mA以下のUSB充電器を使うこともできます。

充電中、バッテリーステータスインジケータが緑で点滅します。

2. バッテリーステータスインジケータが緑で点灯するまで、バッテリーを充電します。


### バッテリー情報

- 1日に約2時間使用する場合、フル充電したバッテリーで約3ヶ月使用できます。
- 電源をオンにしたときにステータスインジケータが赤で短時間点灯したら、バッテリーを充電してください。
- 使用しないときは、電源をオフにしてバッテリー残量を節約してください。
- タイピング位置でしばらく使用しないと、自動的にスリープモードに入ります。使用時にはいずれかのキーを押してください。
- 1分の充電で約2時間使用できます。1回のフルチャージには1.5時間かかります。\*

\* この数値は概算であり、標準的なユーザー環境に基づいています。実際の使用時間は異なる場合があります。



## 使用済み製品のバッテリーの廃棄方法



1. ドライバーを使用して、キーボードの上部カバーを取り外します。
2. バッテリーを回路基板から取り外します。
3. 地域の法律に従って、製品およびバッテリーを廃棄してください

## 製品センター

製品の詳細情報およびサポートをオンラインで提供しています。

Bluetoothキーボードについての詳細は、製品センターにアクセスしてください。

設定ヘルプ、使用上のヒント、追加機能についての情報などをオンラインで参照できます。Bluetoothキーボードにオプションのソフトウェアがある場合は、そのメリットと製品のカスタマイズ例などについてもご紹介しています。

コミュニティフォーラムでは、他のユーザーと交流し、アドバイスを得たり、質問したり、解決法を共有したりできます。

製品サポートでは、以下の幅広いコンテンツがご利用いただけます。

- チュートリアル
- トラブルシューティング
- サポートコミュニティ
- オンライン取扱説明書
- 保証情報
- スペアパーツ (入手可能な場合)

[www.logicool.co.jp/support/type-air](http://www.logicool.co.jp/support/type-air) にアクセスしてください。

## トラブルシューティング

### キーボードが機能しない

- スリープモードから使用する際は、キーボードのいずれかのキーを押してください。
- キーボードの電源をオフしてから、再びオンにしてください。
- 内蔵バッテリーを充電します。  
詳細は、「キーボードフォリオの充電」をご覧ください。
- キーボードとiPad間のBluetooth接続を再確立します。
- iPadの設定でBluetoothがオンになっていることを確認してください  
（「設定」>「Bluetooth」>「オン」）。
- iPadの「デバイス」メニューで「Type + キーボードケース」を選択します。  
Bluetooth接続が確立されると、ステータスインジケータが青で点灯します。

## ご意見をお聞かせ下さい

ロジクール製品についてのお客様へのアンケートにご協力ください。  
製品の更なる向上のため活用させていただきます。

[www.logicool.co.jp/ithink](http://www.logicool.co.jp/ithink)

## 製品サポート

ロジクールホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。  
<http://www.logicool.co.jp>

## カスタマーサポート

株式会社ロジクール カスタマーサポートページをご覧ください。

[www.logicool.co.jp/support/type-air](http://www.logicool.co.jp/support/type-air)



[www.logicool.co.jp](http://www.logicool.co.jp)

[www.logicool.co.jp/support/type-air](http://www.logicool.co.jp/support/type-air)

© 2014 Logitech, Logicool. All rights reserved.

株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本人です。

記載されている会社名・製品名は、米国およびその他の国における、AppleおよびiPadは、米国およびその他の国におけるApple Inc.の登録商標です。

その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。

ロジクールは、このマニュアルに存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。

ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。

621-000404.003