



Type +

Protective case with integrated keyboard
For iPad Air




Setup Guide



Contents

English	3	Suomi	102
Deutsch	12	Ελληνικά	112
Français	22	По-русски	122
Italiano	32	Magyar	132
Español	42	Česká verze	142
Português	52	Po polsku	152
Nederlands	62	Slovenčina	162
Svenska	72	Türkçe	172
Dansk	82	182	العربية
Norsk	92		

Know your product




1. iPad holder
2. Protective folio
3. Hot keys
4. Keyboard
5. Bluetooth and battery status light
6. Bluetooth connect button
7. Micro-USB charging port
8. Product documentation




Setting up the keyboard folio

Getting started

1. Open the keyboard folio, make sure the edge of your iPad is aligned with the iPad holder and push down:



2. Move the keyboard folio into the typing position:




The keyboard turns on automatically.

Establishing connection with your iPad

The keyboard folio links to your iPad via a *Bluetooth*® connection. The first time you use the keyboard folio, you must pair it with your iPad.

The status light blinks blue to indicate that the keyboard is discoverable, ready for pairing with your iPad.



The first time you turn on the keyboard it remains discoverable for 15 minutes.

If the status light turns red, charge the battery. For more information, see “Charging the keyboard battery.”

To pair your keyboard folio with your iPad:


1. On your iPad:
 - Make sure the Bluetooth feature of your iPad is on. Select Settings > Bluetooth > On.
 - Select “Type+ Keyboard Case” from the Devices menu.

2. If your iPad requests a PIN, enter it using the folio keyboard (not on your iPad).

When successful connection is made, the status light turns solid blue for a short time, and then turns off.

Connecting to another iPad

1. Move the keyboard folio into the typing position.
2. Make sure the Bluetooth feature of your iPad is on. Select Settings > Bluetooth > On.
3. Press the Bluetooth Connect button:



The keyboard is discoverable for 3 minutes.

4. Select “Type+ Keyboard Case” on the Devices menu of your iPad.
5. If your iPad requests a PIN, enter it using the folio keyboard (not on your iPad).
When successful connection is made, the status light turns solid blue for

a short time, and then turns off.

Using the keyboard folio Two viewing positions


The keyboard folio provides two viewing positions—one for typing and another for browsing.

To type, move the keyboard folio into the typing position, aligning it with the built-in magnet to secure it:



The keyboard turns on automatically when you move the keyboard folio into the typing position.

To browse, place the keyboard folio in the browsing position:




The keyboard powers off automatically


when you move the keyboard folio out of the typing position.

Detaching your iPad

To detach your iPad from the folio, bend back one of the iPad holder corners:




Your iPad is then released:




Storing your iPad for travel

1. Insert your iPad in the iPad holder.
2. Close the keyboard folio:



Status light indicators

Your keyboard folio's status light provides information about the battery power and Bluetooth connection:



Light	Description
Blinking green	The battery is charging.
Green	The battery is fully charged (100%).
Red	Battery power is low (less than 10%). Recharge the battery.
Blinking blue	Fast: The keyboard is in discovery mode, ready for pairing. Slow: The keyboard is trying to reconnect to your iPad.
Solid blue	Bluetooth pairing or reconnection is successful.

Hot keys

**Home = iPad Home screen****Switch applications****Siri**

Use your voice to send messages, make calls, schedule meetings, and more

**Search**

Launches the iPad search function

**Switch language**

Switches the keyboard language

**Virtual keyboard**

Shows/hides the virtual keyboard


**Screenshot****Previous track****Play/Pause****Next track****Mute****Volume down****Volume up****Lock screen**

Locks or unlocks the iPad screen

Function keys

**Fn + X = Cut****Fn + C = Copy****Fn + V = Paste****Fn + Left cursor = Select left**Selects text on the left,
word by word**Fn + Right cursor = Select right**Selects text on the right,
word by word**Note:** To select a function key, press and hold the **fn** key, and then press the key indicated above.

Charging the keyboard battery



If the status light is red the keyboard folio battery needs to be charged.

1. Plug one end of the micro-USB cable into the charging port, and the other end into a USB port on your computer.

Alternatively, you can use a USB charger providing the power output rating is no more than 5V - 500mA.

The status light blinks green as the battery charges.


2. Charge the battery until the status light turns solid green.

Battery information

- A fully charged battery provides about three months of use when the keyboard is used about two hours a day.
- Charge the battery if the status light turns red briefly after the keyboard turns on.
- When not in use, turn off the keyboard to conserve battery power.
- The keyboard enters sleep mode automatically if not used for a while in the typing position. Press any key to wake it.
- One minute of charging can provide 2 hours of use; approximately 1.5 hours of charging can provide a full power.*

* Actual charging and battery life will vary with use, settings, and environmental conditions.

Battery disposal at product end of life



1. Pry off top cover of keyboard with screwdriver.
2. Detach battery from circuit board and remove battery.
3. Dispose of your product and its battery according to local laws

Visit Product Support

There's more information and support online for your product. Take a moment to visit Product Support to learn more about your new Bluetooth keyboard.

Browse online articles for setup help, usage tips, and information about additional features. If your Bluetooth keyboard has optional software, learn about its benefits and how it can help you customize your product.

Connect with other users in our Community Forums to get advice, ask questions, and share solutions.

At Product Support, you'll find a wide selection of content including:

- Tutorials
- Troubleshooting
- Support community
- Online documentation
- Warranty information
- Spare parts (when available)

Go to:

www.logitech.com/support/type-air

Troubleshooting

The keyboard does not work



- Press any key to wake the keyboard from sleep mode.
- Turn the keyboard off and then back on.
- Recharge the internal battery.
For more information, see “Charging the keyboard battery.”
- Re-establish the Bluetooth connection between the keyboard and your iPad.
- Verify that Bluetooth is turned on in the settings of iPad (Settings > Bluetooth > On).
- Choose “Type+ Keyboard Case” from the Devices menu on your iPad. The status light turns solid blue when Bluetooth connection is established.

What do you think?


Thank you for purchasing our product.
Please take a minute to tell us
what you think of it.

www.logitech.com/ithink

Produkt auf einen Blick




1. iPad-Halterung
2. Foliocover
3. Sondertasten
4. Tastatur
5. Bluetooth- und Akkustandsanzeige
6. Bluetooth-Verbindungstaste
7. Mikro-USB-Ladeanschluss
8. Mikro-USB-Ladekabel
9. Produktdokumentation




Einrichten des Keyboard Folio

Erste Schritte

1. Öffnen Sie das Keyboard Folio, stellen Sie sicher, dass die Kante Ihres iPads an der iPad-Halterung ausgerichtet ist, und drücken Sie es nach unten:



2. Bringen Sie das Keyboard Folio in die Schreibposition:




Die Tastatur wird automatisch eingeschaltet.

Herstellen der Verbindung mit dem iPad

Das Keyboard Folio stellt die Verbindung mit dem iPad über Bluetooth her. Bei der ersten Verwendung des Keyboard Folio müssen Sie ein Pairing mit dem iPad durchführen.

Die Statusanzeige blinkt blau, um anzuzeigen, dass die Tastatur erkannt werden kann und zum Pairing mit dem iPad bereit ist.



Nach dem ersten Einschalten bleibt die Tastatur für 15 Minuten erkennbar.

Wenn die Statusanzeige rot leuchtet, laden Sie den Akku. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Laden des Tastaturakkus“.


So pairen Sie Ihr Keyboard Folio mit dem iPad:

1. Führen Sie auf dem iPad die folgenden Schritte aus:
 - Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion Ihres iPads eingeschaltet ist. Wählen Sie „Einstellungen > Bluetooth > Ein“.
 - Wählen Sie im Gerätemenü „Type+ Keyboard Case“.
2. Wenn Sie nach einer PIN gefragt werden, tippen Sie sie mithilfe der Folio-Tastatur ein (nicht auf dem iPad).

Wenn eine Verbindung hergestellt wurde, leuchtet die Statusanzeige für kurze Zeit durchgehend blau und erlischt anschließend.

Verbinden mit einem anderen iPad

1. Bringen Sie das Keyboard Folio in die Schreibposition.
2. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion Ihres iPads eingeschaltet ist. Wählen Sie „Einstellungen > Bluetooth > Ein“.
3. Drücken Sie die Bluetooth-Verbindungstaste:



Die Tastatur ist für 3 Minuten erkennbar.


4. Wählen Sie „Type+ Keyboard Case“ im Gerätemenü des iPads.
5. Wenn Sie nach einer PIN gefragt werden, tippen Sie sie mithilfe der Folio-Tastatur ein (nicht auf dem iPad).
Wenn eine Verbindung hergestellt wurde, leuchtet die Statusanzeige für kurze Zeit durchgehend blau und erlischt anschließend.

Verwenden des Keyboard Folio

Zwei Blickwinkel


Das Keyboard Folio ermöglicht zwei Blickwinkel – einen zum Tippen und einen zum Surfen.

Wenn Sie tippen möchten, bringen Sie das Keyboard Folio in die Schreibposition und befestigen Sie es mithilfe des integrierten Magneten:



Die Tastatur wird automatisch eingeschaltet, wenn sich das Keyboard Folio in der Schreibposition befindet.


Wenn Sie surfen möchten, bringen Sie das Keyboard Folio in die Surfposition:




Die Tastatur wird automatisch ausgeschaltet, wenn sich das Keyboard Folio nicht in der Schreibposition befindet.

Herausnehmen Ihres iPads

Wenn Sie das iPad aus dem Folio herausnehmen möchten, biegen Sie eine der Eckhalterungen nach hinten:




Ihr iPad lässt sich dann herausnehmen:




Verstauen des iPads für den Transport

1. Setzen Sie das iPad in die iPad-Halterung.
2. Schließen Sie das Keyboard Folio:



Statusanzeigen

Die Statusanzeige Ihres Keyboard Folio bietet Informationen zu Akkustand und Bluetooth-Verbindung:




LED	Beschreibung
Blinkt grün	Der Akku wird aufgeladen.
Grün	Der Akku ist vollständig aufgeladen (100%).
Rot	Der Akkustand ist niedrig (weniger als 10%). Laden Sie den Akku auf.
Blinkt blau	Schnell: Die Tastatur ist im Erkennungsmodus und wartet auf das Pairing. Langsam: Die Tastatur versucht, erneut eine Verbindung mit Ihrem iPad herzustellen.
Leuchtet dauerhaft blau	Das Bluetooth-Pairing bzw. die Wiederverbindung war erfolgreich.


Sondertasten


 **Home = Startbildschirm des iPads**

 **Programmumschalter**

 **Siri**
Sie können mit Ihrer Stimme Nachrichten senden, Termine planen, Telefonnummern wählen und mehr

 **Suchen**
Startet die Suchfunktion des iPads

 **Sprache ändern**
Ändert die Tastatursprache

 **Virtuelle Tastatur**
Zeigt die virtuelle Tastatur an oder blendet sie aus

 **Screenshot**

 **Vorheriger Titel**


 **Wiedergabe/Pause**

 **Nächster Titel**


 **Stumm**


 **Leiser**


 **Lauter**


 **Bildschirm sperren**
Sperrt oder entsperrt den Bildschirm des iPads


Funktionstasten

 **Fn + X = Ausschneiden**

 **Fn + C = Kopieren**

 **Fn + V = Einfügen**

 **Fn + Pfeiltaste nach links = Auswählen links**
Wählt den Text auf der linken Seite Wort für Wort aus

 **Fn + Pfeiltaste nach rechts = Auswählen rechts**
Wählt den Text auf der rechten Seite Wort für Wort aus

Hinweis: Um eine Funktionstaste auszuwählen, halten Sie die **Fn**-Taste gedrückt und drücken Sie die oben angegebene Taste.

Laden des Tastaturakkus

Wenn die Statusanzeige rot leuchtet, muss der Akku des Keyboard Folio geladen werden.

1. Schließen Sie ein Ende des Mikro-USB-Kabels am Ladeanschluss an und das andere an einem USB-Anschluss des Computers.


Alternativ können Sie ein USB-Ladegerät verwenden, vorausgesetzt, dessen Ausgangsspannung übersteigt nicht 5 V bei 500 mA.

Die Statusanzeige blinkt grün, während der Akku geladen wird.

2. Laden Sie den Akku, bis die Statusanzeige dauerhaft grün leuchtet.

Informationen zum Akku

- Eine Vollladung des Akkus gewährleistet etwa drei Monate Laufzeit, wenn die Tastatur ca. zwei Stunden am Tag genutzt wird.
- Laden Sie den Akku auf, wenn die Status-




anzeige nach dem Einschalten der Tastatur kurz rot leuchtet.

- Schalten Sie die Tastatur aus, während Sie sie nicht verwenden, um den Akku zu schonen.
- Die Tastatur wechselt automatisch in den Energiesparmodus, wenn Sie sie in der Schreibposition eine Zeit lang nicht verwenden. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Energiesparmodus zu beenden.
- Für jede Lademinute ist das Gerät anschließend zwei Stunden lang einsatzbereit. Nach nur ca. anderthalb Stunden Ladezeit ist bereits die Vollladung erreicht.*

* Die tatsächliche Lade- und Akkulaufzeit variiert je nach Nutzung des Geräts, den Einstellungen und Umgebungsbedingungen.

Akkuentorgung



1. Entfernen Sie mithilfe eines Schraubendrehers die obere Abdeckung der Tastatur.
2. Trennen Sie den Akku von der Platine und entnehmen Sie ihn.
3. Entsorgen Sie das Produkt und den Akku entsprechend den in Ihrer Region gültigen Bestimmungen.

Besuche die technische Hotline
Hier erhalten Sie weitere Informationen und haben Zugriff auf den Online-Kundendienst für Ihr Produkt. Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit und besuchen Sie die Seiten der technischen Hotline, um mehr über Ihre neue Bluetooth-Tastatur herauszufinden.

Durchsuchen Sie Online-Artikel zur Unterstützung beim Einrichten, für Tipps zur Nutzung und für Informationen zu weiteren Funktionen. Wenn für die Bluetooth-Tastatur optionale Software verfügbar ist, können Sie hier herausfinden, wie Sie die Tastatur an Ihre Bedürfnisse anpassen und alle ihre Funktionen optimal nutzen können.

In unseren Community-Foren können Sie mit anderen Benutzern Kontakt aufnehmen und sich Tipps holen, Fragen stellen und Ihre Problemlösungen mit anderen teilen.

Die Seiten der technischen Hotline bieten ein umfangreiches Informationsangebot:

- Tutorials
- Fehlerbehebung
- Support-Community
- Online-Bedienungsanleitungen
- Garantieinformationen
- Ersatzteile (falls verfügbar)

Besuchen Sie die Seite:

www.logitech.com/support/type-air

Fehlerbehebung

Die Tastatur funktioniert nicht


- Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Energiesparmodus der Tastatur zu beenden.
- Schalten Sie die Tastatur aus und wieder ein.
- Laden Sie den internen Akku auf. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Laden des Tastaturakkus“.
- Stellen Sie die Bluetooth-Verbindung zwischen der Tastatur und Ihrem iPad wieder her.
- Überprüfen Sie in den Einstellungen des iPads, ob Bluetooth aktiviert ist („Einstellungen > Bluetooth > Ein“).
- Wählen Sie im Gerätemenü des iPads „Type+ Keyboard Case“. Die Statusanzeige leuchtet nach dem Herstellen der Bluetooth-Verbindung dauerhaft blau.

Ihre Meinung ist gefragt.



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um ein paar Fragen zu beantworten.

www.logitech.com/ithink

Présentation du produit




1. Support pour iPad
2. Étui de protection
3. Touches de raccourci
4. Clavier
5. Témoin Bluetooth et de charge de la batterie
6. Bouton de connexion Bluetooth
7. Port de charge micro-USB
8. Câble de charge micro-USB
9. Documentation sur le produit




Configuration de l'étui Keyboard Folio

Première utilisation

1. Ouvrez l'étui clavier, vérifiez que le bord de l'iPad est aligné sur le support et appuyez:



2. Placez l'étui clavier en position de frappe:




Le clavier se met automatiquement sous tension.

Connexion à votre iPad

L'étui Keyboard Folio se connecte à votre iPad via une connexion Bluetooth. Lorsque vous utilisez l'étui Keyboard Folio pour la première fois, vous devez le coupler avec votre iPad.

Le témoin d'état clignote en bleu pour indiquer que le clavier est en mode de détection et prêt à être couplé à votre iPad.



Lors de sa première activation, le clavier reste en mode de détection pendant 15 minutes.


Si le témoin d'état devient rouge, vous devez recharger la batterie. Pour plus d'informations, voir la section **Chargement de la batterie du clavier**.
Pour coupler (jumeler) votre étui clavier à votre iPad :

1. Sur votre iPad:
 - Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée sur votre iPad. Sélectionnez **Réglages > Bluetooth > Activé**.
 - Sélectionnez **Type+ Keyboard Case** dans le menu **Appareils**.
2. Si votre iPad requiert un code PIN, saisissez-le sur le clavier de l'étui (et non sur votre iPad).

Une fois la connexion établie, le témoin d'état affiche une lumière bleue continue pendant quelques secondes, puis s'éteint.

Connexion à un autre iPad

1. Placez l'étui clavier en position de frappe.
2. Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée sur votre iPad. Sélectionnez **Réglages > Bluetooth > Activé**.
3. Appuyez sur le bouton de connexion Bluetooth :



Le clavier passe en mode de détection pendant 3 minutes.

4. Sélectionnez **Type+ Keyboard Case** dans le menu des dispositifs sur votre iPad.
5. Si votre iPad requiert un code PIN, saisissez-le sur le clavier de l'étui (et non sur votre iPad).

Une fois la connexion établie, le témoin d'état affiche une lumière bleue continue pendant quelques secondes, puis s'éteint.

Utilisation de l'étui Keyboard Folio

Deux positions de visualisation


L'étui Keyboard Folio offre deux positions de visualisation: une position de frappe et une position de lecture.

Pour saisir du texte, placez l'étui clavier en position de frappe en le fixant correctement à l'aide de l'aimant intégré.



Le clavier se met automatiquement sous tension lorsque vous placez l'étui clavier en position de frappe.


Pour naviguer, placez l'étui clavier en position de lecture:




Le clavier se met automatiquement hors tension lorsque l'étui clavier n'est plus en position de frappe.

Retrait de l'iPad

Pour retirer votre iPad de l'étui, inclinez l'une des attaches d'angle vers l'arrière:




Votre iPad est alors libéré:




Stockage de votre iPad lors de vos déplacements

1. Insérez votre iPad dans le support pour iPad.
2. Rabattez ensuite l'étui Keyboard Folio:

















Témoins d'état

Le voyant d'état de l'étui clavier donne des informations sur la charge de la batterie et la connexion Bluetooth:



Témoin	Description
Vert clignotant	La batterie est en cours de charge.
Vert	La batterie est entièrement chargée (100%).
Rouge	Le niveau de charge de la batterie est faible (inférieur à 10%). Rechargez la batterie.
Bleu clignotant	Rapide: le clavier est en mode de détection et prêt à être couplé. Lent: Le clavier tente de se reconnecter à votre iPad.
Bleu en continu	Le couplage ou la reconnexion Bluetooth sont effectifs.

Touches de raccourci

	Accueil = Écran d'accueil de l'iPad		Capture d'écran
	Changer d'application		Piste précédente
	Siri Envoyer des messages, effectuer des appels, programmer des réunions et bien plus encore par commande vocale		Lecture/Pause
	Rechercher Lance la fonction de recherche de l'iPad		Piste suivante
	Changer de langue Changer la langue du clavier		Sourdine
	Clavier virtuel Afficher/Masquer le clavier virtuel		Volume -
			Volume +
			Verrouillage d'écran Verrouiller et déverrouiller l'écran de l'iPad


Touches de fonction

	Fn + X = Couper		Fn + curseur gauche = Sélection gauche Sélectionner du texte en partant de la gauche, mot par mot
	Fn + C = Copier		Fn + curseur droit = Sélection droite Sélectionner du texte en partant de la droite, mot par mot
	Fn + V = Coller		

Remarque: Pour sélectionner une touche de fonction, appuyez sur la touche **Fn** et maintenez-la enfoncée, puis appuyez sur la touche indiquée ci-dessus.

Chargement de la batterie du clavier

Si le témoin d'état est rouge, vous devez charger la batterie de l'étui Keyboard Folio.



1. Branchez l'une des extrémités du câble micro-USB sur un port de charge, et l'autre sur le port USB de votre ordinateur. Vous pouvez également utiliser un chargeur USB, à condition que la puissance nominale en sortie ne soit pas supérieure à 5 V - 500 mA. Le témoin d'état clignote en vert pendant le chargement de la batterie.
2. Rechargez la batterie jusqu'à ce que le témoin d'état affiche une lumière verte continue.


Informations sur la batterie

- Chargée au maximum, la batterie a une autonomie de trois mois, dans le cas d'une utilisation du clavier moyenne de deux heures par jour.

- Rechargez la batterie si le témoin d'état clignote en rouge brièvement après la mise sous tension du clavier.
- Lorsque vous n'utilisez pas le clavier, éteignez-le pour préserver la batterie.
- Le clavier entre automatiquement en veille s'il n'est pas utilisé pendant un certain temps en position de frappe. Appuyez sur une touche pour le réactiver.
- Une minute de chargement offre deux heures d'utilisation et il faut environ 1 heure et demie pour obtenir une charge complète.*

* La durée de charge effective et l'autonomie de la batterie varient en fonction de l'environnement, des paramètres et de l'utilisation.

Recyclage de la batterie à la fin du cycle de vie du produit



1. Retirez le couvercle du clavier à l'aide d'un tournevis.
2. Détachez la batterie et retirez-la.
3. Mettez au rebut le produit et sa batterie conformément à la législation locale.

Assistance

Des informations et un support en ligne supplémentaires sont disponibles pour votre produit. Prenez le temps de visiter les pages Assistance pour en savoir plus sur votre nouveau clavier Bluetooth.

Parcourez les articles en ligne pour obtenir de l'aide en matière de configuration, des conseils d'utilisation et des informations sur les fonctions supplémentaires. Si le clavier Bluetooth dispose d'un logiciel en option, prenez le temps de découvrir les avantages et possibilités que celui-ci vous offre pour personnaliser votre produit.

Connectez-vous avec d'autres utilisateurs sur nos forums communautaires pour demander des conseils, poser des questions et partager des solutions.

Dans la page Support produits, vous trouverez un large éventail de contenus:

- Didacticiels
- Dépannage
- Communauté d'entraide
- Documentation en ligne
- Informations sur la garantie
- Pièces de rechange (si disponibles)

Accédez à:

www.logitech.com/support/type-air

Dépannage

Le clavier ne fonctionne pas

- Appuyez sur une touche du clavier pour quitter le mode veille.
- Mettez le clavier hors tension puis sous tension.
- Rechargez la batterie interne.
Pour plus d'informations, voir la section Chargement de la batterie du clavier.
- Rétablissez la connexion Bluetooth entre le clavier et votre iPad.
- Vérifiez que le mode Bluetooth est activé dans les paramètres de votre iPad (Réglages > Bluetooth > Activé).
- Sélectionnez Type+ Keyboard Case dans le menu Appareils de votre iPad.
Le témoin d'état affiche une lumière bleue continue lorsque la connexion Bluetooth est établie.


Qu'en pensez-vous?

Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit.



Prenez quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires.

www.logitech.com/ithink

Panoramica del prodotto




1. Supporto per iPad
2. Custodia protettiva ripiegabile
3. Tasti dedicati
4. Tastiera
5. Spia Bluetooth e di stato della batteria
6. Pulsante per la connessione Bluetooth
7. Porta di ricarica micro USB
8. Cavo di ricarica micro USB
9. Documentazione del prodotto




Configurazione della custodia con tastiera

Per iniziare

1. Aprire la custodia con tastiera, assicurarsi che il bordo dell'iPad sia allineato al supporto per iPad e premere verso il basso:



2. Spostare la custodia con tastiera nella posizione di digitazione:




La tastiera viene automaticamente attivata.

Connessione con l'iPad

La custodia con tastiera si collega all'iPad tramite una connessione Bluetooth. Quando si utilizza la custodia con tastiera per la prima volta, è necessario effettuare l'associazione con l'iPad.

La spia di stato lampeggia di colore blu a indicare che la tastiera è "rilevabile" e pronta per l'associazione con l'iPad.



Quando si accende per la prima volta, la tastiera rimane rilevabile per 15 minuti.

Se la spia di stato diventa rossa, caricare la batteria. Per ulteriori informazioni vedere Ricarica della batteria della tastiera.


Per eseguire l'associazione della custodia con tastiera con l'iPad:

1. Nell'iPad:
 - Assicurarsi che la funzionalità Bluetooth dell'iPad sia attivata. Selezionare Impostazioni > Bluetooth > On.
 - Selezionare la custodia con tastiera Type+ dal menu Dispositivi.
2. Se l'iPad richiede un PIN, immetterlo utilizzando la custodia con tastiera (non l'iPad).

Una volta stabilita la connessione, la spia di stato diventa di colore blu fisso per qualche secondo e quindi si spegne.

Connessione a un altro iPad

1. Spostare la custodia con tastiera nella posizione di digitazione.
2. Assicurarsi che la funzionalità Bluetooth dell'iPad sia attivata. Selezionare Impostazioni > Bluetooth > On.
3. Premere il pulsante per la connessione Bluetooth:



La tastiera rimane rilevabile per 3 minuti.

4. Nel menu dei dispositivi sull'iPad, selezionare Type+ Keyboard Case.
5. Se l'iPad richiede un PIN, immetterlo utilizzando la custodia con tastiera (non l'iPad).

Una volta stabilita la connessione, la spia di stato diventa di colore blu fisso per qualche secondo e quindi si spegne.

Utilizzo della custodia con tastiera

Due posizioni di utilizzo


La custodia con tastiera offre due posizioni di utilizzo, una per la digitazione e una per la navigazione.

Per digitare, collocare la custodia con tastiera nella posizione di digitazione, allineandola con la calamita integrata per fissarla.



La tastiera viene automaticamente attivata quando si mette la custodia in posizione di digitazione.


Per navigare, mettere la custodia con tastiera nella posizione di navigazione.




La tastiera viene automaticamente disattivata quando si toglie la custodia dalla posizione di digitazione.

Rimozione dell'iPad

Per staccare l'iPad dalla custodia, piegare all'indietro uno dei supporti ad angolo:




L'iPad viene così separato da Folio:




Protezione dell'iPad durante il trasporto

1. Inserire l'iPad nel supporto per iPad.
2. Chiudere la custodia con tastiera.





Spie di stato









La spia di stato della custodia con tastiera fornisce informazioni sull'alimentazione a batteria e sulla connessione Bluetooth:



Colore spia	Descrizione
Verde lampeggiante	La batteria è in carica.
Verde	La batteria è completamente carica (100%).
Rosso	Il livello di carica della batteria è basso (inferiore al 10%). Ricaricare la batteria.
Blu lampeggiante	Rapido: la tastiera è in modalità di rilevamento, pronta per l'associazione. Lenta: La tastiera sta cercando di riconnettersi all'iPad.
Blu fisso	L'associazione Bluetooth o il ripristino della connessione è avvenuto correttamente.

Tasti dedicati

-  **Home = Schermata iniziale dell'iPad**
-  **Cambia applicazione**
-  **Siri**
Consente di utilizzare la voce per inviare messaggi, fare telefonate, programmare riunioni e altro
-  **Cerca**
Consente di avviare la funzione di ricerca dell'iPad
-  **Cambia lingua**
Consente di cambiare la lingua della tastiera
-  **Tastiera virtuale**
Consente di mostrare/nascondere la tastiera virtuale

-  **Istantanea schermo**
-  **Brano precedente**
-  **Riproduzione/pausa**
-  **Brano successivo**
-  **Disattivazione del volume**
-  **Riduzione del volume**
-  **Aumento del volume**
-  **Blocca schermo**
Consente di bloccare o sbloccare lo schermo dell'iPad

Tasti funzione

-  **Fn + X = Taglia**
-  **Fn + C = Copia**
-  **Fn + V = Incolla**
-  **Fn + cursore sinistro = Selezione a sinistra**
Consente di selezionare il testo sulla sinistra, parola per parola
-  **Fn + cursore destro = Selezione a destra**
Consente di selezionare il testo sulla destra, parola per parola

Nota: per utilizzare le opzioni accessibili con i tasti funzione, tenere premuto il tasto **Fn** e premere il tasto indicato sopra.

Ricarica della batteria della tastiera

Se la spia di stato è rossa, è necessario caricare la batteria della custodia con tastiera.

1. Collegare un'estremità del cavo micro USB nella porta di ricarica e l'altra estremità nella porta USB del computer.

In alternativa è possibile utilizzare un caricatore USB, a condizione che la potenza nominale in uscita non sia maggiore di 5 V - 500 mA.


La spia di stato lampeggia di colore verde durante la carica.

2. Caricare la batteria finché la spia di stato non diventa di colore verde fisso.

Informazioni sulla batteria


- Una carica completa della batteria garantisce una durata di circa tre mesi, con un utilizzo della tastiera di circa due ore al giorno.

* La durata effettiva della carica e della batteria varia a seconda dell'uso, delle impostazioni e delle condizioni ambientali.



- Se la spia di stato diventa rossa per qualche istante dopo l'accensione della tastiera, caricare la batteria.
- Quando non è in uso, spegnere la tastiera per ridurre il consumo della batteria.
- Se non si utilizza la tastiera per qualche minuto nella posizione di digitazione, la modalità di sospensione viene attivata automaticamente. Per riattivare la tastiera, premere un tasto qualsiasi.
- Un minuto di carica corrisponde a due ore di utilizzo. La carica completa richiede circa un'ora e mezza.*

Smaltimento della batteria al termine del ciclo di vita del prodotto



1. Sollevare il coperchio superiore della tastiera con un cacciavite.
2. Separare la batteria dalla scheda del circuito elettrico e rimuovere la batteria.
3. Smaltire il prodotto e la batteria secondo le normative locali vigenti.

Consultazione del supporto prodotto

Online sono disponibili ulteriori informazioni e il supporto per il prodotto. Per ulteriori informazioni sulla nuova tastiera Bluetooth, visitare la sezione del supporto tecnico.

Per la guida alla configurazione, consigli sull'utilizzo o informazioni su funzionalità aggiuntive, consultare gli articoli online. Se la tastiera Bluetooth dispone di software opzionale, qui è possibile apprendere come sfruttare al meglio le potenzialità del prodotto e personalizzarlo.

Per consigli, domande e soluzioni, è inoltre possibile connettersi con altri utenti tramite i forum della community Logitech.

Nella sezione Supporto tecnico, è disponibile un'ampia selezione di contenuti:

- Esercitazioni
- Risoluzione dei problemi
- Community di supporto
- Documentazione online
- Informazioni sulla garanzia
- Parti di ricambio (se disponibili)

Visitare l'indirizzo:

www.logitech.com/support/type-air

Risoluzione dei problemi

La tastiera non funziona


- Premere un tasto qualsiasi per riattivare la tastiera dalla modalità di sospensione.
- Spegner e riaccendere la tastiera.
- Ricaricare la batteria interna.
Per ulteriori informazioni vedere Ricarica della batteria della tastiera.
- Ristabilire la connessione Bluetooth tra la tastiera e l'iPad.
- Verificare che il Bluetooth sia attivato nelle impostazioni dell'iPad. (Impostazioni > Bluetooth > On).
- Scegliere la custodia con tastiera Type+ dal menu Dispositivi dell'iPad. Una volta stabilita la connessione Bluetooth, la spia di stato diventa di colore blu fisso.

Cosa ne pensi?



Grazie per avere acquistato questo prodotto.
Ci teniamo a conoscere la tua opinione.
Facci sapere cosa ne pensi.

www.logitech.com/ithink

Componentes del producto




1. Soporte para iPad
2. Folio protector
3. Botones de acceso rápido
4. Teclado
5. Diodo de Bluetooth y estado de batería
6. Botón de conexión Bluetooth
7. Puerto de carga micro USB
8. Cable de carga micro USB
9. Documentación del producto




Configuración de Keyboard Folio

Utilización

1. Abre Keyboard Folio, asegúrate de que los bordes del iPad coinciden con los del soporte para iPad y presiona hacia abajo:



2. Coloca Keyboard Folio en posición de escritura.




El teclado se enciende automáticamente.

Conexión con el iPad

Keyboard Folio se conecta al iPad mediante tecnología *Bluetooth*. La primera vez que uses Keyboard Folio, deberás emparejarlo con el iPad.

El diodo de estado emite destellos azules para indicar que el teclado es detectable y se puede emparejar con el iPad.



Al encender el teclado por primera vez, permanece detectable durante 15 minutos.

Si la luz del diodo de estado es roja, carga la batería. Encontrarás más información en "Carga de la batería del teclado".


Sigue las instrucciones a continuación para emparejar el iPad a Keyboard Folio.

1. En el iPad:
 - Asegúrate de que la función de Bluetooth del iPad esté activada. Selecciona Ajustes > Bluetooth > Activado.
 - Selecciona "Estuche con teclado Type+" en el menú Dispositivos.
2. Si el iPad solicita un PIN, introdúcelo mediante Folio Keyboard (en lugar del iPad).

Al establecerse una conexión, la luz del diodo será azul durante unos instantes y luego se apagará.

Conexión a otro iPad

1. Coloca Keyboard Folio en posición de escritura.
2. Asegúrate de que la función de Bluetooth del iPad esté activada. Selecciona Ajustes > Bluetooth > Activado.
3. Pulsa el botón de conexión Bluetooth:



El teclado puede detectarse durante 3 minutos.

4. En el menú de dispositivos del iPad, selecciona "Type+ Keyboard Case".
5. Si el iPad solicita un PIN, introdúcelo mediante Folio Keyboard (en lugar del iPad).

Al establecerse una conexión, la luz del diodo será azul durante unos instantes y luego se apagará.

Uso de Keyboard Folio

Dos opciones de colocación


Keyboard Folio tiene dos posiciones: una para escribir y otra para explorar.

Para escribir, coloca Keyboard Folio en la posición de escritura y fíjalo en su sitio mediante el imán integrado.



El teclado se enciende automáticamente al colocar Keyboard Folio en posición de escritura.


Para explorar, coloca Keyboard Folio en la posición de exploración:




El teclado se apaga automáticamente al cambiar Keyboard Folio de la posición de escritura.

Desacoplar el iPad

Para desacoplar el iPad del folio, dobla hacia atrás una de las esquinas de soporte del iPad:




Así se puede extraer el iPad.




Almacenamiento del iPad para llevarlo de viaje

1. Inserta el iPad en el soporte para iPad.
2. Cierra Keyboard Folio:



Diodos de estado

El diodo de estado de Keyboard Folio proporciona información sobre la carga de la batería y la conexión Bluetooth:





Diodo	Descripción
Destellos verdes	La batería se está cargando.
Verde	La batería está totalmente cargada (100%).
Rojo	La carga de la batería es baja (menos del 10%). Carga la batería.
Destellos azules	Rápidos: El teclado está en modo de detección, listo para emparejar. Lentos: El teclado está intentando reconectarse al iPad.
Azul permanente	El emparejamiento o la reconexión Bluetooth se ha realizado correctamente.


Botones de acceso rápido

 **Inicio = Pantalla de inicio del iPad**

 **Cambiar aplicaciones**

 **Siri**
Usa la voz para enviar mensajes, realizar llamadas, programar reuniones y mucho más

 **Buscar**
Inicia la función de búsqueda del iPad

 **Cambiar idioma**
Cambia el idioma del teclado

 **Teclado virtual**
Muestra/oculta el teclado virtual

 **Captura de pantalla**


 **Pista anterior**


 **Reproducir/Pausa**

 **Pista siguiente**


 **Silencio**


 **Bajar volumen**


 **Subir volumen**


 **Bloquear pantalla**
Bloquea o desbloquea la pantalla del iPad


Teclas de función

 **Fn + X = Cortar**

 **Fn + C = Copiar**

 **Fn + V = Pegar**

 **Fn + Flecha izquierda = Seleccionar izquierda**
Selecciona texto a la izquierda, palabra por palabra

 **Fn + Flecha derecha = Seleccionar derecha**
Selecciona texto a la derecha, palabra por palabra

Nota: Para seleccionar una tecla de función, mantén pulsada la tecla **FN** y pulsa la tecla indicada arriba.

Carga de la batería del teclado


Si la luz del diodo de estado es roja, es preciso cargar la batería de Keyboard Folio.

1. Conecta un extremo del cable micro USB al puerto de carga y el otro a un puerto USB del ordenador.

También puedes usar un cargador USB siempre y cuando el voltaje de salida no supere los 5 V y 500 mA.

El diodo de estado emite destellos verdes mientras se carga la batería.

2. Carga la batería hasta que el diodo de estado emita una luz verde permanente.




Información sobre la batería

- Si la batería tiene una carga completa, puede durar unos tres meses con un uso medio del teclado de dos horas diarias.
- Carga la batería si el diodo de estado emite luz roja brevemente después de encender el teclado.
- Cuando no uses el teclado, apágalo para conservar la carga de la batería.
- El teclado entra en modo de suspensión si no se utiliza durante cierto tiempo mientras está en posición de escritura. Pulsa cualquier tecla para reactivarlo.
- Un minuto de carga puede proporcionar 2 horas de uso. Para una carga completa se necesitan unas 1,5 horas.*

* La duración de la batería y la carga puede variar según el uso, la configuración y las condiciones medioambientales.

Desechar las baterías al final de la vida útil del producto



1. Ejerce palanca con un destornillador para retirar la tapa superior del teclado.
2. Desconecta la batería de la placa y retírala.
3. Deshazte del producto y su batería de acuerdo con las normas de legislación local.

Visita Asistencia al producto

Encontrarás más información y asistencia en línea para tu producto. Dedica un momento a visitar la sección de asistencia al producto para averiguar más sobre tu nuevo teclado Bluetooth.

Lee artículos en línea y encuentra información y ayuda sobre configuración, consejos de uso y funciones adicionales. Si el teclado Bluetooth tiene software adicional, descubre las ventajas y cómo puede ayudarte a personalizar el producto.

Ponte en contacto con otros usuarios en nuestros Foros de comunidad para obtener consejos, realizar preguntas y compartir soluciones.

Allí encontrarás una amplia selección de contenido:

- Ejercicios de aprendizaje
- Resolución de problemas
- Comunidad de asistencia
- Documentación en línea
- Información de garantía
- Piezas de repuesto (cuando estén disponibles)

Ve a:

www.logitech.com/support/type-air

Resolución de problemas

El teclado no funciona



- Pulsa cualquiera tecla para reactivar el teclado del modo de suspensión.
- Apaga y vuelve a encender el teclado.
- Recarga la batería interna. Encontrarás más información en “Carga de la batería del teclado”.
- Restablece la conexión Bluetooth entre el teclado y el iPad.
- Verifica que Bluetooth esté activado en la configuración del iPad (Ajustes > Bluetooth > Activado).
- Selecciona “Estuche con teclado Type+” en el menú Dispositivos del iPad. El diodo de estado permanece azul una vez establecida la conexión Bluetooth.

¿Cuál es tu opinión?


Te agradecemos la adquisición de nuestro producto. Nos gustaría que dedicaras unos momentos para darnos tu opinión.

www.logitech.com/ithink

Conheça o seu produto




1. Suporte iPad
2. Estojo protector em livro
3. Teclas de atalho
4. Teclado
5. Luz de estado da bateria e do Bluetooth
6. Botão de ligação do Bluetooth
7. Porta de carregamento micro-USB
8. Cabo de carregamento micro-USB
9. Documentação do produto




Instalar a capa com teclado

Introdução

1. Abra o keyboard folio, certifique-se que a extremidade do seu iPad está alinhada com o suporte do iPad e encaixe empurrando para baixo:



2. Mova o keyboard folio para a posição de escrita:




O teclado liga-se automaticamente:

Estabelecer ligação com o seu iPad

O keyboard folio estabelece ligação com o seu iPad através de uma ligação Bluetooth. A primeira vez que utilizar o keyboard folio, tem de o emparelhar com o seu iPad.

A luz de estado pisca a azul para indicar que o teclado está detectável e preparado para emparelhar com o seu iPad.



A primeira vez que liga o teclado, o mesmo permanece detectável durante 15 minutos.

Se a luz de estado ficar vermelha, carregue a bateria. Para obter mais informações, consulte "Carregar a bateria do teclado".


Para emparelhar o keyboard folio com o seu iPad:

1. No seu iPad:
 - Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth do seu iPad está activada. Selecione Definições > Bluetooth > Activado.
 - Selecione "Type+ Keyboard Case" no menu Dispositivos.
2. Se o iPad solicitar um PIN, introduza-o utilizando o keyboard folio (e não o seu iPad).

Quando estabelece ligação com êxito, a luz de estado fixa-se em azul durante um breve momento e depois apaga-se.

Estabelecer ligação com outro iPad

1. Mova o keyboard folio para a posição de escrita.
2. Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth do seu iPad está activada. Selecione Definições > Bluetooth > Activado.
3. Prima o botão Activar Bluetooth:



O teclado mantém-se detectável durante 3 minutos.

4. Selecione "Type+ Keyboard Case" no menu Dispositivos do seu iPad.
5. Se o iPad solicitar um PIN, introduza-o utilizando o keyboard folio (e não o seu iPad).


Quando estabelece ligação com êxito, a luz de estado fixa-se em azul durante um breve momento e depois apaga-se.

Utilizar o keyboard folio

Duas posições de visualização


O keyboard folio oferece duas posições de visualização: uma para escrever e outra para navegar.

Para escrever, coloque o keyboard folio na posição de escrita, alinhando-o com o íman integrado para o fixar:



O teclado liga automaticamente ao colocar o keyboard folio na posição de escrita.


Para navegar, coloque o keyboard folio na posição de navegação:




O teclado liga automaticamente ao retirar o keyboard folio da posição de escrita.

Remover o seu iPad

Para remover o seu iPad do folio, dobre para trás um dos cantos do suporte do iPad:




seu iPad fica então solto:



Guardar o seu iPad para transportar


1. Introduza o seu iPad no suporte do iPad.
2. Feche o keyboard folio:



0














Luzes indicadoras de estado

A luz de estado do seu keyboard folio fornece informação sobre a energia da bateria e a ligação Bluetooth:



Luz	Descrição
Verde intermitente	A bateria está a carregar.
Verde	A bateria está totalmente carregada (100%).
Vermelho	A energia da bateria está fraca (menos de 10%). Recarregue a bateria.
Azul intermitente	Rápido: O teclado está em modo de detecção, pronto para emparelhar. Lento: O teclado está a tentar restabelecer ligação com o seu iPad.
Azul sólido	O emparelhamento Bluetooth ou o restabelecimento da ligação foi efectuado com êxito.

Teclas de atalho

 Início - Ecrã inicial do iPad	 Faixa anterior
 Mudar de aplicações	 Reproduzir/Pausa
 Siri Use a voz para enviar mensagens, efectuar chamadas, agendar reuniões e mais	 Próxima faixa
 Pesquisa Inicia a função de pesquisa do iPad	 Diminuir volume
 Mudar de idioma Altera o idioma do teclado	 Aumentar volume
 Teclado virtual Mostra/oculta o teclado virtual	 Bloquear ecrã Bloqueia ou desbloqueia o ecrã do iPad
 Captura de ecrã	

Teclas de função

 Fn + X = Cortar	 Fn + Cursor para esquerda = Seleccionar à esquerda Selecciona o texto à esquerda, palavra por palavra
 Fn + C = Copiar	 Fn + Cursor à direita = Seleccionar à direita Selecciona o texto à direita, palavra por palavra
 Fn + V = Colar	

Nota: Para seleccionar uma tecla de função, mantenha premida a tecla **fn** e, em seguida, prima a tecla indicada acima.

Carregar a bateria do teclado

Se a luz de estado estiver vermelha, é necessário carregar a bateria da capa com teclado.

1. Ligue uma extremidade do cabo micro-USB a uma porta de carregamento e a outra extremidade a uma porta USB do computador.

Em alternativa, pode utilizar um carregador USB, desde que a potência nominal de saída não seja superior a 5V – 500mA.


A luz de estado pisca em verde enquanto a bateria está em carregamento.

2. Carregue a bateria até que a luz de estado se fixe em verde.

Informações da bateria


- Uma bateria totalmente carregada fornece cerca de três meses de utilização quando o teclado é utilizado cerca de duas horas por dia.

* A carga efectiva e a duração da bateria varia consoante a utilização, as definições e as condições ambientais.



- Carregue a bateria se a luz de estado ficar vermelha após ligar o teclado.
- Quando não estiver em utilização, desligue o teclado para conservar a energia da bateria.
- Se não for utilizado durante algum tempo na posição de escrita, o teclado entra automaticamente em modo de suspensão. Prima qualquer tecla para o activar.
- Um minuto de carregamento pode fornecer carga para 2 horas de utilização; aproximadamente 1,5 horas de carregamento fornece carga completa.*

Eliminação da bateria no final de vida do produto



1. Abra a tampa superior do teclado com uma chave de fendas.
2. Separe a bateria da placa de circuitos e retire a bateria.
3. Elimine o seu produto e a bateria de acordo com as leis locais

Visite o Suporte do produto

Existe mais informação e suporte online para o seu produto. Reserve algum tempo para visitar o Suporte do produto e conhecer melhor o seu novo teclado Bluetooth.

Procure artigos online para obter ajuda com a configuração, sugestões de utilização e informações relativas a funcionalidades adicionais. Se o seu teclado Bluetooth possuir software adicional, conheça as suas vantagens e como o mesmo pode ajudar a personalizar o seu produto.

Entre em contacto com outros utilizadores nos nossos Fóruns da Comunidade para obter conselhos, fazer perguntas e partilhar soluções.

No Suporte do produto encontrará uma grande variedade de conteúdos, incluindo:

- Manuais de iniciação
- Resolução de problemas
- Comunidade de apoio
- Documentação online
- Informação da garantia
- Peças sobressalentes (se disponíveis)

Aceda a:

www.logitech.com/support/type-air

Resolução de problemas

O teclado não funciona



- Prima qualquer tecla para activar o teclado do modo de suspensão.
- Desligue o teclado e volte a ligá-lo.
- Recarregue a bateria interna.
Para mais informações,
consulte "Substituir a bateria do teclado".
- Restabeleça a ligação Bluetooth entre o teclado e o iPad.
- Verifique se a função Bluetooth está ligada nas definições do iPad (Definições > Bluetooth > Activado).
- Selecciona "Type+ Keyboard Case" no menu Dispositivos do seu iPad.
A luz de estado fixa-se em azul sólido quando a ligação Bluetooth é estabelecida.

Qual a sua opinião?


Obrigado por adquirir o nosso produto.
Despenda um minuto para nos dar
a sua opinião.

www.logitech.com/ithink

Ken uw product




1. iPad-houder
2. Beschermende folie
3. Sneltoetsen
4. Toetsenbord
5. Bluetooth- en batterijstatuslampje
6. Bluetooth-verbindingssnop
7. Micro-USB-oplaadpoort
8. Micro-USB-oplaadkabel
9. Handleiding




De Keyboard Folio instellen

Aan de slag

1. Open de Keyboard Folio, zorg dat de rand van uw iPad is uitgelijnd met de iPad-houder en druk omlaag:



2. Zet de Keyboard Folio in de typestand:




Het toetsenbord wordt automatisch ingeschakeld.

Verbinding maken met uw iPad

De Keyboard Folio wordt via een Bluetooth-verbinding met uw iPad verbonden. De eerste keer dat u de Keyboard Folio gebruikt, moet u deze koppelen aan uw iPad.

Het statuslampje knippert blauw om aan te geven dat het toetsenbord gedetecteerd kan worden en klaar is om te worden gekoppeld aan uw iPad.



Wanneer u het toetsenbord voor de eerste keer inschakelt, kan het 15 minuten lang gedetecteerd worden.

Als het statuslampje rood gaat branden, moet u de batterij opladen. Zie 'De batterij van het toetsenbord opladen' voor meer informatie.


De Keyboard Folio aan uw iPad koppelen:

1. Op uw iPad:
 - Controleer of de Bluetooth-functie van uw iPad is ingeschakeld. Selecteer Instellingen > Bluetooth > Aan.
 - Selecteer 'Type+ Keyboard Case' in het menu Apparaten.
2. Als uw iPad om een pincode vraagt, voert u deze in op het toetsenbord van de folio (niet op uw iPad).

Wanneer verbinding tot stand is gebracht, brandt het statuslampje even blauw en daarna gaat het weer uit.

Verbinding maken met een andere iPad

1. Zet de Keyboard Folio in de typestand:
2. Controleer of de Bluetooth-functie van uw iPad is ingeschakeld. Selecteer Instellingen > Bluetooth > Aan.
3. Druk op het Bluetooth-verbindingssknopje:



Het toetsenbord kan 3 minuten lang worden gedetecteerd.

4. Selecteer 'Type+ Keyboard Case' in het menu Apparaten van uw iPad.
5. Als uw iPad om een pincode vraagt, voert u deze in op het toetsenbord van de folio (niet op uw iPad). Wanneer verbinding tot stand is gebracht, brandt het statuslampje even blauw en daarna gaat het weer uit.

De Keyboard Folio gebruiken

Twee weergavestanden


De Keyboard Folio heeft twee weergavestanden: één voor typen en één voor browsen.

Als u wilt typen, zet u de Keyboard Folio in de toestand. Lijn de houder uit met de ingebouwde magneet om deze stevig te bevestigen.



Het toetsenbord wordt automatisch ingeschakeld wanneer u de Keyboard Folio in de toestand plaatst.


Als u wilt browsen, zet u de Keyboard Folio in de browsestand:




Het toetsenbord schakelt automatisch uit wanneer u de Keyboard Folio uit de toestand haalt.

Uw iPad losmaken

Buig een van de hoeken van de iPad-houder naar achteren om uw iPad uit het folio los te maken:




Uw iPad wordt nu vrijgegeven:




Uw iPad opbergen om mee te nemen

1. Plaats uw iPad in de houder.
2. Sluit de Keyboard Folio:



Indicators van statuslampje









Het statuslampje van uw Keyboard Folio biedt informatie over het batterijvermogen en de Bluetooth-verbinding:




Lampje	Beschrijving
Knippert groen	De batterij wordt opgeladen.
Groen	De batterij is volledig opgeladen (100%).
Rood	Batterijvermogen is laag (minder dan 10%). Laad de batterij op.
Knippert blauw	Snel: Het toetsenbord bevindt zich in detectiemodus, gereed voor koppeling. Langzaam: Het toetsenbord probeert opnieuw verbinding te maken met uw iPad.
Brandt blauw	Bluetooth-koppeling of opnieuw verbinden is gelukt.

Sneltoetsen

-  **Start = het startscherm van de iPad**
-  **Tussen toepassingen schakelen**
-  **Siri**
Geef stemopdrachten om berichten te verzenden, gesprekken te starten, vergaderingen te plannen en meer
-  **Zoeken**
Start de zoekfunctie van de iPad
-  **Taal wijzigen**
Schakelt tussen talen voor het toetsenbord
-  **Virtueel toetsenbord**
Geeft het virtuele toetsenbord weer of verbergt het

-  **Screenshot**
-  **Vorig nummer**
-  **Afspelen/pauzeren**
-  **Volgend nummer**
-  **Dempen**
-  **Volume omlaag**
-  **Volume omhoog**
-  **Schermd vergrendelen**
Vergrendelt of ontgrendelt het scherm van de iPad

Functietoetsen

-  **Fn + X = Knippen**
-  **Fn + C = Kopiëren**
-  **Fn + V = Plakken**
-  **Fn + Linkercursor = Selectie links**
Selecteert de tekst aan de linkerkant, woord voor woord
-  **Fn + Rechtercursor = Selectie rechts**
Selecteert de tekst aan de rechterkant, woord voor woord

N.B. Houd de **Fn**-toets ingedrukt en druk dan op de hierboven aangegeven toets om een functietoets te selecteren.

De batterij van het toetsenbord opladen

Als het statuslampje rood is moet u de batterij van de Keyboard Folio opladen.

1. Sluit het ene uiteinde van de micro-USB-kabel aan op de oplaadpoort en sluit het andere uiteinde aan op een USB-poort van uw computer.

U kunt ook een USB-oplader gebruiken als de stroomuitvoer niet meer dan 5V - 500mA is.


Het statuslampje knippert groen wanneer de batterij wordt opgeladen.

2. Laad de batterij op tot het statuslampje groen blijft branden.

Batterijgegevens


- Een volledig opgeladen batterij levert ongeveer drie maanden stroom wanneer het toetsenbord ongeveer 2 uur per dag wordt gebruikt.

* De werkelijke oplaadtijd en batterijlevensduur kunnen variëren, afhankelijk van gebruik, instellingen en omgevingsfactoren.



- Laad de batterij op als het statuslampje even rood gaat branden nadat u het toetsenbord inschakelt.
- Schakel het toetsenbord uit wanneer u het niet gebruikt om stroom te besparen.
- Het toetsenbord gaat automatisch in slaapmodus als u het even niet gebruikt in typestand. Druk op een willekeurige toets om deze uit de slaapstand te halen.
- Eén oplaadminuut biedt tot twee gebruiksuren; na ongeveer anderhalf uur is de batterij volledig opgeladen.*

Weggoien van batterijen aan het eind van de productlevensduur



1. Verwijder de bovenste klep van het toetsenbord met behulp van een schroevendraaier.
2. Maak de batterij los van de printplaat en verwijder de batterij.
3. Gooi uw product en de bijbehorende batterij volgens plaatselijke wetten weg.

Bezoek de productondersteuning

Online vind je meer informatie over en ondersteuning voor je product. Neem even de tijd om naar de productondersteuning te gaan om meer te weten te komen over uw nieuwe Bluetooth-toetsenbord.

Blader door onlineartikelen voor hulp bij de set-up, gebruikstips en informatie over extra functies. Als uw Bluetooth-toetsenbord optionele software heeft, kunt u meer te weten komen over de voordelen hiervan en hoe u uw product kunt aanpassen.

Kom in contact met andere gebruikers op onze communityforums om advies te krijgen, vragen te stellen en oplossingen te delen.

Bij de productondersteuning vindt u een breed scala aan inhoud zoals:

- Studielessen
- Problemen oplossen
- Ondersteuningscommunity
- Onlinedocumentatie
- Garantie-informatie
- Reserveonderdelen (indien beschikbaar)

Ga naar:

www.logitech.com/support/type-air

Probleemoplossing

Het toetsenbord werkt niet


- Druk op een willekeurige toets om het toetsenbord uit de slaapstand te halen.
- Zet het toetsenbord uit en dan weer aan.
- Laad de interne batterij op.
Zie 'De batterij van het toetsenbord opladen' voor meer informatie.
- Breng de Bluetooth-verbinding tussen het toetsenbord en uw iPad opnieuw tot stand.
- Controleer of Bluetooth is ingeschakeld in de instellingen van uw iPad (Instellingen > Bluetooth > Aan).
- Kies 'Type+ Keyboard Case' in het menu Apparaten op uw iPad. Het statuslampje gaat blauw branden wanneer de Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht.

Wat vindt u ervan?



Hartelijk dank voor de aanschaf van ons product.
Neem even de tijd om ons te vertellen wat u ervan vindt.

www.logitech.com/ithink

Produktöversikt




1. iPad-hållare
2. Skyddsfolial
3. Snabbknappar
4. Tangentbord
5. Bluetooth och batteriindikator
6. Anslutningsknapp för Bluetooth
7. Mikro-USB-laddningsport
8. Mikro-USB-laddningsladd
9. Bruksanvisning




Installation av tangentbordet

Komma i gång

1. Öppna tangentbordsfolien och se till att din iPad ligger kant i kant med iPad-hållaren och tryck nedåt:



2. Placera tangentbordsfolien i skrivläge:




Tangentbordet aktiveras automatiskt.

Ansluta med din iPad

Tangentbordsfolien ansluts till iPad-enheten via en Bluetooth-anslutning. Första gången du använder tangentbordet måste du koppla det med din iPad.

Statusindikatorn blinkar blått för att visa att tangentbordet är identifierbart och redo att kopplas till din iPad.



Första gången du startar tangentbordet är det identifierbart i 15 minuter.

Om statusindikatorn blir röd ska du ladda batteriet. Mer information finns i avsnittet Ladda tangentbordsbatteriet.


Koppla tangentbordsfolion med din iPad:

1. På din iPad:
 - Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på iPad-enheten. Välj Inställningar > Bluetooth > På.
 - Välj Type+ Keyboard Case i enhetsmenyn.
2. Om din iPad frågar efter en PIN-kod anger du den med tangentbordet (inte med din iPad).

När en anslutning har upprättats lyser indikatorlampan med ett fast blått sken en kort stund, och slocknar sedan.

Ansluta till en annan iPad

1. Placera tangentbordsfolion i skrivrläge.
2. Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på iPad-enheten. Välj Inställningar > Bluetooth > På.
3. Tryck på knappen för Bluetooth-anslutning:



Tangentbordet är identifierbart i 3 minuter.

4. Välj "Type+ Keyboard Case" i enhetsmenyn på din iPad.
5. Om din iPad frågar efter en PIN-kod anger du den med tangentbordet (inte med din iPad).


När en anslutning har upprättats lyser indikatorlampan med ett fast blått sken en kort stund, och slocknar sedan.

Använda tangentbordet

Två visningspositioner


Tangentbordet har två visningspositioner - en för att skriva och en för att navigera.

Flytta tangentbordsfolion till skrivläget, och se till att den ligger i linje med den inbyggda magneten så att den sitter säkert:



Tangentbordet aktiveras automatiskt när du placera folion i skrivläget.


Placera tangentbordsfolion i navigeringsläge för att bläddra:



Tangentbordet stängs av automatiskt när du tar ur folion från skrivläget.

Ta loss iPad-enheten

Du tar loss iPad-enheten från folion genom att böja ett av iPad-hållarens hörn bakåt:




Detta lösgör iPad-enheten:




Förvaring av iPad-enheten under resor

1. Placera iPad-enheten i iPad-hållaren.
2. Stäng tangentbordet:

















Statusindikatorer

Tangentbordsfolion är försedd med statuslampor som ger information om batteridrift och Bluetooth-anslutning:



Lätt	Beskrivning
Blinkar grönt	Batteriet laddas.
Green	Batteriet är fulladdat (100%).
Rött	Låg batterinivå (mindre än 10%). Ladda batteriet.
Blinkar blått	Snabbt: Tangentbordet är i identifieringsläge, redo att kopplas. Långsamt: Tangentbordet försöker återansluta till iPad-enheten.
Fast blått sken	Lyckad Bluetooth-koppling eller återanslutning.

Snabbknappar

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Startsida = iPad-enhetens startsida |  | Skärmbild |
|  | Växla program |  | Föregående spår |
|  | Siri
Du kan använda rösten för att skicka meddelanden, planera möten, ringa telefonsamtal och mycket mer |  | Spela/Pausa |
|  | Sök
Öppnar iPad-enhetens sökfunktion |  | Nästa spår |
|  | Ändra språk
Byter tangentbordsspråk |  | Ljud av |
|  | Virtuellt tangentbord
Visar/döljer det virtuella tangentbordet |  | Volym - |
| | |  | Volym + |
| | |  | Lås skärmen
Låser eller låser upp iPad-enhetens skärm |

Funktionstangenter

- | | | | |
|--|----------------------------|---|--|
|  | Fn + X = klipp ut |  | Fn + vänster markör = markera till vänster
Markerar text till vänster, ord för ord |
|  | Fn + C = kopiera |  | Fn + höger markör = markera till höger
Markerar text till höger, ord för ord |
|  | Fn + V = klistra in | | |

Obs! Välj en funktionstangent genom att trycka på och hålla ner **Fn**-tangenten och sedan trycka på den tangent som anges ovan.

Ladda tangentbordets batteri


Om statusindikatorn är röd måste batteriet i tangentbordet laddas.

1. Anslut ena änden av mikro-USB-sladden till laddningsporten och den andra änden till datorns USB-port.

Ett alternativ är att använda en USB-laddare, under förutsättning att utgångseffekten inte är högre än 5 V - 500 mA.

Statusindikatorn blinkar grönt medan batteriet laddas.

2. Ladda batteriet tills statusindikatorn börjar lysa med ett fast grönt sken.




Batteriinformation

- Ett fulladdat batteri håller i ungefär tre månader om tangentbordet används runt två timmar per dag.
- Om statusindikatorn blir röd när du startar tangentbordet ska du ladda batteriet.
- Spara på batterierna genom att stänga av tangentbordet när det inte används.
- Tangentbordet går automatiskt ner i viloläge om du inte använder det på ett tag i skrivläge. Tryck på valfri tangent när du vill gå ur viloläget.
- En minuts laddning kan ge upp till två timmars batteritid. Efter cirka 90 minuters laddning får du ett fulladdat batteri.*

* Faktisk laddning och batteritid kan variera med användning, inställningar och miljöförhållanden.

Kassering av uttjänta batterier



1. Ta bort tangentbordets övre lock med en skruvmejsel.
2. Lösögör batteriet från kretskortet och ta ut det.
3. Kassera produkten och batteriet enligt gällande lagstiftning.

Besök produktsupporten

Det finns mer produktinformation och support på Internet. Gå till produktsupporten och ägna en liten stund åt att läsa mer om ditt nya Bluetooth-tangentbord.

I artiklarna online hittar du konfigurations-hjälp, användartips och information om ytterligare funktioner. Om Bluetooth-tangentbordet har extra programvara kan du läsa mer om dess fördelar och hur produkten kan anpassas.

Få kontakt med andra användare i våra användarforum och få råd, ställ frågor och dela lösningar.

I produktsupporten finns massor av information, bland annat:

- Självstudier
- Felsökning
- Supportgemenskap
- Elektronisk dokumentation
- Garantiinformation
- Reservdelar (om tillgängliga)

Gå till:

www.logitech.com/support/type-air

Felsökning

Tangentbordet fungerar inte



- Tryck på valfri tangent för att aktivera tangentbordet från viloläget.
- Slå av tangentbordet och slå på det igen.
- Ladda det interna batteriet.
Mer information finns i Ladda tangentbordsbatteriet.
- Återupprätta Bluetooth-anslutningen mellan tangentbordet och iPad-enheten.
- Kontrollera att Bluetooth är aktiverat i iPad-enhetens inställningar (Inställningar > Bluetooth > På).
- Välj Type+ Keyboard Case i iPad-enhetens enhetsmeny. Bluetooth-anslutningen har upprättats när statusindikatorn lyser med ett fast, blått sken.

Vad tycker du?


Tack för att du valde vår produkt.
Har du lust att ägna en minut åt att berätta vad du tycker om din produkt?

www.logitech.com/ithink

Oversigt over produktet




1. iPad-holder
2. Beskyttende omslag
3. Genvejstaster
4. Tastatur
5. Indikator for Bluetooth og batteriniveau
6. Knap til etablering af Bluetooth-forbindelse
7. Mikro-USB-port til opladning
8. Mikro-USB-opladerkabel
9. Vejledning




Installation af tastaturomslaget

Kom godt i gang

1. Åbn tastaturomslaget, kontrollér at kanten af iPad-enheden passer med iPad-holderen, og skub ned:



2. Placer tastaturomslaget så det er indstillet til indtastning:




Tastaturet tændes automatisk.

Binding til iPad-enheden

Tastaturomslaget sluttes til iPad-enheden ved hjælp af Bluetooth-forbindelse. Første gang du bruger tastaturomslaget, skal det bindes til iPad-enheden.

Ved at blinke blåt angiver statusindikatoren at tastaturet kan registreres og forbindelse kan oprettes til iPad-enheden.



Tastaturet kan registreres i 15 minutter første gang det tændes.

Hvis statusindikatoren blinker rødt, skal batterierne oplades. Der er yderligere oplysninger i "Opladning af tastaturets batteri".


Sådan etableres binding mellem tastaturomslaget og iPad-enheden:

1. På iPad-enheden:
 - Sørg for at Bluetooth er aktiveret på din iPad. Vælg Indstillinger > Bluetooth > Til.
 - Vælg "Type+-tastaturomslag" i menuen Enheder.
2. Hvis du bliver bedt om at indtaste en pinkode, skal du benytte tastaturomslaget til indtastningen og ikke det virtuelle tastatur på iPad-enheden.

Når forbindelsen er oprettet, lyser statusindikatoren blåt et øjeblik før den slukkes.

Etablering af binding til en anden iPad

1. Placer tastaturomslaget så det er indstillet til indtastning.
2. Sørg for at Bluetooth er aktiveret på din iPad. Vælg Indstillinger > Bluetooth > Til.
3. Tryk på knappen til etablering af Bluetooth-binding:



Tastaturet kan registreres i 3 minutter.

4. Vælg "Type+ Keyboard Case" i menuen Enheder på din iPad.
5. Hvis du bliver bedt om at indtaste en pinkode, skal du benytte tastaturomslaget til indtastningen og ikke det virtuelle tastatur på iPad-enheden.

Når forbindelsen er oprettet, lyser statusindikatoren blåt et øjeblik før den slukkes.

Sådan bruges tastaturomslaget

To visningstilstande


Tastaturomslaget kan indstilles til enten søgning på internettet eller indtastning.

Placer tastaturomslaget så det er indstillet til indtastning. En magnet sørger for at iPad-enheden holdes på plads:



Tastaturet tændes automatisk når tastaturomslaget indstilles til indtastning.


Placer tastaturomslaget så det er klar til søgning på internettet:




Tastaturet slukkes automatisk når tastaturomslaget indstilles til søgning på internettet.

Sådan fjernes iPad-enheden

Bøj et af hjørnerne på iPad-holderen tilbage for at fjerne enheden fra omslaget:




Din iPad er nu taget af:




Opbevaring og transport af iPad-enheden

1. Anbring din iPad i holderen.
2. Luk tastaturomslaget:




Statusindikatorer


Status for batteriniveau og Bluetooth-forbindelse vises ved hjælp af statusindikatoren på tastaturomslaget:




Indikator	Beskrivelse
Blinker grønt	Batteriet oplades.
Grøn	Batteriet er fuldt opladet (100%).
Rødt	Batteriniveauet er lavt (mindre end 10%). Oplad batteriet.
Blinker blå	Hurtigt: Tastaturet er klar til at etablere binding. Langsomt: Tastaturet forsøger at genetablere bindingen til iPad-enheden.
Lyser blå	Bluetooth-bindingen eller genetableringen af bindingen er udført.


Genvejstaster


 **Start = iPad-enhedens startskærm**

 **Skift mellem apps**

 **Siri**
Du kan sende beskeder, foretage telefonopkald, planlægge møder med mere ved hjælp af din stemme

 **Søg**
Åbn iPad-enhedens søgefunktion

 **Skift sprog**
Skifter sprog for tastaturet


 **Virtuelt tastatur**
Viser/skjuler det virtuelle tastatur


 **Skærbillede**


 **Forrige nummer**


 **Afspil/pause**

 **Næste nummer**


 **Slå lyden fra/til**


 **Knap til at skrue ned for lydstyrken**


 **Knap til at skrue op for lydstyrken**


 **Lås skærm**
Låser iPad-skærmen eller låser den op


Funktionstaster

 **Fn + X = Klip**

 **Fn + C = Kopiér**

 **Fn + V = Sæt ind**

 **Fn + venstre markør = Vælg venstre**
Markerer tekst til venstre, ord for ord

 **Fn + højre markør = Vælg højre**
Markerer tekst til højre, ord for ord

Bemærk: Hvis du vil bruge en funktionstast, skal du holde **fn**-tasten nede og trykke på den tast der er angivet ovenfor.

Opladning af tastaturets batteri


Hvis batteriindikatoren lyser rødt, betyder det at batteriet skal oplades.

1. Sæt mikro-USB-kablet i henholdsvis mikro-USB-porten og en USB-port i computeren.

Du kan også anvende en USB-oplader hvis udgangseffekten ikke overstiger 5 V og 500 mA.

Statusindikatoren blinker grønt under opladning.

2. Oplad batteriet indtil statusindikatoren lyser grønt.




Batterioplysninger

- Et fuldt opladt batteri giver omkring tre måneders strøm ved to timers brug om dagen.
- Hvis statusindikatoren kortvarigt lyser rødt når tastaturet tændes skal batterierne oplades.
- Sluk for tastaturet når det ikke bruges for at spare på batterierne.
- Tastaturet går i dvaletilstand hvis det er tændt og ikke bliver brugt mens det er i indtastningstilstand. Tryk på en tast for at aktivere det.
- Opladning i ét minut kan give op til to timers brug; med ca. halvanden times opladning vil det være fuldt opladet.*

* Batteriets faktiske opladning og holdbarhed varierer efter brugen, indstillingerne, rumtemperaturen og andre forhold.

Bortskaffelse af batterier når produktet er udtjent



1. Anvend en skruetrækker til at fjerne batteridækslet.
2. Frigør batteriet fra printpladen.
3. Skil dig af med produktet og batteriet i henhold til den danske lovgivning om genbrug

Besøg produktsupportsiden

På nettet kan du finde support samt yderligere oplysninger om produktet. Brug lidt tid inde på vores produkt-supportside, og lær mere om dit nye Bluetooth-tastatur.

Gennemse artikler på nettet om hjælp til konfiguration, nyttige råd om brug og oplysninger om andre funktioner. Hvis der følger software med til dit Bluetooth-tastatur, kan du finde ud af fordelene samt hvordan softwaren kan hjælpe med tilpasningen af dit produkt.

Kom i kontakt med andre brugere i brugerforaene hvor du kan få gode råd, stille spørgsmål og dele løsninger.

I produktsupport finder du en bred vifte af indhold, herunder:

- Selvstudier
- Problemløsning
- Supportbrugergruppe
- Onlinedokumentation
- Garantioplysninger
- Information om reservedele (hvis de forefindes)

Gå til:

www.logitech.com/support/type-air

Problemløsning

Tastaturet fungerer ikke


- Tryk på en tilfældig tast for at aktivere tastaturet fra dvaletilstand.
- Sluk og tænd tastaturet.
- Genoplad det interne batteri. Der er yderligere oplysninger i "Opladning af tastaturets batteri".
- Genetabler Bluetooth-bindingen til iPad-enheden.
- Kontrollér at Bluetooth er aktiveret på iPad-enheden (Indstillinger > Bluetooth > Til).
- Vælg "Type+-tastaturomslag" i menuen Enheder. Bluetooth-bindingen er etableret når statusindikatoren lyser blå.

Hvad synes du?



Tak, fordi du købte vores produkt. Vi vil bede dig bruge et par minutter på at fortælle os hvad du synes.

www.logitech.com/ithink

Bli kjent med produktet




1. iPad-holder
2. Beskyttende omslag
3. Hurtigtaster
4. Tastatur
5. Statuslampe for Bluetooth og batteri
6. Tilkoplingsknapp for Bluetooth
7. Ladeport med mikro-usb-tilkoping
8. Ladeledning med mikro-usb-tilkoping
9. Produktdokumentasjon




Konfigurere Keyboard Folio

Komme i gang

1. Åpne tastaturomslaget, pass på at kanten på iPad ligger jevnt med iPad-holderen, og trykk ned:



2. Flytt tastaturomslaget i skriveposisjon:




Tastaturet slås på automatisk.

Opprette en forbindelse med iPad

Tastaturomslaget kopler til iPad via en Bluetooth-forbindelse. Første gang du bruker Keyboard Folio, må du opprette en parvis forbindelse med iPad.

Statuslampen blinker blått når tastaturet er oppdaget, og er klar til å opprette en parvis forbindelse med iPad.



Første gang du slår på tastaturet, blir det i oppdagelsesmodus i 15 minutter.

Hvis statuslampen lyser rødt, bør du lade batteriet. Du finner mer informasjon om dette under "Lade tastaturbatteriet".


Opprette en parvis forbindelse mellom Keyboard Folio og iPad:

1. På iPad:
 - Kontroller at Bluetooth-enheten på iPad er slått på. Velg Innstillinger > Bluetooth > På.
 - Velg "Tastaturetui: Type+" fra enhetsmenyen.
2. Hvis iPad ber om PIN-kode, oppgir du koden med Keyboard Folio (ikke med iPad).

Statuslampen lyser jevnt blått en kort periode etter at tilkoplingen er opprettet, og slår seg deretter av.

Kople til en annen iPad

1. Flytt tastaturomslaget i skriveposisjon.
2. Kontroller at Bluetooth-enheten på iPad er slått på. Velg Innstillinger > Bluetooth > På.
3. Trykk på Bluetooth-tilkoplingsknappen:



Tastaturet er i oppdagelsesmodus i 3 minutter.

4. Velg "Tastaturetui: Type+" på enhetsmenyen på iPad.
5. Hvis iPad ber om PIN-kode, oppgir du koden med Keyboard Folio (ikke med iPad).
Statuslampen lyser jevnt blått en kort periode etter at tilkoplingen er opprettet, og slår seg deretter av.

Bruke Keyboard Folio

To visningsposisjoner


Tastaturomslaget har to visningsposisjoner – én for skriving og én for surfing på Internett.

Når du skal skrive, flytter du tastaturomslaget i skriveposisjon ved å plassere den på linje med den innebygde magneten for å holde den på plass:



Tastaturet skrus automatisk på når du flytter tastaturomslaget til skriveposisjon.


Når du skal surfe på Internett, setter du tastaturomslaget i surfeposisjon:




Tastaturet skrus automatisk av når du flytter tastaturomslaget ut av skriveposisjon.

Ta ut iPad

Hvis du vil ta iPad ut av omslaget, bøyer du et av hjørnene på holderen bakover:




iPad blir deretter frigitt:




Oppbevaring av iPad ved reising

1. Sett iPad i iPad-holderen.
2. Lukk Keyboard Folio:

















Statuslamper

Statuslampen på tastaturomslaget gir informasjon om batterinivået og Bluetooth-tilkoplingen:








Lett	Beskrivelse
Blinker grønt	Batteriet lades.
Grønn	Batteriet er fulladet (100%).
Rødt	Det er lite strøm på batteriet (mindre enn 10%). Lad batteriet.
Blinker blått	Raskt: Tastaturet er i oppdagelsesmodus, og er klar til å opprette en parvis tilkopling. Sakte: Tastaturet prøver å gjenopprette tilkoplingen til iPad.
Lyser jevnt blått	Bluetooth-forbindelsen er opprettet eller gjenopprettet.

Hurtigtaster

-  **Home = Startskjermen på iPad**
-  **Bytte programmer**
-  **Siri**
Bruk stemmen til å sende meldinger, ringe, planlegge møter og mer
-  **Søk**
Viser søkefunksjonen på iPad
-  **Bytt språk**
Bytter tastaturspråket
-  **Virtuelt tastatur**
Viser/skjuler det virtuelle tastaturet
-  **Skjermbilde**
-  **Forrige spor**
-  **Spill av / pause**
-  **Neste spor**
-  **Demp**
-  **Volum ned**
-  **Volum opp**
-  **Lås skjerm**
Låser opp og igjen iPad-skjermen

Funksjonstaster

-  **Fn + X = Klipp ut**
-  **Fn + C = Kopier**
-  **Fn + V = Lim inn**
-  **Fn + venstre piltast = Merk mot venstre**
Merker tekst mot venstre, ett ord om gangen
-  **Fn + høyre piltast = Merk mot høyre**
Merker tekst mot høyre, ett ord om gangen

NB: Når du vil velge en funksjonstast, trykker og holder du nede **FN**-tasten og trykker tasten angitt over.


Lade tastaturbatteriet

Hvis statuslampen lyser rødt, må batteriet i Keyboard Folio lades.

1. Sett micro-usb-ledningen inn i ladeporten, og den andre enden inn i usb-porten på datamaskinen.

Du kan eventuelt bruke en usb-lader med utgangseffekt på opptil 5 V – 500 mA. Statuslampen blinker grønt mens batteriet lades.

2. Lad batteriet helt til statuslampen lyser jevnt grønt.




Batteriinformasjon

- Et fulladet batteri gir omtrent tre måneders bruk når tastaturet brukes cirka to timer om dagen.
- Hvis statuslampen lyser rødt like etter at tastaturet er slått på, bør du lade batteriet.
- Slå av tastaturet når det ikke er i bruk, for å spare på strømmen.
- Hvis du ikke bruker tastaturet på en stund i skriveposisjon, går det automatisk i hvilemodus. Trykk en tast for å gå ut av hvilemodus.
- 1 minutt lading kan gi 2 timers bruk, ca. 1,5 times lading kan gi fullt batteri.*

* Faktisk lading og batterilevetid vil variere etter bruk, innstillinger og miljø.

Kassering av batterier ved slutten av produktets levetid



1. Fjern dekelet på tastaturet med en skrutrekker.
2. Kople batteriet fra kretskortet og ta det ut.
3. Kasser produktet og batteriet i henhold til lokal lovgivning

Gå til produktstøtte

Du finner mer informasjon om og støtte for produktet på nett. Gå til produktstøtte for å lese mer om det nye Bluetooth-tastaturet.

Bla gjennom artikler om konfigurering, tips til bruk og informasjon om ekstrafunksjoner. Dersom Bluetooth-tastaturet har ekstra programvare, kan du lese om fordelene med denne og hvordan den kan hjelpe deg med å tilpasse produktet.

Kommuniser med andre brukere i fellesskapsforumene, og få hjelp, still spørsmål og del løsninger med andre.

Du finner et bredt utvalg materiale i produktstøtte, inkludert:

- Leksjoner
- Feilsøking
- Støttefelleskap
- Nettbasert dokumentasjon
- Garantiinformasjon
- Reservedeler (hvis tilgjengelig)

Gå til:

www.logitech.com/support/type-air

Feilsøking

Tastaturet virker ikke



- Trykk en tast for å vekke tastaturet fra hvilemodus.
- Slå tastaturet av og deretter på igjen.
- Lad opp det innebygde batteriet. Du finner mer informasjon om dette under "Lade tastaturbatteriet".
- Gjenopprett Bluetooth-forbindelsen mellom tastaturet og iPad.
- Kontroller at Bluetooth er slått på i innstillingene for iPad (Innstillinger, Bluetooth > På).
- Velg "Tastaturetui: Type+" fra enhetsmenyen på iPad. Når statuslampen lyser jevnt blått, er Bluetooth-tilkoplingen opprettet.

Hva synes du?


Takk for at du handlet hos oss.
Fortell oss hva du synes om produktet,
det tar bare et øyeblikk.

www.logitech.com/ithink

Tunne tuotteesi




1. iPadin pidike
2. Taitettava kotelo
3. Pikanäppäimet
4. näppäimistö
5. *Bluetoothin*[®] ja akun tilan merkkivalo
6. Bluetooth-yhteyspainike
7. Mikro-USB-latausportti
8. Mikro-USB-latausjohto
9. Tuotteen dokumentaatio




Keyboard Folion käyttöönotto

Aloittaminen

1. Avaa näppäimistökotelo. Aseta iPad niin, että se on suorassa linjassa iPadin pidikkeen kanssa ja paina alaspäin.



2. Aseta kotelo kirjoitusasentoon.




Näppäimistöön kytkeytyy automaattisesti virta.

Yhdistäminen iPadiin

Näppäimistökotelo muodostaa yhteyden iPadiin Bluetooth-yhteyden avulla. Kun käytät Näppäimistökoteloa ensimmäisen kerran, sinun on yhdistettävä se iPadiin.

Tilan merkkivalo vilkkuu sinisenä sen merkiksi, että näppäimistö on valmis yhdistettäväksi iPadiin.




Kun kytket näppäimistön virran ensimmäisen kerran, siihen voidaan muodostaa yhteys 15 minuutin ajan.

Jos tilan merkkivalo muuttuu punaiseksi, lataa akku. Lisätietoja on kohdassa Näppäimistön akun lataaminen. Näppäimistökotelon yhdistäminen iPadiin:

1. iPad-laitteessasi:
 - Varmista, että iPadin Bluetooth-ominaisuus on käytössä. Valitse Asetukset > Bluetooth ja ota Bluetooth käyttöön.
 - Valitse Laitteet-valikosta Type+ Keyboard Case.
2. Jos iPad pyytää antamaan PIN-koodin, anna koodi näppäimistökotelon näppäimistöllä, älä iPadin näppäimistöllä. Kun yhteys on muodostettu, tilan merkkivalo palaa hetken sinisenä ja sammuu sitten.

Yhdistäminen toiseen iPadiin

1. Aseta kotelo kirjoitusasentoon.
2. Varmista, että iPadin Bluetooth-ominaisuus on käytössä. Valitse Asetukset > Bluetooth ja ota Bluetooth käyttöön.
3. Paina Bluetooth-yhteyspainiketta.



Näppäimistöön voidaan muodostaa yhteys 3 minuutin ajan.

4. Valitse iPadin Laitteet-valikosta Type+ Keyboard Case.
5. Jos iPad pyytää antamaan PIN-koodin, anna koodi näppäimistökotelon näppäimistöllä, älä iPadin näppäimistöllä. Kun yhteys on muodostettu, tilan merkkivalo palaa hetken sinisenä ja sammuu sitten.

Näppäimistökelon käyttö

Kaksi katseluasentoa


Näppäimistökelo voidaan asettaa kahteen katseluasentoon – yksi sopii kirjoittamiseen ja toinen selaamiseen.

Kun haluat kirjoittaa, siirrä näppäimistökelo kirjoitusasentoon ja kohdista se sisäiseen magneettiin, jotta se pysyy paikallaan.



Näppäimistö kytkeytyy päälle automaattisesti, kun asetat näppäimistökelon kirjoitusasentoon.


Kun haluat selata, aseta näppäimistökelo selausasentoon:



Näppäimistön virta katkeaa automaattisesti, kun asetat näppäimistökelon pois kirjoitusasennosta.

iPadin irrottaminen

Irrota iPad kotelosta taivuttamalla jompaakumpaa pidiikekulmaa taaksepäin.




Tällöin iPad vapautuu kotelosta.




iPadin säilyttäminen matkustettaessa

1. Aseta iPad-laite iPadin pidikkeeseen.
2. Sulje näppäimistökelo:









Tilan merkkivalo









Näppäimistökotelon tilan merkkivalo ilmaisee akun ja Bluetooth-yhteyden tilan.



Valo	Kuvaus
Vilkkuva vihreä	Akku latautuu.
Vihreä	Akku on täynnä (100%).
Punainen	Akun jännite on alhainen (alle 10%). Lataa akku.
Vilkkuva sininen	Vilkkuu nopeasti: Näppäimistö on yhteydenetsintätilassa, valmiina yhdistettäväksi. Vilkkuu hitaasti: Näppäimistö yrittää muodostaa yhteyden iPadiin.
Tasainen sininen	Bluetooth-yhdistäminen tai yhteyden palauttaminen onnistui.

Pikanäppäimet

-  **Koti = iPadin Koti-näyttö**
-  **Sovelluksen vaihto**
-  **Siri**
Lähetä viestejä, soita puheluita, sovi tapaamisia ja paljon muuta äänikomennoilla.
-  **Etsi**
Käynnistää iPadin hakutoiminnon.
-  **Kielen vaihtaminen**
 Näppäimistön kielen vaihtaminen
-  **Virtuaalinäppäimistö**
Virtuaalinäppäimistön näyttäminen ja piilottaminen

-  **Kuvakaappaukset**
-  **Edellinen kappale**
-  **Toisto/tauko**
-  **Seuraava kappale**
-  **Mykistys**
-  **Äänenvoimakkuuden vähennys**
-  **Äänenvoimakkuuden lisäys**
-  **Näytön lukitus**
iPadin näytön lukitseminen ja lukituksen avaaminen

Toimintonäppäimet

-  **Fn + X = leikkaa**
-  **Fn + C = kopioi**
-  **Fn + V = liitä**
-  **Fn + vasen nuolinäppäin = Valinta vasemmalta**
Vasemmalla oleva teksti valitaan sana kerrallaan.
-  **Fn + oikea nuolinäppäin = Valinta oikealta**
Oikealla oleva teksti valitaan sana kerrallaan.

Huomaus: Toimintonäppäimet valitaan pitämällä **fn**-näppäintä painettuna ja painamalla sitten haluttua yllä mainittua näppäintä.


Näppäimistön akun lataaminen

Jos tilan merkkivalo on punainen, näppäimistökotelon akku on ladattava.

1. Kytke mikro-USB-johdon toinen pää latausporttiin ja toinen tietokoneen USB-porttiin. Voit myös käyttää USB-laturia, jos sen tuottama teho on enintään 5 V / 500 mA. Tilan merkkivalo vilkkuu vihreänä akun latautuessa.
2. Lataa akkua, kunnes tilan merkkivalo palaa tasaisesti vihreänä.

Akun tiedot


- Täyteen ladatun akun jännite kestää noin kolme kuukautta, jos näppäimistöä käytetään noin kaksi tuntia päivässä.



- Lataa akku, jos tilan merkkivalo vaihtuu punaiseksi pian näppäimistön käynnistämisen jälkeen.
- Kun näppäimistö ei ole käytössä, sammuta siitä virta akkuvirran säästämiseksi.
- Näppäimistö siirtyy automaattisesti lepotilaan, jos sitä ei hetkeen käytetä sen ollessa kirjoitusasennossa. Palauta laite lepotilasta painamalla mitä tahansa näppäintä.
- Yhden minuutin latausaika tarjoaa kaksi tuntia akun käyttöaikaa, ja akku voi ladata täyteen noin 1,5 tunnissa.*

* Akkujen ja paristojen todellinen latausaika ja käyttöaika vaihtelevat käytön, asetusten ja olosuhteiden mukaan.

Akun hävittäminen tuotteen käyttöiän päättyessä



1. Irrota näppäimistön kansi ruuvimeisselillä.
2. Irrota akku ensin piirilevystä ja sen jälkeen laitteesta.
3. Tuotteen ja akun hävittämisessä on noudatettava paikallista lainsäädäntöä

Tuotetuki

Tuotteeseesi liittyvää lisätietoa ja tukea on saatavilla verkossa. Tutustu Tuotetukeen ja saat lisätietoja uudesta Bluetooth-näppäimistöstäsi.

Selaa verkossa olevia artikkeleita, jotka sisältävät asennusohjeita, käyttövinkkejä ja tietoa lisäominaisuuksista. Jos Bluetooth-näppäimistösi liittyy valinnainen ohjelmisto, voit tutustua sen tarjoamiin etuihin ja tuotteen mukautusmahdollisuuksiin.

Yhteisöfoorumeilla voit olla yhteydessä muihin käyttäjiin ja saada ohjeita, esittää kysymyksiä sekä jakaa ratkaisuja.

Tuotetuen laajaan valikoimaan kuuluvat muun muassa:

- opetusohjelmat
- vianmääritys
- tukiyhteisö
- verkossa olevat käyttöohjeet
- takuutiedot
- varaosat (mikäli saatavilla).

Siirry osoitteeseen

www.logitech.com/support/type-air

Vianmääritys

Näppäimistö ei toimi


- Palauta näppäimistö lepotilasta painamalla mitä tahansa näppäintä.
- Katkaise näppäimistöstä virta ja kytke virta uudelleen.
- Lataa laitteen sisäinen akku uudelleen. Lisätietoja on kohdassa Näppäimistön akun lataaminen.
- Muodosta näppäimistön ja iPadin välinen Bluetooth-yhteys uudelleen.
- Tarkista iPadin asetuksista, että Bluetooth on otettu käyttöön (Asetukset > Bluetooth).
- Valitse iPadin Laitteet-valikosta Type+ Keyboard Case. Tilan merkkivalo palaa sinisenä, kun Bluetooth-yhteys on valmis.

Mitä mieltä olet?



Kiitos, että ostit tuotteemme.
Kerro meille, mitä mieltä olet siitä.

www.logitech.com/ithink

Γνωριμία με το προϊόν




1. Βάση στήριξης για iPad
2. Προστατευτική θήκη
3. Πληκτρα συντόμευσης
4. Πληκτρολόγιο
5. Bluetooth και φωτεινή ένδειξη κατάστασης μπαταρίας
6. Κουμπί σύνδεσης Bluetooth
7. Θύρα φόρτισης micro-USB
8. Καλώδιο φόρτισης micro-USB
9. Τεκμηρίωση προϊόντος




Εγκατάσταση της θήκης-πληκτρολογίου

Ξεκινώντας

1. Ανοίξτε τη θήκη Folio με πληκτρολόγιο, βεβαιωθείτε ότι η άκρη του iPad είναι ευθυγραμμισμένη με τη βάση στήριξης iPad και πιέστε προς τα κάτω:



2. Μετακινήστε τη θήκη Folio με πληκτρολόγιο στη θέση πληκτρολόγησης:




Το πληκτρολόγιο ενεργοποιείται αυτόματα.

Δημιουργία σύνδεσης με το iPad

Η θήκη Folio με πληκτρολόγιο συνδέεται με το iPad μέσω σύνδεσης Bluetooth. Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη θήκη Folio με πληκτρολόγιο, πρέπει να τη ζευγοποιήσετε με το iPad σας.

Η φωτεινή ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει με μπλε χρώμα για να υποδείξει ότι το πληκτρολόγιο είναι ανιχνεύσιμο, έτοιμο για ζεύξη με το iPad σας.



Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το πληκτρολόγιο, θα παραμείνει ανιχνεύσιμο για 15 λεπτά.

Αν η φωτεινή ένδειξη κατάστασης ανάψει με κόκκινο χρώμα, φορτίστε την μπαταρία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ονότητα «Φόρτιση της μπαταρίας του πληκτρολογίου».


Για να ζευγοποιήσετε τη θήκη Folio με πληκτρολόγιο με το iPad σας:

1. Στο iPad σας:
 - Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στο iPad. Επιλέξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις > Bluetooth > Ενεργό.
 - Επιλέξτε «Type+ Keyboard Case» (θήκη-πληκτρολόγιο) από το μενού «Συσκευές».
2. Αν το iPad ζητήσει κάποιο PIN, εισαγάγετε τον κωδικό χρησιμοποιώντας τη θήκη Folio με πληκτρολόγιο (και όχι στο iPad σας).

Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση, η φωτεινή ένδειξη κατάστασης ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα για μικρό χρονικό διάστημα και, στη συνέχεια, σβήνει.

Σύνδεση σε άλλο iPad

1. Μετακινήστε τη θήκη Folio με πληκτρολόγιο στη θέση πληκτρολόγησης.
2. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στο iPad. Επιλέξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις > Bluetooth > Ενεργό.
3. Πατήστε το κουμπί σύνδεσης Bluetooth:



Το πληκτρολόγιο θα είναι ανιχνεύσιμο για 3 λεπτά.

4. Επιλέξτε «Type+ Keyboard Case» στο μενού «Συσκευές» του iPad.
5. Αν το iPad ζητήσει κάποιο PIN, εισαγάγετε τον κωδικό χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο-θήκη (και όχι στο iPad σας). Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση, η φωτεινή ένδειξη κατάστασης ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα για μικρό χρονικό διάστημα και, στη συνέχεια, σβήνει.

Χρήση της θήκης-πληκτρολογίου

Δύο θέσεις θέασης


Η θήκη Folio με πληκτρολόγιο προσφέρει δύο θέσεις θέασης—μία για πληκτρολόγηση και μία για περιήγηση.

Για να πληκτρολογήσετε, ρυθμίστε τη θήκη Folio με πληκτρολόγιο στη θέση πληκτρολόγησης. Ευθυγραμμίστε τη με τον ενσωματωμένο μαγνήτη για να τη στερεώσετε:



Το πληκτρολόγιο ενεργοποιείται αυτόματα όταν μετακινείτε τη θήκη Folio με πληκτρολόγιο στη θέση πληκτρολόγησης.


Για περιήγηση, τοποθετήστε τη θήκη Folio με πληκτρολόγιο στη θέση περιήγησης:




Το πληκτρολόγιο απενεργοποιείται αυτόματα όταν μετακινείτε τη θήκη Folio με πληκτρολόγιο στη θέση πληκτρολόγησης.

Αφαίρεση του iPad

Για να αφαιρέσετε το iPad σας από τη θήκη, διπλώστε προς τα πίσω μία από τις γωνίες υποδοχής του iPad:




Στη συνέχεια, το iPad σας αποδεσμεύεται:




Αποθήκευση του iPad για μεταφορά

1. Τοποθετήστε το iPad σας στη βάση στήριξης.
2. Κλείστε τη θήκη Folio με πληκτρολόγιο.

















Ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης

Η λυχνία κατάστασης της θήκης Folio με πληκτρολόγιο παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ισχύ της μπαταρίας και τη σύνδεση Bluetooth:



Λυχνία	Περιγραφή
Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα	Η μπαταρία φορτίζει.
Πράσινο χρώμα	Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη (100%).
Κόκκινο χρώμα	Η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή (λιγότερο από 10%). Επαναφορτίστε την μπαταρία.
Αναβοσβήνει με μπλε χρώμα	Γρήγορα: Το πληκτρολόγιο βρίσκεται σε λειτουργία εντοπισμού, έτοιμο για ζεύξη. Αργά: Το πληκτρολόγιο προσπαθεί να συνδεθεί ξανά με το iPad.
Ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα	Η ζεύξη ή η επανασύνδεση Bluetooth ήταν επιτυχής.

Πλήκτρα συντόμευσης

-  **Πλήκτρο αρχικής οθόνης = Αρχική οθόνη του iPad**
-  **Εναλλαγή εφαρμογών**
-  **Siri**
Χρησιμοποιήστε τη φωνή σας για να στείλετε μηνύματα, να κάνετε κλήσεις, να προγραμματίσετε συναντήσεις και άλλα
-  **Αναζήτηση**
Ξεκινάει τη λειτουργία αναζήτησης του iPad
-  **Εναλλαγή γλώσσας**
Αλλάζει τη γλώσσα του πληκτρολογίου
-  **Εικονικό πληκτρολόγιο**
Εμφανίζει/αποκρύπτει το εικονικό πληκτρολόγιο
-  **Στιγμιότυπο οθόνης**
-  **Προηγούμενο κομμάτι**
-  **Αναπαραγωγή/Παύση**
-  **Επόμενο κομμάτι**
-  **Σίγαση**
-  **Μείωση έντασης ήχου**
-  **Αύξηση έντασης ήχου**
-  **Κλειδωμα οθόνης**
Κλειδώνει ή ξεκλειδώνει την οθόνη του iPad


Πλήκτρα λειτουργιών

-  **Fn + X = Αποκοπή**
-  **Fn + C = Αντιγραφή**
-  **Fn + V = Επικόλληση**
-  **Fn + Αριστερός δρομέας = Επιλογή αριστερά**
Επιλέγει το κείμενο που υπάρχει στα αριστερά, λέξη προς λέξη
-  **Fn + Δεξιός δρομέας = Επιλογή δεξιά**
Επιλέγει το κείμενο που υπάρχει στα δεξιά, λέξη προς λέξη

Σημείωση: Για να επιλέξετε ένα πλήκτρο λειτουργιών, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Fn** και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο που υποδεικνύεται παραπάνω.

Φόρτιση της μπαταρίας του πληκτρολογίου

Εάν η φωτεινή ένδειξη κατάστασης έχει κόκκινο χρώμα, πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία της θήκης-πληκτρολόγιο.



1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου micro-USB στη θύρα φόρτισης και το άλλο άκρο σε μια θύρα USB στον υπολογιστή σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φορτιστή USB υπό την προϋπόθεση ότι η ονομαστική τιμή ισχύος εξόδου δεν υπερβαίνει τα 5 V – 500 mA. Όσο διαρκεί η φόρτιση της μπαταρίας, η φωτεινή ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.
2. Φορτίστε την μπαταρία μέχρι η φωτεινή ένδειξη κατάστασης να ανάψει σταθερά με πράσινο χρώμα.


Πληροφορίες για την μπαταρία

- Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία αρκεί για περίπου τρεις μήνες λειτουργίας, δεδομένου ότι το πληκτρολόγιο χρησιμοποιείται περίπου δύο ώρες κάθε μέρα.

- Φορτίστε την μπαταρία αν η φωτεινή ένδειξη κατάστασης ανάψει για λίγο με κόκκινο χρώμα μόλις ενεργοποιήσετε το πληκτρολόγιο.
- Απενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο όταν δεν το χρησιμοποιείτε για να εξοικονομήσετε μπαταρία.
- Το πληκτρολόγιο εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία αναστολής αν δεν χρησιμοποιηθεί για λίγη ώρα ενώ βρίσκεται σε θέση πληκτρολόγησης. Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να το ενεργοποιήσετε.
- Ένα λεπτό φόρτισης παρέχει περίπου 2 ώρες χρήσης. 1,5 ώρα φόρτισης περίπου μπορεί να παρέχει πλήρη ισχύ.*

* Η πραγματική φόρτιση και η διάρκεια της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με τη χρήση, τις ρυθμίσεις και τις συνθήκες περιβάλλοντος.

Απόρριψη της μπαταρίας στο τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος



1. Αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα του πληκτρολογίου με ένα κατασαβίδι.
2. Αποσυνδέστε την μπαταρία από την πλακέτα του κυκλώματος και αφαιρέστε την.
3. Απορρίψτε το προϊόν και την μπαταρία σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία

Μετάβαση στην

Υποστήριξη προϊόντων

Περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη για το προϊόν σας μπορείτε να βρείτε στο Internet. Αφιερώστε λίγο χρόνο και επισκεφτείτε την Υποστήριξη προϊόντων, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το νέο σας πληκτρολόγιο Bluetooth.

Διαβάστε άρθρα στο διαδίκτυο για βοήθεια κατά τη ρύθμιση, συμβουλές χρήσης και πληροφορίες σχετικά με τις πρόσθετες λειτουργίες. Εάν το πληκτρολόγιο Bluetooth διαθέτει προαιρετικό λογισμικό, μάθετε λεπτομέρειες για τα πλεονεκτήματά του και για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να σας βοηθήσει να προσαρμόσετε το προϊόν σας.

Επικοινωνήστε με άλλους χρήστες στα Φόρουμ κοινότητας, για να λάβετε συμβουλές, να κάνετε ερωτήσεις και να μοιραστείτε λύσεις.

Στην Υποστήριξη προϊόντων, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

- Οδηγοί εκμάθησης
- Αντιμετώπιση προβλημάτων
- Κοινότητα υποστήριξης
- Τεκμηρίωση στο διαδίκτυο
- Πληροφορίες για την εγγύηση
- Ανταλλακτικά (όταν είναι διαθέσιμα)

Μεταβείτε στη σελίδα:

www.logitech.com/support/type-air

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Το πληκτρολόγιο δεν λειτουργεί


- Πιέστε ένα πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε το πληκτρολόγιο από τη λειτουργία αναστολής.
- Απενεργοποιήστε και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά το πληκτρολόγιο.
- Επαναφορτίστε την εσωτερική μπαταρία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Φόρτιση της μπαταρίας του πληκτρολογίου».
- Δημιουργήστε ξανά τη σύνδεση Bluetooth μεταξύ του πληκτρολογίου και του iPad σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο στις ρυθμίσεις του iPad (Ρυθμίσεις > Bluetooth > Ενεργό).
- Επιλέξτε «Type+ Keyboard Case» (θήκη-πληκτρολόγιο) από το μενού «Συσκευές» του iPad σας. Η λυχνία κατάστασης ανάβει με σταθερό μπλε χρώμα μόλις πραγματοποιηθεί η σύνδεση Bluetooth.

Ποια είναι η γνώμη σας;



Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να μας πείτε τη γνώμη σας.

www.logitech.com/ithink

Знакомство с продуктом




1. Держатель для iPad
2. Защитный чехол-книжка
3. Специальные клавиши
4. Клавиатура
5. Индикатор состояния Bluetooth и батареи
6. Кнопка соединения Bluetooth
7. Порт микро-USB для зарядки
8. Кабель для зарядки микро-USB
9. Документация пользователя




Настройка чехла-книжки с клавиатурой

Начало работы

1. Откройте чехол-книжку с клавиатурой, поместите край iPad вровень с держателем iPad и нажмите.



2. Переместите чехол-книжку в положение для ввода текста.




Клавиатура включается автоматически.

Установка соединения с iPad

Чехол-книжка связывается с iPad через соединение Bluetooth. При первом использовании необходимо выполнить сопряжение чехла-книжки с iPad.

Индикатор состояния замигает синим цветом, показывая, что клавиатура доступна для обнаружения и готова к сопряжению с iPad.



При первом включении клавиатура остается доступной для обнаружения в течение 15 минут.

Если индикатор состояния становится красным, зарядите батарею. Дополнительные сведения см. в разделе «Зарядка батареи клавиатуры».

Для сопряжения чехла-книжки с iPad выполните описанные ниже действия.

1. На iPad:


- Убедитесь, что функция Bluetooth вашего устройства iPad включена. Выберите «Настройки» > Bluetooth > «Вкл.».
- В меню «Устройства» выберите Type+ Keyboard Case.

2. Если iPad запрашивает PIN-код, введите его, используя клавиатуру чехла-книжки (не iPad).

После установки соединения индикатор состояния на короткое время становится синим, а затем гаснет.

Подключение к другому iPad

1. Переместите чехол-книжку в положение для ввода текста.
2. Убедитесь, что функция Bluetooth вашего устройства iPad включена. Выберите «Настройки» > Bluetooth > «Вкл.».
3. Нажмите кнопку подключения Bluetooth.



Клавиатура будет доступна для обнаружения в течение 3 минут.

4. В меню Devices (Устройства) на iPad выберите пункт Type+ Keyboard Case.
5. Если iPad запрашивает PIN-код, введите его, используя клавиатуру чехла-книжки (не iPad).
После установки соединения индикатор состояния на короткое время становится синим, а затем гаснет.

Использование чехла-книжки
с клавиатурой

Два рабочих положения


В чехле-книжке с клавиатурой предусмотрено два рабочих положения — одно для ввода, другое для просмотра.

Чтобы перейти в режим ввода, переместите чехол-книжку с клавиатурой в положение для ввода, зафиксировав его с помощью встроенного магнита.



При перемещении чехла-книжки в положение для ввода клавиатура включается автоматически.


Чтобы перейти в режим просмотра, переместите чехол-книжку с клавиатурой в положение для просмотра:




При изменении положения клавиатура автоматически отключается.

Отсоединение iPad

Чтобы отсоединить iPad от чехла-книжки, отогните назад один из угловых держателей iPad.




Теперь iPad можно снять.




Хранение iPad в поездках

1. Установите iPad в держатель iPad.
2. Закройте чехол-книжку:









Индикаторы состояния





Индикатор состояния чехла-книжки сообщает о состоянии соединения Bluetooth и заряда батареи.



Индикатор	Описание
Мигающий зеленый	Батарея заряжается.
Зеленый	Батарея полностью заряжена (100%).
Красный	Низкий уровень заряда батареи (менее 10%). Перезарядите батарею.
Мигающий синий	Частое мигание: клавиатура находится в режиме обнаружения, готова к сопряжению. Редкое мигание: клавиатура пытается восстановить соединение с iPad.
Непрерывный синий	Сопряжение или восстановление соединения Bluetooth выполнено.

Специальные клавиши

-  **Home = экран iPad «Домой»**
-  **Переход между приложениями**
-  **Siri**
Использование голоса для отправки сообщений, звонков по телефону, планирования встреч и других действий
-  **Поиск**
Запуск функции поиска на iPad
-  **Переключение языка**
Переключение языка ввода клавиатуры
-  **Виртуальная клавиатура**
Отображение/скрытие виртуальной клавиатуры

-  **Снимок экрана**
-  **Предыдущая композиция**
-  **Воспроизведение/пауза**
-  **Следующая композиция**
-  **Отключение звука**
-  **Уменьшение громкости**
-  **Увеличение громкости**
-  **Блокировка экрана**
Блокировка и разблокировка экрана iPad


Функциональные клавиши

-  **Fn + X = Вырезать**
 -  **Fn + C = Копировать**
 -  **Fn + V = Вставить**
-  **Fn + стрелка влево = Выбор слева**
Выбор текста слева, слово за словом
 -  **Fn + стрелка вправо = Выбор справа**
Выбор текста справа, слово за словом

Примечание. Чтобы воспользоваться функциональной клавишей, нажмите и удерживайте клавишу **fn**, а затем — одну из перечисленных выше клавиш.

Зарядка батареи клавиатуры

Если индикатор состояния стал красным, необходимо зарядить батарею клавиатуры чехла-книжки.



1. Подключите один конец кабеля микро-USB к порту для зарядки, а другой его конец — к USB-порту на компьютере. Вы также можете использовать зарядное устройство USB при условии, что номинальная выходная мощность не превышает 5 В, 500 мА. Во время зарядки батареи индикатор состояния мигает зеленым цветом.
2. Заряжайте батарею, пока индикатор состояния не начнет непрерывно светиться зеленым цветом.


Сведения о батарее

- Полного заряда батареи достаточно, чтобы работать на клавиатуре около трех месяцев по два часа в день.

- Если при включении клавиатуры индикатор состояния на короткое время становится красным, зарядите батарею.
- Когда клавиатура не используется, ее следует выключать для экономии заряда батареи.
- Если в режиме ввода текста клавиатура какое-то время не используется, она автоматически переходит в спящий режим. Для вывода клавиатуры из режима сна нажмите любую клавишу.
- Одна минута зарядки обеспечивает 2 часа работы устройства, а за 1,5 часа оно заряжается полностью.*

* Фактическое время зарядки и время работы от батареи зависят от режима эксплуатации, настроек и условий окружающей среды.

Утилизация батареи по окончании срока службы изделия



1. Снимите верхнюю крышку клавиатуры с помощью отвертки.
2. Отключите батарею от электрического разъема и извлеките ее.
3. Утилизируйте продукт и батарею в соответствии с действующим местным законодательством.

Просмотрите раздел поддержки продуктов

В разделе технической поддержки содержатся дополнительные сведения о вашем продукте и информация о его поддержке. Уделите минуту, чтобы посетить раздел технической поддержки и узнать больше о новой Bluetooth-клавиатуре.

Ознакомьтесь с интернет-статьями, чтобы получить помощь по установке, советы по эксплуатации и сведения о дополнительных функциях. Если для вашей Bluetooth-клавиатуры есть дополнительное программное обеспечение, узнайте о его преимуществах и о предоставляемых возможностях по настройке продукта.

Присоединитесь к другим пользователям на форумах сообщества, чтобы получить совет, задать вопрос и поделиться решением проблемы.

В разделе технической поддержки имеется обширный набор материалов по следующим темам:

- Руководства
- Советы по устранению неполадок
- Сообщество поддержки
- Интернет-документация
- Сведения о гарантии
- Запасные части (при наличии)

Выберите пункт

www.logitech.com/support/type-air

Советы по устранению неполадок

Клавиатура не работает

- Нажмите любую клавишу, чтобы вывести клавиатуру из спящего режима.
- Выключите клавиатуру, а затем снова включите ее.
- Перезарядите встроенную батарею. Дополнительные сведения см. в разделе «Зарядка батареи клавиатуры».
- Заново установите соединение Bluetooth между клавиатурой и iPad.
- Проверьте, включена ли функция Bluetooth в настройках iPad («Настройки» > Bluetooth > «Вкл.»).
- В меню «Устройства» на iPad выберите Type+ Keyboard Case. Когда соединение Bluetooth установлено, индикатор состояния непрерывно светится синим цветом.



Каковы ваши впечатления?

Благодарим вас за приобретение нашего продукта!


Пожалуйста, уделите минутку, чтобы сообщить нам свое мнение

www.logitech.com/ithink

A termék ismertetése




1. iPad-tartó
2. Behajtható védőtok
3. Gyorsbillentyűk
4. Billentyűzet
5. Bluetooth és akkumulátor-fényjelzések magyarázata
6. Bluetooth csatlakoztató gomb
7. Mikro-USB port a töltéshez
8. Mikro-USB töltőkábel
9. Termékdokumentáció




A billentyűzettel ellátott védőtok üzembe helyezése

Első lépések

1. Nyissa fel a billentyűzettel ellátott védőtokot, győződjön meg róla, hogy az iPad szélei az iPad-tartóval egy vonalban helyezkednek el, majd nyomja le a készüléket:



2. Állítsa a védőtokot gépelési pozícióba:




A billentyűzet automatikusan bekapcsol.

Kapcsolat létrehozása az iPad készülékkel

A billentyűzettel ellátott védőtok Bluetooth használatával kapcsolódik az iPad készülékhez. A védőtokot első használatkor párosítania kell az iPad készülékével:

Az állapotjelző LED kéken villog, jelezve, hogy a billentyűzet észlelhető, és készen áll az iPad készülékkel történő párosításra.



A billentyűzet az első bekapcsoláskor 15 percig észlelhető.

Ha a töltöttségi állapotjelző LED vörösen világít, töltsse fel az akkumulátort.

További információkért lásd „Az akkumulátor feltöltése” c. fejezetet.

A billentyűzettel ellátott védőtok párosítása az iPad készülékkel:

1. iPad készülékén:


- Ellenőrizze, hogy be van kapcsolva a Bluetooth funkció az iPad készülékén. Válassza a Beállítások > Bluetooth > Be menüpontot.
- Válassza a „Type+ Keyboard Case” eszközt az Eszközök menüből.

2. Ha iPad készüléke PIN kódot kér, akkor azt a tokba épített billentyűzet segítségével adja meg, ne pedig az iPad virtuális billentyűzetével.

A sikeres kapcsolódást követően az állapotjelző LED rövid időre kékre vált, majd kialszik.

Csatlakozás másik iPad készülékhez

- 1.** Állítsa a védőtokot gépelési pozícióba:
- 2.** Ellenőrizze, hogy be van kapcsolva a Bluetooth funkció az iPad készülékén. Válassza a Beállítások > Bluetooth > Be menüpontot.
- 3.** Nyomja meg a Bluetooth csatlakoztató gombot:



A billentyűzet 3 percig észlelhető.

- 4.** Válassza a „Type+ Keyboard Case” eszközt az iPad Eszközök menüjében.
- 5.** Ha iPad készüléke PIN kódot kér, akkor azt a tokba épített billentyűzet segítségével adja meg, ne pedig az iPad virtuális billentyűzetével.
A sikeres kapcsolódást követően az állapotjelző LED rövid időre kékre vált, majd kialszik.

A billentyűzettel ellátott védőtok használata

Két nézőpozíció


A billentyűzettel ellátott védőtok két nézőpozíciót biztosít, egyet a gépeléshez, egyet pedig a böngészéshez.

Gépeléshez állítsa a billentyűzettel ellátott védőtokot gépelési pozícióba, és rögzítse azt a beépített mágnessel.



A billentyűzet automatikusan bekapcsol, amikor a billentyűzettel ellátott védőtokot gépelési pozícióba állítja.


Böngészéshez állítsa a tartót böngészési pozícióba:




A billentyűzet automatikusan kikapcsol, amikor a billentyűzettel ellátott védőtokot elveszi a gépelési pozícióból.

Az iPad leválasztása

Az iPad védőtokról történő leválasztásához hajtsa vissza az iPad-tartó egyik sarkát:




Az iPad ezt követően szabaddá válik:




Az iPad tárolása utazáskor

1. Helyezze az iPad készüléket a tartóba.
2. Zárja le a védőtöket.



Állapotjelző LED-ek

A védőtok állapotjelző LED-je tájékoztatja az akkumulátor töltöttségi szintjéről és a Bluetooth kapcsolat állapotáról.



Fény	Leírás
Villogó zöld	Az akkumulátor töltődik.
Zöld	Az akkumulátor teljesen fel van töltve (100%).
Piros	Az akkumulátor töltöttsége alacsony (kisebb, mint 10%). Töltse újra az akkumulátort.
Kék villogás	Gyors: A billentyűzet észlelési módban van és készen áll a párosításra. Lassú: A billentyűzet ismételten csatlakozni próbál az iPad készülékhez.
Folyamatos kék fény	A Bluetooth-párosítás vagy az ismételt csatlakozás sikeres.

Gyorsbillentyűk

**Home = iPad kezdőképernyő****Váltás az alkalmazások között****Siri**

Használatával többek között üzeneteket küldhet, hívásokat indíthat és találkozókat ütemezhet

**Keresés**

Elindítja az iPad keresési funkcióját

**Nyelv váltása**

Átváltja a billentyűzet nyelvét

**Virtuális billentyűzet**

Megjeleníti/elrejtí a virtuális billentyűzetet

**Képernyőkép****Előző szám****Lejátszás/szünet****Következő szám****Némítás****Hangerő le****Hangerő fel****Képernyő zárolása**

Zárolja vagy feloldja az iPad képernyőjét

Funkcióbillentyűk

**Fn + X = Kivágás****Fn + C = Másolás****Fn + V = Beillesztés****Fn + Balra nyíl = Kijelölés balra**

Szavanként haladva kijelöli a balra lévő szöveget


**Fn + Jobbra nyíl = Kijelölés jobbra**

Szavanként haladva kijelöli a jobbra lévő szöveget.

Megjegyzés: A funkcióbillentyűk használatához nyomja le hosszan az **fn** billentyűt, majd nyomja le a fenti billentyűk egyikét.

A billentyűzet akkumulátorának feltöltése

Ha az állapotjelző LED piros színnel villog, töltse fel a billentyűzettel ellátott védőtok akkumulátorát.



1. Csatlakoztassa a mikro-USB-kábel egyik végét a töltőportba, a másikat pedig a számítógép egyik USB-portjához. Ezenkívül használhat olyan USB-töltőt is, amelynek névleges kimeneti teljesítménye nem haladja meg az 5 V – 500 mA értékeket. Töltés közben az állapotjelző LED zölden villog.
2. Az akkumulátort addig töltse, amíg az állapotjelző LED folyamatos zöld fénnel nem világít.


Az akkumulátorral kapcsolatos információk

- A teljesen feltöltött akkumulátor a billentyűzet napi átlag két órás használata mellett három hónapra elegendő tápellátást biztosít.

- Ha az állapotjelző LED a billentyűzet bekapcsolását követően rövid ideig pirosra vált, töltse fel az akkumulátort.
- Ha nem használja a billentyűzetet, kapcsolja ki, mert ezzel energiát takaríthat meg.
- Ha sokáig nem használja a billentyűzetet gépelési módban, az automatikusan alvó üzemmódba kerül. A felébresztéshez nyomjon le egy billentyűt.
- Egy percnyi töltés hozzávetőlegesen 2 óra használatot tesz lehetővé, a teljes feltöltéshez kb. 1,5 óra szükséges.*

* A tényleges töltési idő és akkumulátor-üzemidő a használat módjától, a beállításoktól és a környezeti feltételektől függően változik.

Az akkumulátor ártalmatlanítása a termék elhasználódásakor



1. Egy csavarhúzóval vegye le a billentyűzet felső borítását.
2. Válassza le az akkumulátort a panelről, majd távolítsa el az akkumulátort.
3. A helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket és az akkumulátort.

A Terméktámogatás felkeresése

Itt a termékre vonatkozó további online információk és támogatás érhető el. Keresse fel a Terméktámogatás webhelyet, ahol még többet tudhat meg a Bluetooth billentyűzetről.

Az internetes cikkekben tallózza az üzembe helyezésre vonatkozó súgót, használati tanácsokat és további funkciók információit találja. Ha a Bluetooth billentyűzethez opcionális szoftver is tartozik, ismerje meg annak előnyeit, valamint hogy hogyan segíthet Önnek a termék testreszabásában.

Közösségi fórumainkon kapcsolatba léphet más felhasználókkal, és tanácsokat kérhet, kérdéseket tehet fel, illetve megoszthatja velük megoldásait.

A Terméktámogatásnál az alábbiak széles választékát találja:

- Oktatóanyagok
- Hibaelhárítás
- Támogatási közösség
- Online dokumentáció
- Garanciaadatok
- Tartalékalkatrészek (amennyiben rendelkezésre állnak)

Látogassa meg a következő webhelyet:
www.logitech.com/support/type-air

Hibaelhárítás

A billentyűzet nem működik


- Nyomjon meg egy billentyűt a billentyűzet alvó üzemmódból történő felébresztéséhez.
- Kapcsolja ki, majd be a billentyűzetet.
- Töltse fel a beépített akkumulátort. További információkért lásd „Az akkumulátor feltöltése” c. fejezetet.
- Hozza létre újra a Bluetooth kapcsolatot a billentyűzet és az iPad között.
- Az iPad-beállításainál ellenőrizze, hogy a Bluetooth be van kapcsolva.
- Válassza a „Type+ Keyboard Case” eszközt az iPad Eszközök menüjében. Ha a Bluetooth kapcsolat létrejött, az állapotjelző LED folyamatosan kék fényrel világít.

Mi a véleménye?

Köszönjük, hogy termékünket választotta.
Ossza meg velünk véleményét.

www.logitech.com/ithink


Popis produktu




Nastavení zařízení keyboard folio

Začínáme

1. Otevřete zařízení folio, ujistěte se, že okraj vašeho iPadu je zarovnan s držákem, a zatlačte jej směrem dolů:



2. Přesuňte zařízení keyboard folio do pozice pro psaní:




Klávesnice se automaticky zapne.

Navázání spojení s iPadem

Zařízení keyboard folio se spojí s iPadem prostřednictvím připojení Bluetooth. Při prvním použití musíte zařízení keyboard folio spárovat s iPadem.

Indikátor stavu blikne modře na znamení, že klávesnice je zjistitelná a připravená na spárování s iPadem.



Při prvním zapnutí bude klávesnice zjistitelná po dobu 15 minut.

Pokud se indikátor stavu rozsvítí červeně, nabijte baterii. Další informace naleznete v části „Nabíjení baterie“.


Spárování zařízení keyboard folio s vaším iPadem:

1. Na iPadu:
 - Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth vašeho iPadu zapnutá. Vyberte Nastavení > Bluetooth > Zapnout.
 - Z nabídky Zařízení vyberte „Type+ Keyboard Case“.
2. Pokud iPad požaduje kód PIN, zadejte jej pomocí zařízení keyboard folio (ne pomocí iPadu).

Po úspěšném propojení se indikátor stavu krátce rozsvítí modře, a poté zhasne.

Připojení k jinému iPadu

1. Přesuňte zařízení keyboard folio do pozice pro psaní.
2. Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth vašeho iPadu zapnutá. Vyberte Nastavení > Bluetooth > Zapnuto.
3. Stiskněte tlačítko pro připojení Bluetooth:



Klávesnice bude zjistitelná po dobu 3 minut.

4. V nabídce Zařízení vašeho iPadu vyberte „Type+ Keyboard Case“.
5. Pokud iPad požaduje kód PIN, zadejte jej pomocí zařízení keyboard folio (ne pomocí iPadu).

Po úspěšném propojení se indikátor stavu krátce rozsvítí modře, a poté zhasne.

Používání zařízení keyboard folio

Dvě sledovací pozice


Zařízení keyboard folio disponuje dvěma sledovacími pozicemi – pozicí pro psaní a pozicí pro surfování.

Chcete-li psát, přesuňte zařízení keyboard folio do psací pozice tak, že jej zajistíte zarovnáním s integrovaným magnetem:



Jakmile zařízení keyboard folio přesunete do pozice pro psaní, klávesnice se automaticky zapne.


Chcete-li surfovat, umístěte zařízení keyboard folio do pozice pro surfování:




Jakmile zařízení keyboard folio přesunete mimo pozici pro psaní, klávesnice se automaticky vypne.

Odpojení iPadu

Chcete-li vyjmout váš iPad ze zařízení folio, vyhněte jeden z rohů držáku:




Váš iPad se tak uvolní:




Uložení zařízení iPad při cestování

1. Vložte iPad do držáku.
2. Zavřete zařízení keyboard folio:










Indikátory stavu




Indikátor stavu vašeho zařízení keyboard folio poskytuje informace o stavu baterie a připojení Bluetooth:



Indikátor	Popis
Bliká zeleně	Baterie se nabíjí.
Svítí zeleně	Baterie je plně nabitá (100%).
Svítí červeně	Baterie je téměř vybitá (méně než 10%). Dobijte baterii.
Bliká modře	Rychle: Klávesnice je v režimu vyhledávání, připravena ke spárování. Pomalů: Klávesnice se pokouší znovu připojit k iPadu.
Svítí modře	Spárování přes Bluetooth nebo opakované připojení proběhlo úspěšně.

Klávesové zkratky

-  **Home =**
Domovská obrazovka iPadu
-  **Přepínání aplikací**
-  **Siri**
Umožňuje používat váš hlas pro odesílání zpráv, plánování schůzek, vytáčení hovorů a mnoho dalšího
-  **Hledat**
Spustí funkci hledání zařízení iPad
-  **Přepnout jazyk**
Přepne jazyk klávesnice
-  **Virtuální klávesnice**
Zobrazí/skryje virtuální klávesnici
-  **Snímek obrazovky**

-  **Předchozí stopa**
-  **Přehrát/Pozastavit**
-  **Další stopa**
-  **Ztlumit**
-  **Snížit hlasitost**
-  **Zvýšit hlasitost**
-  **Zamknout obrazovku**
Zamkne nebo odemkne obrazovku iPadu

Funkční klávesy

-  **Fn + X = Vyjmout**
-  **Fn + C = Kopírovat**
-  **Fn + V = Vložit**
-  **Fn + Kurzor vlevo = Vybrat vlevo**
Vybere text směrem vlevo, slovo po slově
-  **Fn + Kurzor vpravo = Vybrat vpravo**
Vybere text směrem vpravo, slovo po slově

Poznámka: Chcete-li aktivovat funkční klávesu, stiskněte a podržte klávesu **fn**, a poté stiskněte některou z kláves uvedených výše.

Nabíjení baterie


Pokud se indikátor stavu rozsvítí červeně, je třeba dobít baterii zařízení keyboard folio.

1. Jeden konec kabelu micro-USB zapojte do nabíjecího portu a druhý konec do portu USB v počítači. Můžete také použít nabíječku USB s výstupním výkonem, který nepřevyšuje hodnoty 5 V – 500 mA. Po dobu nabíjení bliká indikátor stavu zeleně.
2. Po dokončení nabíjení se indikátor stavu rozsvítí zeleně.

Informace týkající se baterii


- Plně nabitá baterie poskytuje energii po dobu cca tří měsíců, používáte-li klávesnici asi dvě hodiny denně.
- Pokud se po zapnutí klávesnice indikátor stavu krátce rozsvítí červeně, dobijte baterii.

* Skutečná doba nabíjení a životnost baterie se bude lišit v závislosti na způsobu použití, nastavení a vlastnostech prostředí.



- Pokud klávesnici nepoužíváte, za účelem úspory energie ji vypněte.
- Pokud v pozici pro psaní přestanete klávesnici chvíli používat, automaticky se přepne do režimu spánku. Stiskem libovolného tlačítka režim spánku přerušíte.
- Jedna minuta nabíjení umožní až 2 hodiny používání; pro úplné nabití je zapotřebí cca 1,5 hodiny dobíjení.*

Likvidace baterie na konci životnosti produktu



1. Sejměte vrchní kryt klávesnice pomocí šroubováku.
2. Odpojte baterii od obvodové desky a vyjměte ji.
3. Produkt a baterii zlikvidujte v souladu s místními předpisy

Navštivte stránku podpory produktu

Naleznete zde více informací a podporu online pro váš produkt. Udělejte si chvíli a navštivte stránku podpory produktu, kde se dozvíte další informace o vaší nové klávesnici Bluetooth.

Pročtete si články online, ve kterých naleznete nápovědu k nastavení, tipy k používání nebo informace o dalších funkcích. Pokud je pro vaši klávesnici Bluetooth k dispozici volitelný software, naleznete zde informace o jeho výhodách a jak vám může pomoci přizpůsobit váš produkt.

Spojte se s ostatními uživateli na našich komunitních fórech, od kterých můžete získat rady, klást jim otázky a sdílet řešení problémů.

Na stránce podpory produktu je k dispozici široký výběr obsahu, mimo jiné:

- Výukové programy
- Odstraňování potíží
- Komunitní podpora
- Dokumentace online
- Informace o záruce
- Náhradní díly (jsou-li dostupné)

Přejděte na:

www.logitech.com/support/type-air

Odstraňování potíží

Klávesnice nefunguje


- Stiskem libovolného tlačítka přerušte režim spánku klávesnice.
- Klávesnici vypněte, a poté znovu zapněte.
- Nabijte vnitřní baterii. Další informace naleznete v části „Nabíjení baterie“.
- Obnovte propojení Bluetooth mezi klávesnicí a iPadem.
- Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth zapnutá v nastavení zařízení iPad (Nastavení > Bluetooth > Zapnuto).
- V nabídce Zařízení iPadu vyberte „Type+ Keyboard Case“. Po navázání připojení Bluetooth se indikátor stavu rozsvítí modře.

Jaký je váš názor?



Děkujeme, že jste zakoupili náš produkt. Udělejte si chvíli čas a řekněte nám svůj názor na něj.

www.logitech.com/ithink

Poznaj urządzenie




1. Uchwyt tabletu iPad
2. Ochronny pokrowiec
3. Klawisze dostępu
4. Klawiatura
5. Wskaźnik stanu połączenia Bluetooth i akumulatora
6. Przycisk nawiązywania połączenia Bluetooth
7. Port ładowania micro-USB
8. Kabel do ładowania micro-USB
9. Dokumentacja




Instalacja etui z klawiaturą

Rozpoczynanie użytkowania

1. Otwórz etui, upewnij się, że krawędź iPada jest wyrównana z uchwytem iPada, a następnie wciśnij tablet:



2. Ustaw etui Keyboard Folio w pozycji do pisania:




Klawiatura włącza się automatycznie.

Nawiązywanie połączenia z iPadem

Etui Keyboard Folio łączy się z iPadem przez połączenie Bluetooth. Przy pierwszym użyciu etui Keyboard Folio należy wykonać parowanie z iPadem.

Wskaźnik stanu zacznie migać na niebiesko, wskazując możliwość wykrycia klawiatury i gotowość do sparowania z tabletem iPad.



Przy pierwszym włączeniu klawiatura umożliwia wykrywanie przez 15 minut.

Jeśli wskaźnik stanu zmieni kolor na czerwony, naładuj akumulator. Więcej informacji zawiera sekcja „Ładowanie akumulatora klawiatury”.


Aby sparować etui Keyboard Folio z iPadem:

1. Na tablecie iPad:
 - Upewnij się, że funkcja Bluetooth iPada jest włączona. Wybierz kolejno polecenia Ustawienia > Bluetooth > Wł.
 - W menu Urządzenia wybierz pozycję „Type+ Keyboard Case”.
2. Gdy zostanie wyświetlony monit o wpisanie kodu PIN, wpisz kod na klawiaturze etui Folio Keyboard, a nie na tablecie iPad.

Po pomyślnym nawiązaniu połączenia wskaźnik stanu zaświeci krótko na niebiesko, a następnie zgaśnie.

Podłączanie innego iPada

1. Ustaw etui Keyboard Folio w pozycji do pisania.
2. Upewnij się, że funkcja Bluetooth iPada jest włączona. Wybierz kolejno polecenia Ustawienia > Bluetooth > Wł.
3. Naciśnij przycisk Bluetooth Connect (Połącz przez Bluetooth):



Klawiaturę można wykryć w ciągu 3 minut.

4. Na tablecie iPad w menu Urządzenia wybierz pozycję „Type+ Keyboard Case”.
5. Gdy zostanie wyświetlony monit o wpisanie kodu PIN, wpisz kod na klawiaturze etui Folio Keyboard, a nie na tablecie iPad.

Po pomyślnym nawiązaniu połączenia wskaźnik stanu zaświeci krótko na niebiesko, a następnie zgaśnie.

Korzystanie z etui z klawiaturą

Dwie pozycje wyświetlania


Etui z klawiaturą zapewnia dwie pozycje wyświetlania — jedna z nich służy do pisania, a druga do przeglądania.

Aby pisać, przesun etui Keyboard Folio do pozycji do pisania, wyrównując je z wbudowanym magnesem w celu zabezpieczenia.



Klawiatura włącza się automatycznie po przesunięciu etui Keyboard Folio do pozycji do pisania.


Aby przeglądać, umieść etui Keyboard Folio w pozycji do przeglądania:




Klawiatura wyłącza się automatycznie po przesunięciu etui Keyboard Folio z pozycji do pisania.

Odłączanie iPada

Aby odłączyć iPada od etui, odegnij do tyłu jeden z narożników uchwyty tabletu iPad:




iPad zostanie zwolniony:




Przechowywanie iPada w podróży

1. Włóż iPada do uchwyty tabletu iPad.
2. Zamknij etui Keyboard Folio:

















Wskaźniki stanu

Wskaźnik stanu etui Keyboard Folio zapewnia informacje o poziomie naładowania akumulatora i połączeniu Bluetooth:



Wskaźnik	Opis
Miga na zielono	Trwa ładowanie akumulatora.
Zielony	Akumulator jest w pełni naładowany (100%).
Czerwony	Niski poziom naładowania akumulatora (poniżej 10%). Naładuj akumulator.
Niebieskie światło pulsujące	Szybko: Klawiatura jest w trybie wykrywania i jest gotowa do parowania. Wolno: Klawiatura próbuje ponownie nawiązać połączenie z tabletem iPad.
Niebieskie światło ciągłe	Parowanie lub ponowne nawiązanie połączenia Bluetooth powiodło się.

Klawisze dostępu

-  **Home = ekran główny iPada**
-  **Przełączanie aplikacji**
-  **Siri**
Pozwala na głosowe wysyłanie wiadomości, dzwonienie, planowanie spotkań i wykonywanie innych czynności
-  **Wyszukiwanie**
Uruchamia funkcję wyszukiwania iPada
-  **Przełączenie języka**
Przełącza język klawiatury
-  **Klawiatura wirtualna**
Wyświetla lub ukrywa klawiaturę wirtualną
-  **Zrzut ekranu**
-  **Poprzedni utwór**
-  **Odtwórz/Wstrzymaj**
-  **Następny utwór**
-  **Wyciszenie**
-  **Zmniejszenie głośności**
-  **Zwiększenie głośności**
-  **Zablokowanie ekranu**
Blokuje lub odblokowuje ekran tabletu iPad


Klawisze funkcyjne

-  **Fn + X = Wycięcie**
-  **Fn + C = Skopiowanie**
-  **Fn + V = Wklejenie**
-  **Fn + kursor w lewo = Zaznaczenie po lewej**
Zaznacza tekst po lewej stronie, słowo po słowie
-  **Fn + kursor w prawo = Zaznaczenie po prawej**
Zaznacza tekst po prawej stronie, słowo po słowie

Uwaga: Aby wybrać klawisz funkcyjny, naciśnij i przytrzymaj klawisz **fn**, a następnie naciśnij jeden z przedstawionych powyżej klawiszy.

Ładowanie akumulatora klawiatury

Jeśli wskaźnik stanu świeci na czerwono, akumulator etui z klawiaturą wymaga naładowania.




1. Podłącz jeden koniec kabla micro-USB do portu ładowania, a drugi koniec podłącz do portu USB komputera. Możesz także użyć ładowarki USB pod warunkiem, że jej moc wyjściowa nie przekracza 5 V i 500 mA. Wskaźnik stanu miga na zielono podczas ładowania akumulatora.
2. Ładuj akumulator tak długo, aż wskaźnik stanu zmieni kolor na zielony.

Informacja o akumulatorze

- Całkowicie naładowany akumulator umożliwia pracę klawiatury przez trzy miesiące po dwie godziny dziennie.
- Gdy po włączeniu klawiatury kontrolka stanu będzie przez krótko świecić na czerwono, naładuj akumulator.
- Wyłącz nieużywaną klawiaturę. Dzięki temu energia akumulatora nie będzie tracona.
- Klawiatura automatycznie przełącza się w tryb uśpienia, jeśli nie była używana przez pewien czas w pozycji do pisania. Naciśnij dowolny klawisz, aby przerwać stan uśpienia.
- Jedna minuta ładowania umożliwi około 2 godzin pracy; około 1,5 godziny ładowania zapewnia pełne naładowanie.*

* Rzeczywisty czas ładowania i żywotność akumulatora zależą od sposobu używania, ustawień i warunków otoczenia.

Utylizacja akumulatora po zakończeniu używania produktu



1. Oderwij pokrywę klawiatury przy użyciu śrubokrętu.
2. Odłącz akumulator od płyty i wyjmij go.
3. Usun zużyty produkt i jego akumulator, postępując zgodnie z lokalnymi przepisami

Przejdź do strony pomocy technicznej produktu

Znajduje się na niej więcej informacji o produkcie oraz materiałów pomocy technicznej. Poświęć chwilę na lepsze poznanie nowej klawiatury Bluetooth dzięki informacjom dostępnym w tej witrynie.

Zapoznaj się z internetowymi artykułami o pomocy w konfiguracji, wskazówkach dotyczących obsługi oraz dodatkowych funkcjach. Jeśli dla klawiatury Bluetooth dostępne jest opcjonalne oprogramowanie, poznaj zapewniane przez nie korzyści i dowiedz się, w jaki sposób może pomóc w dostosowaniu produktu.

Skontaktuj się z innymi użytkownikami na naszych forach i poproś o poradę, zadaj dowolne pytanie lub podziel się rozwiązaniem.

Strona pomocy technicznej produktu oferuje różnorodną zawartość:

- Przewodniki
- Rozwiązywanie problemów
- Społeczność pomocy technicznej
- Dokumentacja online
- Informacje o gwarancji
- Części zapasowe (gdy są dostępne)

Odwiedź stronę:

www.logitech.com/support/type-air

Rozwiązywanie problemów

Klawiatura nie działa



- Naciśnij dowolny klawisz, aby przerwać stan uśpienia klawiatury.
- Wyłącz i ponownie włącz klawiaturę.
- Naładuj ponownie akumulator. Więcej informacji zawiera sekcja „Ładowanie akumulatora klawiatury”.
- Ponownie nawiąż połączenie Bluetooth między klawiaturą i tabletem iPad.
- Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona w ustawieniach iPada (Ustawienia > Bluetooth > Wł.).
- Na tablecie iPad w menu Urządzenia wybierz pozycję „Type+ Keyboard Case”. Po nawiązaniu łączności wskaźnik stanu połączenia Bluetooth będzie świecić na niebiesko.

Co o tym myślisz?


Dziękujemy za zakup naszego produktu. Poświęć chwilę, aby podzielić się z nami swoją opinią.

www.logitech.com/ithink

Popis produktu




1. Držiak zariadenia iPad
2. Ochranné zariadenie folio
3. Klávesové skratky
4. Klávesnica
5. Indikátor Bluetooth a stavu batérie
6. Tlačidlo pripojenia Bluetooth
7. Nabíjaci port micro-USB
8. Nabíjaci kábel micro-USB
9. Dokumentácia k výrobku




Nastavenie zariadenia Keyboard Folio

Začíname

1. Otvorte zariadenie folio, uistite sa, že okraj vášho iPadu je zarovnaný s držiakom, a zatlačte ho smerom dole:



2. Presuňte zariadenie keyboard folio do pozície na písanie:




Klávesnica sa automaticky zapne.

Nadviazanie spojenia s iPadom

Zariadenie keyboard folio sa spojí s iPadom prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Pri prvom použití musíte zariadenie Keyboard Folio spárovať s iPadom.

Indikátor stavu blikne na modro na znamenie, že klávesnica je zistiteľná a pripravená na spárovanie s iPadom.



Pri prvom zapnutí bude klávesnica zistiteľná počas 15 minút.

Ak sa indikátor stavu rozsvieti na červeno, nabite batériu. Ďalšie informácie nájdete v časti „Nabíjanie batérie“.

Spárovanie zariadenia keyboard folio s iPadom:

1. Na iPade:


- Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth vášho iPadu zapnutá. Vyberte Nastavenia > Bluetooth > Zapnuté.
- Z ponuky Zariadenia vyberte „Type+ Keyboard Case“.

2. Ak iPad požaduje kód PIN, zadajte ho pomocou klávesnice folio (a nie pomocou iPadu).

Po úspešnom prepojení sa indikátor stavu krátko rozsvieti na modro, a potom zhasne.

Pripojenie k inému iPadu

1. Presuňte zariadenie keyboard folio do pozície na písanie.
2. Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth vášho iPadu zapnutá. Vyberte Nastavenia > Bluetooth > Zapnuté.
3. Stlačte tlačidlo na pripojenie Bluetooth:



Klávesnica bude zistiteľná počas 3 minút.

4. V ponuke Zariadenia vášho iPadu vyberte „Type+ Keyboard Case“.
5. Ak iPad požaduje kód PIN, zadajte ho pomocou klávesnice folio (a nie pomocou iPadu).

Po úspešnom prepojení sa indikátor stavu krátko rozsvieti na modro, a potom zhasne.

Používanie zariadenia Keyboard Folio

Polohovanie do dvoch pozícií


Zariadenie keyboard folio disponuje dvoma pozíciami – pozíciou na písanie a pozíciou na surfovanie.

Ak chcete písať, presuňte zariadenie keyboard folio do pozície na písanie tak, že ho zaistíte zarovnaním s integrovaným magnetom:



Hneď ako zariadenie keyboard folio presuniete do pozície na písanie, klávesnica sa automaticky zapne.


Ak chcete surfovať, umiestnite zariadenie keyboard folio do pozície na surfovanie:




Hneď ako zariadenie keyboard folio presuniete mimo pozíciu na písanie, klávesnica sa automaticky vypne.

Odpojenie iPadu

Ak chcete vybrať váš iPad zo zariadenia folio, vyhnite jeden z rohov držiaka:




Váš iPad tak uvoľníte:




Uloženie zariadenia iPad pri cestovaní

1. Vložte iPad do držiaka.
2. Zavrite zariadenie Keyboard Folio:




Indikátory stavu









Indikátor stavu vášho zariadenia keyboard folio poskytuje informácie o stave batérie a pripojení Bluetooth:



Indikátor	Popis
Bliká nazeleno	Batéria sa nabíja.
Svieti zeleno	Batéria je úplne nabitá (100%).
Svieti červeno	Batéria je takmer vybitá (menej než 10%). Dobite batériu.
Bliká namodro	Rýchlo: Klávesnica je v režime vyhľadávania, pripravená na spárovanie. Pomaly: Klávesnica sa pokúša znovu pripojiť k iPadu.
Svieti namodro	Spárovanie cez Bluetooth alebo opakované pripojenie prebehlo úspešne.

Klávesové skratky

-  **Home = Domovská obrazovka iPadu**
-  **Prepínanie aplikácií**
-  **Siri**
Umožňuje používať váš hlas na odosielanie správ, plánovanie schôdzok, vytáčanie hovorov a iné
-  **Hľadať**
Spustí funkciu hľadania zariadenia iPad
-  **Prepnúť jazyk**
Prepne jazyk klávesnice
-  **Virtuálna klávesnica**
Zobrazí/skryje virtuálnu klávesnicu

-  **Snímka obrazovky**
-  **Predchádzajúca stopa**
-  **Prehrávanie/pozastavenie**
-  **Ďalšia stopa**
-  **Stlmenie**
-  **Zníženie hlasitosti**
-  **Zvýšenie hlasitosti**
-  **Zamknúť obrazovku**
Zamkne alebo odomkne obrazovku iPadu

Funkčné klávesy

-  **Fn + X = Vystrihnúť**
-  **Fn + C = Kopírovať**
-  **Fn + V = Prilepiť**
-  **Fn + Kurzor vľavo = Vybrať vľavo**
Vyberie text smerom vľavo, slovo za slovom
-  **Fn + Kurzor vpravo = Vybrať vpravo**
Vyberie text smerom vpravo, slovo za slovom

Poznámka: Ak chcete aktivovať funkčný kláves, stlačte a podržte kláves **fn**, a potom stlačte niektorý z klávesov uvedených vyššie.

Nabíjanie batérie


Ak sa indikátor stavu rozsvieti na červeno, je potrebné dobiť batériu zariadenia keyboard folio.

1. Jeden koniec kábla micro-USB zapojte do nabíjacieho portu a druhý koniec do portu USB v počítači. Môžete tiež použiť nabíjačku USB s výstupným výkonom, ktorý neprevyšuje hodnoty 5 V – 500 mA. Počas nabíjania bliká indikátor stavu na zeleno.
2. Dobíte batériu – indikátor stavu sa rozsvieti na zeleno.

Informácie týkajúce sa batérií


- Plne nabitá batéria poskytuje energiu na cca tri mesiace, ak používate klávesnicu asi dve hodiny denne.
- Ak sa po zapnutí klávesnice indikátor stavu krátko rozsvieti na červeno, dobíte batériu.

* Skutočný čas nabíjania a životnosť batérie sa líši v závislosti na spôsobe používania, nastavení a okolitých podmienkach.



- Ak klávesnicu nepoužívate, vypnite ju, aby ste šetrili energiu batérie.
- Ak v pozícii na písanie prestanete klávesnicu chvíľu používať, automaticky sa prepne do režimu spánku. Stlačením ľubovoľného tlačidla režim spánku prerušíte.
- Jedna minúta nabíjania umožní až 2 hodiny používania; na úplné nabitie potrebujete cca 1,5 hodiny dobíjania.*

Likvidácia batérie na konci životnosti produktu



1. Zložte vrchný kryt klávesnice pomocou skrutkovača.
2. Odpojte batériu od obvodovej dosky a vyberte ju.
3. Produkt a batériu zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Navštívte stránku podpory produktu

Nájdete tu viac informácií a podporu on-line pre váš produkt. Nájdite si chvíľu a navštívte stránku podpory produktu, kde získate ďalšie informácie o vašej novej klávesnici Bluetooth.

Prečítajte si články online, v ktorých nájdete pomoc ku nastaveniam, tipy na používanie alebo informácie o ďalších funkciách. Ak je pre vašu klávesnicu Bluetooth k dispozícii voliteľný softvér, nájdete tu informácie o jeho výhodách a ako vám môže pomôcť prispôsobiť váš produkt.

Spojte sa s ostatnými používateľmi na našich komunitných fórach, od ktorých môžete získať rady, kľásť im otázky a zdieľať riešenia problémov.

Na stránke podpory produktu je k dispozícii široký výber informácií, napríklad:

- Výukové programy
- Riešenie problémov
- Komunitná podpora
- Dokumentácia online
- Informácie o záruke
- Náhradné diely (ak sú dostupné)

Prejdite na:

www.logitech.com/support/type-air

Riešenie problémov

Klávesnica nefunguje



- Stlačením ľubovoľného tlačidla prerušíte režim spánku klávesnice.
- Klávesnicu vypnite, a potom znovu zapnite.
- Nabite vnútornú batériu. Ďalšie informácie nájdete v časti „Nabíjanie batérie“.
- Obnovte prepojenie Bluetooth medzi klávesnicou a iPadom.
- Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth zapnutá v nastavení zariadenia iPad (Nastavenie > Bluetooth > Zapnuté).
- V ponuke Zariadenia iPadu vyberte „Type+ Keyboard Case“. Po nadviazaní pripojenia Bluetooth sa indikátor stavu rozsvieti na modro.

Aký je váš názor?


Ďakujeme vám za kúpu nášho produktu.
Nájdite si chvíľu a povedzte nám svoj názor.

www.logitech.com/ithink

Ürününüzü tanıyın




1. iPad tutucusu
2. Koruyucu folyo
3. Hızlı erişim tuşları
4. Klavye
5. Bluetooth ve pil durumu ışığı
6. Bluetooth bağlantı düğmesi
7. Mikro USB şarj bağlantı noktası
8. Mikro USB şarj kablosu
9. Ürün belgeleri




Yaprak klavyeyi kurma

Başlarken

1. Yaprak klavyeyi açın, iPad'inizin kenarının iPad tutucusu ile aynı hizada olduğundan emin olarak aşağıya doğru itin:



2. Yaprak klavyeyi yazma pozisyonuna getirin:




Klavye otomatik olarak açılır.

iPad'inizle bağlantı kurma

Yaprak klavye, iPad'inize Bluetooth bağlantısı üzerinden bağlanır.

Yaprak klavyeyi ilk kullandığınızda iPad'inizle eşleştirmeniz gerekir.

Klavyenin bulunabilir ve iPad'inizle eşleştirilmeye hazır olduğunu göstermek için durum ışığı mavi renkte yanıp söner.



Klavye ilk kez açıldığında 15 dakika boyunca bulunabilir durumda kalır.


Durum ışığı kırmızıya dönerse pili şarj edin.
Daha fazla bilgi için “Klavye pilini şarj etme” bölümüne bakın.

Yaprak klavyenizi iPad’inizle eşleştirmek için:

1. iPad’inizde:
 - iPad’inizde Bluetooth özelliğinin açık olduğundan emin olun.
Ayarlar > Bluetooth > Açık’ı seçin.
 - Aygıtlar menüsünden “Type+ Keyboard Case”i seçin.
2. iPad’iniz PIN isterse yaprak klavyeyi kullanarak girin (iPad’inizden girmeyin).
Bağlantı başarıyla sağlandığında, durum ışığı kısa bir süre mavi renkte yanar ve sonra söner.

Başka bir iPad’e bağlanma

1. Yaprak klavyeyi yazma pozisyonuna getirin.
2. iPad’inizde Bluetooth özelliğinin açık olduğundan emin olun.
Ayarlar > Bluetooth > Açık’ı seçin.
3. Bluetooth’a Bağlan düğmesine basın:



Klavye, 3 dakika süreyle bulunabilir durumdadır.

4. iPad’in Aygıtlar menüsünden “Type+ Keyboard Case”i seçin.
5. iPad’iniz PIN isterse yaprak klavyeyi kullanarak girin (iPad’inizden girmeyin.)
Bağlantı başarıyla sağlandığında, durum ışığı kısa bir süre mavi renkte yanar ve sonra söner.

Yaprak klavyeyi kullanma **İki görüntüleme pozisyonu**

Yaprak klavye, yazmak ve internette gezmek için iki ayrı görüntüleme pozisyonu sağlar.

Yazmak için, yerleşik mıknatıs ile sabitleme amacıyla hizalayıp yaprak klavyeyi yazma pozisyonuna getirin.



Yaprak klavyeyi yazma pozisyonuna getirdiğinizde, klavye otomatik olarak açılır.


İnternet'te gezmek için yaprak klavyeyi tarayıcı pozisyonuna getirin:



Yaprak klavyeyi yazma pozisyonundan çıkardığınızda, klavye otomatik olarak kapanır.

iPad'inizi çıkarma

iPad'inizi dosyadan çıkarmak için iPad tutucuyu köşelerinden birini geri doğru bükün:




iPad'iniz serbest kalır:




iPad'inizi seyahat amaçlı saklama

1. iPad'inizi iPad tutucuya takın.
2. Yaprak klavyeyi kapatın:



Durum ışığı göstergeleri

Yaprak klavyenizin durum ışığı pil gücü ve Bluetooth bağlantısı hakkında bilgiler sağlar:



Işık	Açıklama
Yanıp sönen yeşil	Pil şarj oluyor.
Yeşil	Pil tamamen şarj oldu (%100).
Kırmızı	Pil gücü az (%10'dan az). Pili şarj edin.
Yanıp sönen mavi	Hızlı: Klavye bulunabilir modda ve eşleştirmeye hazır. Yavaş: Klavye iPad'inize yeniden bağlanmaya çalışıyor.
Mavi	Bluetooth eşleştirme veya yeniden bağlanma başarılı.

Hızlı erişim tuşları

**Ana Ekran = iPad Ana ekranı****Uygulamalar arasında geçiş yapma****Siri**

Mesaj göndermek, arama yapmak, toplantı planlamak ve daha fazlası için sesinizi kullanın

**Arama**

iPad arama işlevi başlatılır

**Diller arasında geçiş yapma**

Klavye dilleri arasında geçiş yapar

**Sanal klavye**

Sanal klavyeyi gösterir/gizler

**Ekran görüntüsü****Önceki parça****Yürüt/Duraklat****Sonraki parça****Sessiz****Sesi azaltma****Sesi artırma****Ekranı kilitle**

iPad ekranını kilitler veya kilidini açar

İşlev tuşları

**Fn + X = Kes****Fn + C = Kopyala****Fn + V = Yapıştır****Fn + Sol imleç = Soldakini seç**

Soldaki metni kelime kelime seçer

**Fn + Sağ imleç = Sağdakini seç**

Sağdaki metni kelime kelime seçer

Not: Bir işlev tuşu seçmek için **fn** tuşunu basılı tutun ve yukarıda gösterilen tuşa basın.

Klavye pilini şarj etme


Durum ışığı kırmızıysa yaprak klavyenin şarj edilmesi gerekir.

1. Mikro USB kablonun bir ucunu şarj bağlantı noktasına, diğer ucunu bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına takın.

Alternatif olarak, güç çıkışı 5 V – 500 mA değerinden yüksek olmayan bir USB şarj cihazı da kullanabilirsiniz.

Pil şarj olurken durum ışığı yeşil renkte yanıp söner.

2. Pili durum ışığı yeşil olana kadar şarj edin.




Pil bilgileri

- Klavye günde yaklaşık iki saat kullanıldığında, tamamen şarj olmuş bir pil yaklaşık üç ay boyunca kullanılabilir.
- Klavye açıldıktan sonra durum ışığı kısa bir süreyle kırmızıya dönerse pili şarj edin.
- Kullanılmadığında pil gücünden tasarruf etmek için klavyeyi kapatın.
- Yazma pozisyonunda bir süre kullanılmazsa klavye otomatik olarak uyku moduna geçer. Uyandırmak için herhangi bir tuşa basın.
- Bir dakika şarj ederek 2 saatlik kullanım ömrü elde edebilirsiniz; yaklaşık 1,5 saatte tam olarak şarj edilebilir.*

* Şarj süresi ve pil ömrü kullanıma, ayarlara ve ortam koşullarına bağlı olarak değişir.

Ürün ömrü sona erdiğinde pillerin atılması



1. Klavyenin üst kapağını tornavidayla açın.
2. Pili devre kartından sökü� çıkarın.
3. Ürünü ve pilini yerel yasalara uygun şekilde atın

Ürün Desteđi'ni ziyaret edin

Ürününüz için daha fazla çevrimiçi bilgi ve destek bulabilirsiniz. Yeni Bluetooth klavyeniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ürün Desteđi'ni ziyaret edin.

Kurulum yardımı, kullanım ipuçları ve ek özellikler hakkında bilgi almak için çevrimiçi makalelere göz atın. Bluetooth klavyenizde isteđe bađlı yazılım bulunuyorsa, avantajları ve ürününüzü özelleştirmede size nasıl yardımcı olacağı konusunda bilgi edinin.

Danışmak, sorular sormak ve çözümleri paylaşmak için Topluluk Forumları'mızdaki diđer kullanıcılarla bađlantı kurun.

Ürün Desteđi'nde zengin içerik seçenekleri bulacaksınız:

- Öğreticiler
- Sorun giderme
- Destek topluluđu
- Çevrimiçi belgeler
- Garanti bilgileri
- Yedek parçalar (kullanılabilir olduđunda)

Şu adrese gidin:

www.logitech.com/support/type-air

Sorun giderme

Klavye çalışmıyor

- Klavyeyi uyku modundan çıkarmak için herhangi bir tuşa basın.
- Klavyeyi kapatıp açın.
- Dahili pili şarj edin. Daha fazla bilgi için “Klavye pilini şarj etme” bölümüne bakın.
- Klavye ile iPad'iniz arasındaki Bluetooth bağlantısını yeniden kurun.
- iPad'inizin ayarlarında Bluetooth'un açıldığından emin olun (Ayarlar > Bluetooth > Açık).
- iPad'inizin Aygıtlar menüsünden “Type+ Keyboard Case”i seçin. Bluetooth bağlantısı kurulduğunda durum ışığı mavi olur.


Ne düşünüyorsunuz?

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz.



Lütfen birkaç dakikanızı ayırarak düşüncelerinizi bizimle paylaşın.

www.logitech.com/ithink

تعرف على المنتج




1. حامل iPad
2. حافظه واقية
3. مفاتيح التشغيل السريعة
4. لوحة المفاتيح
5. مصباح حالة البطارية و Bluetooth®
6. زر توصيل Bluetooth
7. منفذ شحن Micro-USB
8. كبل شحن Micro-USB
9. وثائق المنتج



إنشاء اتصال بجهاز iPad

تتصل حافظه لوحه المفاتيح بجهاز iPad عبر اتصال Bluetooth®. عند استخدام حافظه لوحه المفاتيح لأول مره، يتعين اقران جهاز iPad بها. يومض مصباح الحاله باللون الازرق للإشارة إلى أن لوحه المفاتيح قابله للاكتشاف وأنها جاهزه للإقران بجهاز iPad.




تبقى لوحه المفاتيح قابله للاكتشاف لمدة 15 دقيقه عند تشغيلها لأول مره.


إعداد حافظه لوحه المفاتيح

بدء الاستخدام

1. افتح حافظه لوحه المفاتيح، ثم تأكد من محاذاة حافة جهاز iPad مع حامله واضغط لأسفل:




2. حرّك حافظه لوحه المفاتيح إلى وضع الكتابة:



لوحه المفاتيح تعمل تلقائياً.

الاتصال بجهاز iPad آخر

1. حرك حافظه لوحة المفاتيح الى وضع الكتابة.
2. تأكد من تشغيل خاصية Bluetooth الموجودة في جهاز iPad الخاص بك. حدد Settings (إعدادات) > Bluetooth (تشغيل).
3. اضغط على زر توصيل Bluetooth:




- تكون لوحة المفاتيح قابلة للاكتشاف لمدة 3 دقائق.
4. حدد "حافظه لوحة مفاتيح Type+" من قائمة الأجهزة في جهاز iPad الخاص بك.
 5. إذا طلب جهاز iPad إدخال رمز PIN، فادخله باستخدام لوحة مفاتيح الحافظه (لا يتم ذلك عن طريق جهاز iPad).
- بعد إنشاء الاتصال بنجاح، يضيء مصباح الحالة باللون الأزرق الثابت لفترة وجيزة، ثم يتوقف عن التشغيل.

إذا كان مصباح الحالة مضيئاً باللون الأحمر، فاشحن البطارية. لمزيد من المعلومات، راجع قسم «شحن بطارية لوحة المفاتيح».

إقران حافظه لوحة المفاتيح بجهاز iPad:

1. على جهاز iPad:
 - تأكد من تشغيل خاصية Bluetooth الموجودة في جهاز iPad الخاص بك. حدد Settings (إعدادات) > Bluetooth (تشغيل).
 - حدد «حافظه لوحة مفاتيح Type+» من قائمة الأجهزة.
 2. إذا طلب جهاز iPad إدخال رمز PIN، فادخله باستخدام لوحة مفاتيح الحافظه (لا يتم ذلك عن طريق جهاز iPad).
- بعد إنشاء الاتصال بنجاح، يضيء مصباح الحالة باللون الأزرق الثابت لفترة وجيزة، ثم يتوقف عن التشغيل.

للاستعراض، حرّك حافظة لوحة المفاتيح إلى وضع
الاستعراض:



يتم إيقاف تشغيل لوحة المفاتيح تلقائيًا عند قيامك بتحريك
حافظة لوحة المفاتيح إلى خارج وضع الكتابة.

استخدام حافظة لوحة المفاتيح
وضعا الروية

توفر حافظة لوحة المفاتيح وضعين للروية — وضع للكتابة
وآخر للاستعراض.


للكتابة، حرّك حافظة لوحة المفاتيح إلى وضع الكتابة عن
طريق محاذاتها بالمغناطيس المدمج لتأمينها.



تعمل لوحة المفاتيح تلقائيًا عند قيامك بتحريك حافظة لوحة
المفاتيح إلى وضع الكتابة.


تخزين جهاز iPad عند السفر

1. قم بتركيب جهاز iPad على حامل iPad.
2. أغلق حافظة لوحة المفاتيح:




افصل جهاز iPad

لفصل جهاز iPad من الحافظة، اثن مرة أخرى واحدًا من أطراف حامل iPad:




يتم حينها فصل جهاز iPad:



مؤشرات مصباح الحالة



يوفر ضوء حالةحافظة لوحة المفاتيح معلومات عن طاقة البطارية واتصال Bluetooth:






المصباح	الوصف
أخضر وامض	البطارية قيد الشحن.
أخضر	البطارية مشحونة تمامًا (100%).
أحمر	طاقة البطارية منخفضة (أقل من 10%). أعد شحن البطارية.
أزرق وامض	سريع: لوحة المفاتيح في وضع الاكتشاف وجاهزة للإقران. بطيء: تحاول لوحة المفاتيح إعادة الاتصال بجهاز iPad.
أزرق ثابت	نجاح إقران Bluetooth أو إعادة الاتصال.

مفاتيح التشغيل السريعة






- لقطة شاشة 
- المادة المسجلة السابقة 
- تشغيل/إيقاف مؤقت 
- المادة المسجلة التالية 
- كتم الصوت 
- خفض مستوى الصوت 
- رفع مستوى الصوت 
- قفل الشاشة 
- لقفل شاشة iPad أو إلغاء قفلها 

الشاشة الرئيسية = شاشة iPad الرئيسية تبديل التطبيقات Siri 


استخدم صوتك لإرسال الرسائل وإجراء المكالمات وجدولة الاجتماعات، وغير ذلك المزيد

البحث 
يبدأ وظيفة البحث في جهاز iPadتبديل اللغة 
لتبديل لغة لوحة المفاتيحلوحة المفاتيح الافتراضية 
لإخفاء/إظهار لوحة المفاتيح الافتراضية

مفاتيح التشغيل

Fn + V = لصق Fn + X = قص Fn + المؤشر الأيسر = تحديد لليسار 
يحدد النص الموجود على اليمين، كلمة بكلمةFn + المؤشر الأيمن = تحديد لليمين 
يحدد النص الموجود على اليسار، كلمة بكلمةFn + C = نسخ ملاحظة: لتحديد أحد مفاتيح الوظائف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح **fn**، ثم اضغط على المفتاح الموضح أعلاه.

شحن بطارية لوحة المفاتيح



في حالة إضاءة مصباح الحالة باللون الأحمر، يلزم شحن بطارية حافظة لوحة المفاتيح.

1. صل أحد طرفي كابل micro-USB بمنفذ الشحن والطرف الآخر بمنفذ USB الموجود على الكمبيوتر.

بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام شاحن USB يقوم بتوفير معدل إخراج طاقة لا يزيد عن 5 فولت – 500 ميلي أمبير.

يومض مصباح الحالة باللون الأخضر أثناء شحن البطارية.

2. اشحن البطارية حتى يضيء مصباح الحالة باللون الأخضر الثابت.

معلومات البطارية

- تدوم البطارية المشحونة بالكامل لمدة ثلاثة أشهر عند استخدام لوحة المفاتيح لمدة ساعتين تقريبًا بشكل يومي.
- اشحن البطارية في حالة إضاءة مصباح الحالة باللون الأحمر لفترة وجيزة بعد تشغيل لوحة المفاتيح.
- عند عدم الاستخدام، أوقف تشغيل لوحة المفاتيح حفاظًا على طاقة البطارية.
- تدخل لوحة المفاتيح وضع السكون تلقائيًا إذا لم يتم استخدامها لفترة وجيزة في وضع الكتابة. اضغط على أي مفتاح للخروج من وضع السكون.
- دقيقة واحدة من الشحن يمكنها أن توفر ساعتين من الاستخدام؛ وحوالي 1.5 ساعة من الشحن يمكنها أن توفر الطاقة الكاملة للجهاز.*

* يختلف عمر البطارية والشحن الحقيقي حسب الاستخدام والإعدادات والظروف البيئية.

التخلص من البطارية عند نهاية العمر الافتراضي للمنتج

تفضل بزيارة مركز دعم المنتجات

فهناك المزيد من المعلومات والدعم المتوفر عبر الإنترنت عن المنتج. ستأخذك في دقيقة واحدة من وقتك لزيارة مركز دعم المنتجات لتتعرف على المزيد حول لوحة المفاتيح الجديدة المجهزة بتقنية Bluetooth.


استعرض المقالات على الإنترنت للحصول على المساعدة أثناء الإعداد وكذلك تلميحات الاستخدام ومعلومات حول الميزات الإضافية. إذا كانت لوحة المفاتيح المجهزة بتقنية Bluetooth تحتوي على برامج اختيارية، فتعرف على ميزاتها والكيفية التي يمكنها بها مساعدتك على تخصيص المنتج.

تواصل مع مستخدمين آخرين في منتديات المجتمع للحصول على المشورة وطرح الأسئلة وكذلك مشاركة الحلول.

في مركز دعم المنتجات، ستجد مجموعة واسعة من المحتويات تتضمن:

- البرامج التعليمية
 - استكشاف الأخطاء وإصلاحها
 - مجتمع الدعم
 - الوثائق المتوفرة عبر الإنترنت
 - معلومات الضمان
 - قطع الغيار (عند توفرها)
- انتقل إلى:

www.logitech.com/support/type-air



1. انزع غطاء لوحة المفاتيح باستخدام مفك:
2. افصل البطارية من لوحة الدوائر الكهربائية ثم أزل البطارية.
3. تخلى من المنتج وبطاريته بما يتوافق مع القوانين المعمول بها محليًا

ما رأيك؟

شكراً لشرائك منتجنا.
نسألك في دقيقة واحدة من وقتك لتعبّر لنا
عن رأيك بالمنتج.

www.logitech.com/ithink

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لوحة المفاتيح لا تعمل

- اضغط على أي مفتاح لإخراج لوحة المفاتيح من وضع السكون.
- أوقف تشغيل لوحة المفاتيح، ثم قم بتشغيلها مرة أخرى.
- أعد شحن البطارية الداخلية. لمزيد من المعلومات، راجع قسم «شحن بطارية لوحة المفاتيح».
- أعد إنشاء اتصال Bluetooth بين لوحة المفاتيح وجهاز iPad.
- تأكد من تشغيل Bluetooth في إعدادات جهاز iPad (إعدادات > Bluetooth (تشغيل)).
- اختر «حافظة لوحة مفاتيح Type+» من قائمة الأجهزة في جهاز iPad. يضيء مصباح الحالة باللون الأزرق الثابت عند إنشاء اتصال Bluetooth.



www.logitech.com

www.logitech.com/support/type-air

© 2014 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Apple and iPad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. The *Bluetooth*® word mark is a registered trademark owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Logitech is under license. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

621-000401.003