

logitech®

更加聰明的控制盒。



羅技 SmartDock

羅技® SmartDock 是可提供 Skype® for Business 革命式協作體驗的影音控制台。只需走入會議室按一下按鍵就能開始舉行您的會議。

SmartDock 是與 Microsoft® 合作設計，能夠擴展 Surface® Pro 4 的 I/O 連接，包括雙 HDMI 顯示¹、三個 USB 3.1 連接埠以及 Gigabit 乙太網路，讓

IT 管理員可以連線到建議使用的裝置，例如羅技 ConferenceCams。內建的動作感應器可在有人進入室內時啟動系統。利用 1080p60 HDMI 輕鬆分享筆記本的輸入與擷取內容。透過選用的延長盒，具備 HDMI、USB、區域網路與電源功能的單一 5 公尺連接線，可在會議桌上提供乾淨簡單

的安裝。轉軸式鑄件底座增強 Surface Pro 4 的安全性。耐衝擊螺絲與 K 型鎖確保平板電腦永遠就於定位並準備就緒讓您召開會議。

透過 SmartDock，完美結合優雅的設計與全面的掌控能力，讓您的 Skype for Business 協作持續保持高峰。


羅技 SmartDock



SmartDock



SmartDock 延長盒



使用者介面

特色與優點

影音控制台

SmartDock 與 Microsoft Surface Pro 4 可最佳化您會議空間中的 Skype for Business 協作體驗。您可將筆記型電腦留在桌上，走入任何會議空間，按下一個按鈕即可獲得最佳的 Skype for Business 視訊會議體驗。

穩固安裝於 Surface Pro 4 並具備供電功能

耐衝擊的螺釘與 K 型鎖增強安全性，並有助於確保 Surface Pro 4 始終處於定位、充滿電力，並隨時為您最重要的會議做好準備！

轉軸式鑄件支撐平台

設計優雅的堅固底座以最優美的工業設計為 Surface Pro 4 提供最佳的安裝方式。

擴展 Surface Pro 4 的 I/O 連接

支援廣泛的部署與裝置連線，具有兩個 1080p 顯示埠¹、一個用於 1080p60 內容分享的 HDMI 輸入連接埠、三個 USB 3.1 A 型連接埠、Gigabit 乙太網路以及耳機麥克風迷你插孔。

紅外線動作感應器

偵測到會議空間中的動作時即可方便地喚醒系統，當室內空無一人時即進入省電休眠模式。

輕鬆部署

選用的延長盒將 HDMI、USB、區域網路和電源線結合為單一 5 公尺的連接線，為會議桌提供乾淨而不雜亂的安裝方式。

選用的延長盒提供對 Logitech GROUP 的整合支援

搭配羅技 GROUP 使用時，SmartDock 延長盒不需要使用 GROUP 集線器、電源供應器與相關連接線。

與 Microsoft 合作設計

羅技與 Microsoft 緊密合作，確保與 Surface Pro 4 和 Skype for Business 完全無縫整合。

隨插即用的攝影機設定

僅需使用隨附的 4.9 公尺/16 英尺連接線將攝影機連接到可供電的集線器，即可立即開始使用。

SmartDock 可搭配所有的羅技 ConferenceCams 使用

SmartDock 可搭配廣泛的會議室影音裝置使用。所有羅技 ConferenceCams 都可搭配 SmartDock 使用。

針對 Skype for Business 最佳化

SmartDock 可在共用會議空間中提供價格低廉的高品質 Skype for Business 協作體驗。

產品規格

SmartDock

零件編號：960-001110
UPC：097855125095

延長盒

零件編號：960-001095
UPC：097855125118

SmartDock + 延長盒

零件編號：960-001114
UPC：097855125101

定價不含 Microsoft Surface Pro 4² 與 Skype for Business 會議室用戶端。

產品尺寸與重量

SmartDock

239 x 334 x 209 公釐
9.4 x 13.2 x 8.2 英吋
2738 公克/6.04 磅

延長盒

34 x 128 x 128 公釐
1.3 x 5.0 x 5.0 英吋
360 公克/0.79 磅

連接線長度

HDMI：3 公尺/9.8 英吋
網路：3 公尺/9.8 英吋
電源：3 公尺/9.8 英吋
延長盒：5 公尺/16.4 英吋

包裝內容

SmartDock

電源供應器
乙太網路連接線
兩條 HDMI 連接線
組裝工具
說明文件
羅技 SmartDock

SmartDock 延長盒

5 公尺/16 英尺延長線
VESA 安裝板 100x100 公釐
懸掛墊
說明文件
羅技 SmartDock 延長盒

SmartDock + 延長盒

羅技 SmartDock 與羅技 SmartDock 延長盒隨附的所有組件

系統需求

配備 Skype for Business 會議室用戶端的 Microsoft Surface Pro 4
Skype for Business 帳戶
乙太網路
具有 HDMI 輸入連接埠的外接顯示器
100-240V AC 電源

認證

SmartDock

Windows 10
FCC
UL

延長盒

Windows 10
FCC
UL

產品保固

2 年有限硬體保固

www.logitech.com/SmartDock

Logitech Taiwan
#2 Creation Rd.
4 Science-based Ind. Park
Hsinchu Taiwan

2016 年 9 月發布

¹ Microsoft 提供支援時。

² 如需定價資訊，請與您的通路經銷商聯繫。

³ 關於羅技 ConferenceCam 同捆銷售選項，請與您的通路經銷商聯繫。

版權所有 © 2016 年羅技。羅技、Logitech 標誌和其他羅技商標均歸羅技所有，並已註冊。

所有其他商標均是其各自所有人的財產。羅技對於此出版品中可能出現的任何錯誤不承擔任何責任。此處所述的產品、價格和功能資訊可不經通知進行變更。