

logitech®



加上 FLEX
更靈巧。
更強大。



羅技 SmartDock Flex

羅技® SmartDock Flex 透過將繁雜的 AV 線、USB 線和電源線合併成單一的 CAT6 連接線，簡化 SmartDock 的線路安裝設定。SmartDock Flex 擴充套件包括安裝於羅技 SmartDock 下方的底座，以及裝設於會議室正面顯示器後方的延長盒。安裝人員不用讓多條連接線穿過會議室，只須使用 CAT6 連接線 (最長可達 15 公尺/50 英尺) 連接 SmartDock Flex 底座和延長盒，然後將 AV 線、資料線和電源線連接到延長盒即可。

如果是加入不屬於 Microsoft® 作業環境內的會議，SmartDock Flex 具備 AV 轉接功能，能夠使用房間內的攝影機、話筒擴音機和顯示器。現在，您可以搭配 Cisco WebEx®、Zoom、BlueJeans 和大部分的任何會議或網路研討會服務，使用 Skype 會議室中的設備。

羅技 SmartDock Flex 搭配 SmartDock 可確保提供乾淨快速的安裝、擴展會議室佈置範圍和充分發揮 Skype Room System 的多功能特性。

特色與優點

連接線合併

SmartDock Flex 讓會議室內接線工作變得簡單，省去個別購買與安裝 USB 與 HDMI 延長線的需求。SmartDock Flex 具有適用於 SmartDock 的低平外型底座與方便隱蔽的延長盒，SmartDock Flex 是第一款且唯一結合了 USB、雙 HDMI 和電源到單一 CAT6 連接線的延長盒。

擴展會議室佈置範圍

可將 SmartDock 置放在會議與會者容易使用的範圍，即使 SmartDock 和壁掛顯示器分別位於房間內的兩端。SmartDock Flex 可以透過最長達 15 公尺 (50 英尺) 的 CAT6 連接線傳送資料、音訊、視訊和電力，讓您可輕鬆透過標準槽板和線管在桌面下、牆壁和天花板上輕鬆設置線路。

AV 轉接

為充分發揮 Skype Room System 的多功能特性，SmartDock Flex 增加了可使用於本地端投影和參加外部會議的轉接功能。若要將投影片和文件投影到會議室的顯示器上，請透過 HDMI 連線筆記型電腦。需要加入不屬於 Microsoft 作業環境內的會議或網路研討會？在筆記型電腦上加入會議，然後透過 HDMI 和 USB 連線到 SmartDock Flex。現在筆記型電腦可以搭配 Cisco WebEx、Zoom、BlueJeans 和大部分任何會議或網路研討會服務，使用會議室的室內攝影機、話筒擴音機和顯示器。

連接線固定與應力消除

堅實的固定與應力機制可將 AV 連接線牢牢固定在 SmartDock Flex 底座。利用固定在兩端定位的 CAT6 連

接線，使用者可以重新安排 SmartDock Flex 的位置，而不會影響電源、USB 和 HDMI 連接。

適用於羅技 GROUP 的集線器

利用適用於羅技 GROUP Conference Cam 的整合集線器，安裝人員可以透過將 SmartDock Flex 底座和攝影機連接到 SmartDock Flex 延長盒，減少線路紊亂的問題。

適用於 SKYPE ROOMS 的羅技解決方案比較

	 SmartDock + Flex 擴充套件	 SmartDock + 延長盒	 SmartDock
搭配 Microsoft Surface Pro 使用	●	●	●
HDMI 內容分享	●	●	●
AV 轉接	●		
連接線類型	CAT 6 AWG 23 SFTP	5 合一專用連接線	個別連接線
連接線長度 (直徑)	最長 15 公尺/50 英尺 (6 公釐)	5 公尺/16 英尺 (14 公釐)	3 公尺/9.8 英尺 (>14 公釐)
透過標準線管走線	●		
適用於羅技 GROUP 的整合集線器	●	●	
CAT6 延長盒	●		

產品規格 - 連線

SMARTDOCK FLEX 底座

從羅技 SmartDock 到 SmartDock Flex 底座：

兩個 HDMI 輸出，最高支援 1080p60
 HDMI 輸入，支援內容分享，最高達 1080p30
 USB 2.0 連接埠
 電源

從 SmartDock Flex 底座到桌面：

HDMI 輸入與 HDMI 轉接器
 USB 2.0 (將筆記型電腦連接到會議室攝影機與話筒擴音機以進行 AV 轉接)
 羅技 GROUP 話筒擴音機 DIN 接頭

從 SmartDock Flex 底座到 Flex 延長盒：

一個乙太網路 (RJ45) 連接埠

HDMI 轉接器

HDMI 輸入，使用於內容分享與 AV 轉接顯示器
 HDMI 輸出，連接到 SmartDock Flex 底座

SMARTDOCK FLEX 延長盒

兩個擴大 HDMI 輸出，最高支援達 1080p60
 兩個 USB 2.0 連接埠
 羅技 GROUP 攝影機 DIN 接頭電源 (使用 SmartDock 隨附的電源供應器)

認證

FCC

包裝內容

SmartDock Flex 底座
 SmartDock Flex 延長盒
 HDMI 轉接器
 5 公尺/16.4 英尺 CAT 6 AWG 23 SFTP 乙太網路連接線 (支援隨附的連接線，最長達 15 公尺/50 英尺)
 2.95 公尺/9.67 英尺 Micro USB 轉 USB Type A 連接線，用於 AV 轉接
 2.95 公尺/9.67 英尺 HDMI Type A 轉 HDMI Type A 連接線
 連接線紮帶
 底座螺絲
 螺絲起子
 文件

系統需求

羅技 SmartDock 搭配 Microsoft Surface Pro

相容性

Microsoft：Skype Room System 軟體

其他廠商：SmartDock Flex 讓會議室內的攝影機、話筒擴音機和顯示器可透過 AV 轉接從使用者的筆記型電腦上存取，使 Skype 會議室可以搭配 Cisco WebEx、Zoom、BlueJeans 和大部分的任何會議或網路研討會服務使用。

產品尺寸

SmartDock Flex 底座

高 x 寬 x 深：
 46 公釐 x 206 公釐 x 206 公釐 (1.81 英寸 x 8.11 英寸 x 8.11 英寸)

SmartDock Flex 延長盒

高 x 寬 x 深：
 30.9 公釐 x 143 公釐 x 143 公釐 (1.22 英寸 x 5.63 英寸 x 5.63 英寸)

HDMI 轉接器

高 x 寬 x 深：
 13.5 公釐 x 26 公釐 x 123.2 公釐 (0.53 英寸 x 1.02 英寸 x 4.85 英寸)

產品保固

2 年有限硬體保固

零件編號

AP：960-001213