

# Logitech ConferenceCam CC3000e

## Guida di riferimento

### Avvio di una chiamata video:

- 1 Collegamento:** Collegare il cavo USB al computer, Mac o thin client. La webcam e il vivavoce lampeggiano per mostrare che è in corso la connessione USB e, al completamento, la testa della webcam ruota e il vivavoce emette un suono. Collegare lo schermo LCD al PC o Mac.
- 2 Avvio:** Avviare l'applicazione video, assicurandosi che la CC3000e sia selezionata nelle opzioni per la webcam, il microfono e l'altoparlante.
- 3 Inizio:** Durante lo streaming del video e dell'audio, i LED si accendono, rispettivamente, sulla webcam e sul telefono vivavoce.

Per utilizzare questo dispositivo è necessario connettersi a un computer.



### LED chiamate:

- 1. Blu:** chiamata in corso.
- 2. Blu lampeggiante:** chiamata in arrivo.
- 3. Blu lampeggiante durante una chiamata:** chiamata messa in attesa.
- 4. Rosso:** audio chiamata disattivato.

### Schermo LCD:

Sullo schermo LCD vengono visualizzate le attività di chiamata, così come il volume e lo stato della connettività. L'ID chiamante e la durata della chiamata vengono mostrati solo se sono supportati dall'applicazione. Per ulteriori informazioni, vedere le note sull'applicazione o consultare il supporto tecnico.

### Controllo dei dispositivi:

- Bluetooth®:** tenere premuto il pulsante Bluetooth fino a quando il LED blu del telefono vivavoce inizia a lampeggiare. Accedere alle impostazioni del dispositivo mobile ed effettuare l'associazione. Una volta eseguita l'associazione, l'icona Bluetooth visualizzata sullo schermo appare più luminosa.
- Posizione predefinita della webcam:** tenere premuto questo pulsante per definire la nuova posizione iniziale della webcam. La webcam torna in questa posizione quando inizia la chiamata o premendo il pulsante una volta. È possibile cambiare la posizione iniziale in qualsiasi momento ripetendo questo passaggio.
- Controllo a distanza:** premere questo pulsante per utilizzare le funzioni di panoramica, inclinazione e zoom della CC3000e o BCC 950 ConferenceCam remota. Premerlo di nuovo per passare dalla webcam remota a quella locale.

<sup>1</sup> Il vivavoce tramite Bluetooth è supportato solo per i dispositivi mobili e non per i computer e i Mac.

<sup>2</sup> In Microsoft Lync™ 2010 e 2013 il controllo a distanza è supportato tramite un plug-in. Visitare [www.logitech.com/support/cc3000e](http://www.logitech.com/support/cc3000e) per scaricarlo. Altre applicazioni, come Vido, supportano questa funzione in modalità nativa.

© 2013 Logitech. Logitech, il logo Logitech e altri marchi Logitech sono di proprietà di Logitech e possono essere marchi registrati. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Logitech non si assume alcuna responsabilità per errori eventualmente contenuti nel presente documento. Le informazioni su prodotto, prezzo e funzionalità contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.