

## **DATENBLATT**

## Signature Slim Solar+ K980 for Business

Die Signature Slim Solar+ K980 for Business ist eine solarbetriebene Tastatur – modern und selbstaufladend. Sie funktioniert bei praktisch jedem Licht, ohne Ladekabel oder Alkalibatterien, ist daher wartungsarm für die IT, birgt keine Probleme für die Mitarbeiter und stellt eine großartige Lösung für die skalierbare Bereitstellung dar.

- Betrieb mit jeder beliebigen Lichtquelle¹: Kabellose, mit natürlichem oder künstlichem Licht betriebene Tastatur für eine bessere Produktivität der Mitarbeiter.
- **Logi LightCharge-Technologie:** Dank ihres effizienten Energieverwaltungssystems funktioniert die Tastatur bei praktisch jedem Licht. Ihr langlebiger Akku hält bis zu 10 Jahre.<sup>2</sup>
- **Tippen wie auf dem Notebook:** Die flachen Tasten sind leise und leicht konkav gestaltet, um ein vertrautes Tipperlebnis zu bieten. Die strapazierfähigen Tasten sind für bis zu 10 Millionen Anschläge ausgelegt.<sup>3</sup>
- **Sondertasten für mehr Produktivität:** Verbessern Sie Ihren Workflow mit zusätzlichen Sondertasten wie einer KI-Starttaste, Tasten zur Konferenzsteuerung und einer Aktionstaste. Personalisierbar mit Logi Tune.<sup>4</sup>
- Easy-Switch: Sie können die Solar+ K980 mit bis zu 3 verschiedenen Geräten verbinden (z. B. Notebooks und Tablets) und nahtlos zwischen ihnen umschalten.
- **Kabellose Logi Bolt Technologie:** Bietet eine sichere und zuverlässige kabellose Verbindung, selbst in stark belasteten, kabellosen Umgebungen.
- **Nachhaltiges Design:** Hergestellt mit mindestens 70% recyceltem Kunststoff<sup>5</sup> und mit FSC™-zertifizierter Verpackung zur Reduzierung der Auswirkungen auf die Umwelt.



Zwei Verbindungs-	Logi Bolt / ISB-C Emoféness	
möglichkeiten	Logi Bolt <i>USB-</i> C-Empfänger, Bluetooth®	
WLAN-Reichweite	Bis zu 10 m <sup>6</sup> Reichweite (bei freier direkter Sichtlinie)	
Easy-Switch	Bis zu 3 Kanäle	
Gebrauchsdauer	10 Millionen Anschläge (Standardtasten) 5 Millionen Anschläge (F-Zeilen-Tasten)	
Solarenergielösung	Lichtabsorbierender Streifen + firmeneigener Akku-Hardpack (Lithium-lonen-Akku)	
Produktakku- laufzeit	Ein vollständig aufgeladener Akku versorgt die Tastatur bei völliger Dunkelheit (oder ohne Umgebungslicht) bis zu 4 Monate <sup>7</sup> mit Energie.	
Akkulaufzeit	Voraussichtliche Lebensdauer des eingebauten Akkus: bis zu 10 Jahre²	
Akkutyp	Firmeneigener Akku-Hardpack (Lithium-Ionen-Akku)	
Größe	Standardgröße	
Tastenanzahl	108 (US-Layout)	
Ziffernblock	10 Tasten	
Tastentyp	Flache, Notebook-ähnliche Scissor-Tasten	
Beleuchtete Tasten	Nein	
Beleuchtete Feststellanzeige	Nein	
Beleuchtete Numlock-Taste	Nein	
Ausklappbare Füße	Nein	
Neigungswinkel	+4° Tippwinkel (Standard)	
Anpassbare Tasten	23	
KI-Starttaste	Starten von Copilot in Windows oder Gemini für ChromeOS (sofern auf Ihrem Gerät verfügbar) <sup>5</sup> Personalisierbar mit Logi Tune oder Options+ <sup>4</sup>	
Aktionstaste	Personalisierbar mit Logi Tune oder Options+ <sup>4</sup>	
Bedienelemente für Meetings <sup>9</sup>	Mikrofon stumm-/einschalten, Video ein/aus	
Zertifizierungen	Zertifiziert für Zoom, Works With Chromebook, für Intel Evo Notebooks entwickelt	
Kompatibilität	Logi Bolt USB-C-Empfänger  • Windows 10, 11 oder höher <sup>4</sup> • macOS 12 oder höher <sup>4</sup> • ChromeOS <sup>10</sup> • Linux <sup>10</sup> Kabellose Bluetooth® Low Energy (BLE)-Technologie  • Windows 10, 11 oder höher <sup>4</sup> • macOS 12 oder höher <sup>4</sup> • iPadOS 15 oder höher <sup>10</sup> • iOS 15 oder höher <sup>10</sup> • ChromeOS <sup>10</sup> • Linux <sup>10</sup> • Android 12 oder höher <sup>10</sup>	
	Easy-Switch  Gebrauchsdauer  Solarenergielösung  Produktakku- laufzeit  Akkulaufzeit  Akkutyp  Größe  Tastenanzahl  Ziffernblock  Tastentyp  Beleuchtete Tasten  Beleuchtete Feststellanzeige  Beleuchtete Numlock-Taste  Ausklappbare Füße  Neigungswinkel  Anpassbare Tasten  KI-Starttaste  Aktionstaste  Bedienelemente für Meetings?  Zertifizierungen	

Software	Logi Tune <sup>4</sup>	Logitech Geräte anpassen und konfigurieren; erweiterte Anpassung mit Logi Options+ <sup>4</sup>
	Logitech Sync <sup>11</sup>	Ermöglicht Remote-Überwachung
	Produktabmessungen und Gewicht	Signature Solar+ K980 for Business H x B x T 142,9 x 430,8 x 20,2 mm - Gewicht: 700 g USB-C-Empfänger H x B x T 7 x 12,9 x 14,1 mm - Gewicht: 0,97 g
Allgemein	Packungsgröße	H x B x T 164 x 448 x 31 mm -
	Verpackungsgewicht	0,94 kg
	Inhalt	Kabellose Tastatur Logi Bolt <i>USB-C-</i> Empfänger Bedienungsanleitung
	Hauptkartons	4 Stück
	Garantie	2 Jahre
	Solarbetrieben	Die Solar+ K980 Tastatur ist selbstaufladend und nutzt dafür jede beliebige Lichtquelle, von erneuerbarer Solarenergie bis hin zu künstlichem Licht.¹ Es müssen keine Alkalibatterien aufgeladen oder ausgetauscht werden.
Nachhaltigkeit	Mit recyceltem Kunststoff	Kunststoffanteil der Tastatur: Mindestens 70% recycelter Kunststoff. <sup>5</sup> Ausgenommen Kunststoff in Leiterplattenbaugruppe (PWA) und Empfänger sowie Verpackung.
	Kohlenstoffarmes Aluminium	Die Aluminiumplatte im Inneren der Signature Slim Solar+ K980 Tastatur wird mit erneuerbaren Energien und nicht mit fossilen Brennstoffen hergestellt.
	Umweltfreundliche Verpackung	Papierverpackung: FSC™-zertifiziert





Papierverpackung mit FSC<sup>™</sup>-Zertifizierung

Teilenummern				
Teilenummer	Region	Land	Tastenanordnung	
920-013770		USA/Kanada	Englisch USA (Qwerty)	
920-013771	Nord- und Südamerika	Mexiko (LAT)	Spanisch-LAT (Qwerty)	
920-013772	Europa, Nahost, Afrika	Schweiz	Schweizerisch (Qwertz)	
920-013773		Deutschland, Österreich	Deutsch (Qwertz)	
920-013774		Frankreich	Französisch (Azerty)	
920-013775		Spanien	Spanisch-EUR (Qwerty)	
920-013776		Italien	Italienisch (Qwerty)	
920-013777		Dänemark, Finnland, Island, Norwegen, Schweden	Nordische Länder (Qwerty)	
920-013778		UK, Irland	Englisch UK (Qwerty)	
920-013779		EMEA-Region; Türkei	Englisch international (USA)	
920-013779		Belgien	Englisch international (USA)	
920-013775		Portugal	Spanisch-EUR (Qwerty)	
920-0137780		Vereinigte Arabische Emirate	Arabisch (Qwerty)	
920-013781	Asien-Pazifik	AP-Region, Hongkong	Englisch USA (Qwerty)	
920-013782		Korea	Koreanisch	
920-013783		Taiwan	Chinesisch – Traditionell	
920-013784		China	Englisch USA (Qwerty)	
K980B		Japan	Japanisch	

## logitech<sup>®</sup>

logitech.com/signature-slimsolar-k980-business

Wenden Sie sich an Ihren Händler oder kontaktieren Sie uns unter www.logitech.com/business

## **Logitech Americas** 3930 North First Street, San Jose, CA 95134, USA

Logitech Europe S.A.

EPFL - Quartier de l'Innovation Daniel Borel Innovation Center CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd. Tel.: 852-2821-5900 Fax: 852-2520-2230

© 2025 Logitech. Logitech, das Logitech Logo und andere Marken von Logitech sind das Eigentum von Logitech und ggf. eingetragen. *Android, Chrome, Linux, iPadOS, iOS, macOS, USB-C, Windows* und alle anderen Marken von Drittanbietern sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber.

Die Bluetooth $^{\circ}$ -Marke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Logitech unter Lizenz verwendet. Logitech übernimmt keine Verantwortung für eventuelle Fehler in dieser Veröffentlichung. Die Informationen zu Produkten, Preisen und Funktionen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden.

Veröffentlicht im September 2025

<sup>1</sup> Erfordert mindestens 200 Lux Lichtstärke.
2 Die Prognosen zur Lebensdauer basieren auf Ergebnissen aus einem 18-monatigen Test, der vom Akkuhersteller durchgeführt wurde. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Benutzer, Umgebung und Computerbedingungen variieren.
3 Die tatsächliche Lebensdauer des Tastenmechonismus voriiert je nach Nutzungsbedingungen.
4 Zur Anpassung des Geräts ist Logi Tune oder Logi Options+ erforderlich, erhältlich für neue Versionen von Windows and macOS unter logi.com/tune oder logi.com/optionsplus.
5 Ausgenommen Kunststoff in Leiterplattenbaugruppe (PWA), Kabeln, Empfänger und Verpackung.
6 Die kabellose Reichweite ist von Nutzungs- und Computerbedingungen abhängie.
7 Die Akkulaufzeit hängt vom Einsatz ab.
8 Copilot erfordert Windows 11 oder höher und Gemini Chrome Version 133.0.6882.0 oder höher. Weitere Informationen finden Sie unter logitech.com/support/K980B.
9 Für Meeting-Steuertasten ist Logi Tune oder Logi Options+ erforderlich, um alle Funktionen nutzen zu können. Unter Windows funktioniert die Taste zur Stummschaltung des Mikrofons sofort mit Wicrosoff Teams und Webex. Weitere Informationen finden Sie unter logitech.com/support/K980B.
10 Logi Tune und Logi Options+ werden derzeit nicht unterstützt. Die Grundfunktionen des Geräts sind ohne die Anwendungen verwendbar.
10 Terfordert den Download von Logi Tune auf einzelnen Notebooks.