



FICHE TECHNIQUE

MX Master 4 for Business

MX Master 4 for Business est notre souris phare, dotée de capacités avancées et d'une connectivité améliorée. Elle a été soigneusement conçue avec des fonctionnalités avancées, dont un capteur laser Darkfield 8 000 PPP, la technologie Quiet Click, le défilement MagSpeed, un nouvel Actions Ring¹ et un retour haptique. Sa connectivité deux fois plus puissante² améliore les performances dans les environnements sans fil encombrés.

- **Connectivité améliorée** : Connectivité 2 fois plus puissante² avec une puce radio avancée, une optimisation du placement de l'antenne et un récepteur USB-C Logi Bolt. La technologie Logi Bolt offre une connexion entièrement chiffrée et est conforme à la norme FIPS.
- **Matériaux de haute qualité et durables** : meilleure résistance aux taches² et plus facile à nettoyer pour que vous puissiez la garder en bon état plus longtemps.
- **Fonctionne sur toutes les surfaces** : une précision au pixel près avec le capteur laser Darkfield 8K PPP, même sur du verre³.
- **Défilement MagSpeed** : jusqu'à 1 000 lignes par seconde ou mode de précision ligne par ligne.
- **Travailler dans le silence et en toute concentration** : la technologie de clics discrets réduit le bruit des clics de 90 %⁴, pour moins de distractions, de sorte que vos voisins et vous-même pouvez vous concentrer sur votre travail.
- **Accès rapide à vos outils préférés** : Actions Ring¹ permet d'accéder rapidement aux outils ou aux actions d'une simple pression sur un bouton.
- **Une précision appréciable** : personnalisez le retour haptique spécifique aux applications pour des commandes précises¹ ou recevez des rappels haptiques discrets pour les mises à jour de la batterie et de la connectivité.

Technologie de capteur	Darkfield haute précision	
Suivi PPP	Plage de valeurs nominales	1 000 PPP
	Portée	200-8 000 PPP (définition par incréments de 50 PPP)
Commandes	Boutons	8 (clic gauche/droit, avant/arrière, geste, changement de mode de défilement, clic central, Actions Ring)
	Boutons programmables	6 (avant/arrière, geste, changement de mode de défilement, clic central, Actions Ring)
	Actions Ring ¹	Tous vos outils et raccourcis préférés sont disponibles d'un simple appui sur un bouton
	Retour haptique intégré	Personnalisez le retour haptique spécifique aux applications pour des commandes précises ou recevez des rappels haptiques discrets pour les mises à jour de la batterie et de la connectivité.
	Molette pour le pouce	La roulette de défilement latérale suit le mouvement naturel du pouce pour une navigation horizontale fluide.
	Easy-Switch	Faites passer la souris d'un dispositif à un autre (3 au maximum) à l'aide du bouton Easy-Switch (sous la souris) ou de l'Actions Ring ¹ .
Défilement	MagSpeed	
Clics	La technologie QuietClick réduit le bruit des clics de 90 % ⁴ .	
Batterie	Type	Batterie rechargeable USB-C Li-Po (650 mAh)
	Durée de vie	70 jours d'autonomie avec une seule charge ⁵ Charge rapide USB-C ⁶ (1 minute = 3 heures d'utilisation)
	Indicateur	Oui
Prise en main	Droite	
Dimension et poids du produit	Hauteur : 50,8 mm Largeur : 88,4 mm Profondeur : 128,2 mm Poids : 150 g	
Dimensions et poids de l'emballage	Hauteur : 60 mm Largeur : 102 mm Profondeur : 148 mm Poids : 220 g	

Région	Souris	Câble de charge USB-C ¹¹	Adaptateur USB-A vers USB-C ¹¹
États-Unis, Canada	910-007616	956-000152 (USB-C vers C) 956-000154 (USB-A vers C)	956-000168
Amérique latine	910-007619		
Europe	910-007617		
Marchés émergents (Afrique, Moyen-Orient, Turquie)	910-007618		
Asie-Pacifique	910-007619		
Taiwan, Corée du Sud	910-007622		
Chine	910-007620	956-000151 (USB-C vers C) 956-000153 (USB-A vers C)	
Japon	910-007621 (MX2400B)		

Connectivité	Récepteur USB-C Logi Bolt Requis : Port USB-C disponible	
	<ul style="list-style-type: none"> Windows 10, 11 ou version ultérieure macOS 12 ou version ultérieure ChromeOS⁷ Linux⁷ 	
Connectivité	Bluetooth® Low Energy	
	<ul style="list-style-type: none"> Windows 10, 11 ou version ultérieure macOS 12 ou version ultérieure ChromeOS⁷ Linux⁷ iPadOS 15 ou version ultérieure⁷ Android 12 ou version ultérieure⁷ 	
Logiciel	Logitech Sync ⁸	Activez la surveillance à distance
	Logi Tune ⁹	Personnalisez les boutons de la souris, ajustez la vitesse de défilement ou la sensibilité de la souris, consultez l'état de la batterie et la version du micrologiciel.
	Logi Options+ ⁹	Personnalisations avancées, avec Actions Ring, Smart Actions et retour haptique spécifique par application
Certification et compatibilité	Certifié pour Works With Chromebook et conçu pour les ordinateurs portables Intel Evo.	
Contenu de la boîte	Souris MX Master 4 for Business Récepteur USB-C Logi Bolt Documentation utilisateur	
Garantie	Garantie limitée de 2 ans sur le matériel	
Unité logistique	Carton de 4	
Température de fonctionnement	de 0 à 40 °C	
Instructions de fonctionnement	Autocollant du guide de démarrage rapide sur le produit	
Développement durable	Fabriqué avec des matériaux recyclés	Composition plastique de la souris : Fabriquée avec 54 % de plastique recyclé post-consommation certifié ¹⁰ Batterie : 100 % de cobalt recyclé post-consommation
	Aluminium à faible empreinte carbone	L'aluminium de la molette pour le pouce est fabriqué à partir d'énergies renouvelables plutôt que de combustibles fossiles.
	Emballage responsable	Emballage papier : certifié FSC TM
	Facile à démonter pour faciliter le recyclage	Redéfinit la norme en matière de recyclage grâce à son design qui permet aux sites de recyclage de la démonter facilement selon ses différents composants.



54 %
de matériaux
recyclés post-
consommation¹⁰



Emballage
papier certifié
FSCTM
FSC® N003028

¹ Nécessite l'application Logi Options+, disponible pour Windows et macOS sur logitech.com/optionsplus
² Par rapport à MX Master 3S for Business
³ Épaisseur du verre de 4 mm au minimum.
⁴ Par rapport à la souris MX Master 3
⁵ L'autonomie est susceptible de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation.
⁶ Câble de charge USB-C vendu séparément
⁷ Les fonctions de base du dispositif seront prises en charge sans logiciel pour les systèmes d'exploitation hors Windows et macOS
⁸ Requiert l'installation de Logi Tune sur chaque dispositif
⁹ Personnalisez les paramètres des dispositifs en installant l'application Logi Tune et Logi Options+, disponible pour Windows et macOS à l'adresse logi.com/tune et logi.com/optionsplus.
¹⁰ Hors plastiques du récepteur, du circuit imprimé, des câbles et de l'emballage
¹¹ Vendu séparément sur logi.com et via les réseaux agréés.



logitech.com/mx-master-4-business

Contactez votre revendeur
ou contactez-nous à l'adresse
www.logitech.com/business

Logitech Americas
3930 North First Street,
San Jose, CA 95134

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Centre de l'Innovation Daniel Borel
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tél. : 852-2821-5900
Fax : 852-2520-2230

© 2025 Logitech. Logitech, Logi, Logi Bolt, Easy-Switch, Logi Options+, Logi Tune, la technologie Logitech Darkfield Tracking Technology, le logo Plastique recyclé, et les autres marques et logos Logitech sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par Logitech sous licence. Android, Chromebook, ChromeOS, Intel Evo, iOS, iPadOS, Linux, macOS, USB-C, Windows et toutes les autres marques tierces sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans cette publication. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Publié en septembre 2025