



FICHE TECHNIQUE

Signature Slim Solar+ K980 for Business

Signature Slim Solar+ K980 for Business est un clavier moderne auto-rechargeable alimenté par la lumière. Il fonctionne sous pratiquement toutes les lumières, sans câble de charge ni piles alcalines. Il représente donc peu d'entretien pour le service informatique, est simple pour les employés et constitue une excellente solution à déployer à grande échelle.

logitech®

- **Alimenté par n'importe quelle lumière¹** : clavier sans fil alimenté par la lumière naturelle et artificielle pour améliorer la productivité des employés.
- **Technologie Logi LightCharge** : un système de gestion de l'alimentation efficace qui permet au clavier de fonctionner sous n'importe quel éclairage. Comprend une batterie durable pouvant durer jusqu'à 10 ans².
- **Saisie de type ordinateur portable** : les touches ultra-plates discrètes sont conçues avec une courbure subtile pour offrir une expérience de frappe familière. Les touches durables offrent jusqu'à 10 millions de frappes³.
- **Raccourcis de productivité** : améliorez le flux de travail avec des raccourcis supplémentaires tels que la touche de lancement de l'IA, les touches de contrôle des réunions et la touche Action. Personnalisable avec Logi Tune⁴.
- **Easy-Switch** : connectez Solar+ K980 à jusqu'à trois dispositifs différents, tels que des ordinateurs portables et des tablettes, et passez facilement de l'un à l'autre.
- **Technologie sans fil Logi Bolt** : offre une connexion sans fil sécurisée et fiable, même dans les environnements sans fil encombrés.
- **Conception durable** : fabriqué avec au moins 70 % de plastique recyclé post-consommation⁵ et emballage certifié FSC™ pour réduire l'impact sur l'environnement.

Connectivité	2 modes de connexion	Récepteur <i>USB-C Logi Bolt, Bluetooth®</i>
	Portée sans fil	Jusqu'à 10 m ⁶ (champ de vision dégagé)
	Easy-Switch	Jusqu'à 3 canaux
Durabilité (pressions de touches)	Longévité du service	10 millions de frappes (touches standard) 5 millions de frappes (touches F)
Gestion de l'alimentation	Solution d'énergie solaire	Bande d'absorption de la lumière + batterie rechargeable propriétaire (batterie lithium-ion)
	Autonomie de la batterie du produit	Une fois complètement chargée, la batterie alimentera le clavier jusqu'à 4 mois ⁷ dans l'obscurité complète (ou en l'absence de lumière ambiante)
	Durée de vie de la batterie	Batterie installée prévue pour durer jusqu'à 10 ans ²
	Type de batterie	Batterie rechargeable propriétaire (batterie lithium-ion)
Type de clavier	Taille	Taille standard
	Nombre de touches	108 (clavier américain)
	Pavé numérique	10 touches
	Saisie	Touches ultra-plates de type ordinateur portable (touches à charnières)
	Touches rétroéclairées	Non
	Verr. Maj, rétroéclairé	Non
	Verr. Num rétroéclairé	Non
	Pieds d'inclinaison	Non
	Angles d'inclinaison	Angle de frappe de +4° (par défaut)
Fonctions des touches supplémentaires	Touches personnalisables	23
	Touche de lancement de l'IA	Lancez <i>Copilot</i> sous <i>Windows</i> ou <i>Gemini</i> pour <i>ChromeOS</i> si disponible sur votre dispositif ⁸ . Personnalisable avec <i>Logi Tune</i> ou <i>Options+</i> ⁴ .
	Touche Action	Personnalisable avec <i>Logi Tune</i> ou <i>Options+</i> ⁴ .
	Commandes de réunion ⁹	Microphone activé/désactivé, vidéo activée/désactivée
Certification et compatibilité	Certifications	Certifié pour <i>Zoom</i> , <i>Works With Chromebook</i> , conçu pour les ordinateurs portables <i>Intel Evo</i>
	Compatibilité	Récepteur USB-C Logi Bolt • <i>Windows</i> 10, 11 ou version ultérieure⁴ • <i>macOS</i> 12 ou version ultérieure⁴ • <i>ChromeOS</i>¹⁰ • <i>Linux</i>¹⁰ Technologie sans fil Bluetooth® à basse énergie • <i>Windows</i> 10, 11 ou version ultérieure⁴ • <i>macOS</i> 12 ou version ultérieure⁴ • <i>iPadOS</i> 15 ou version ultérieure¹⁰ • <i>iOS</i> 15 ou version ultérieure¹⁰ • <i>ChromeOS</i>¹⁰ • <i>Linux</i>¹⁰ • <i>Android</i> 12 ou version ultérieure¹⁰

Logiciel	Logi Tune ⁴	Personnalisez et configurez les dispositifs Logitech ; bénéficiez d'une personnalisation avancée sur <i>Logi Options+</i> ⁴
	Logitech Sync ¹¹	Permet la surveillance à distance
Général	Dimensions du produit et poids	Signature Solar+ K980 for Business H x L x P 142,9 x 430,8 x 20,2 mm 5,63 x 16,96 x 0,80 pouces Poids : 700 g Récepteur USB-C H x L x P 7 x 12,9 x 14,1 mm 0,28 x 0,51 x 0,56 pouces Poids : 0,97 g
	Dimensions de l'emballage	H x L x P 164 x 448 x 31 mm 6,46 x 17,64 x 1,22 pouces
	Poids de l'emballage	0,94 kg
	Contenu du coffret	Clavier sans fil Récepteur <i>USB-C Logi Bolt</i> Documentation utilisateur
	Unités	4 COLIS
	Garantie	2 ans
Développement durable	Alimenté par la lumière	Le clavier Solar+ K980 se charge avec n'importe quelle lumière disponible, qu'elle soit d'origine solaire renouvelable ou artificielle ¹ . Il évite d'avoir à charger ou remplacer des piles alcalines.
	Fabriqué avec du plastique recyclé	Composition plastique du clavier : fabriqué avec au moins 70 % de plastique recyclé post-consommation ⁵ . hors plastique du circuit imprimé, des câbles, du récepteur et de l'emballage.
	Aluminium à faible empreinte carbone	La plaque en aluminium à l'intérieur du clavier Signature Slim Solar+ K980 est fabriquée à partir d'énergies renouvelables plutôt que de combustibles fossiles.
	Emballage responsable	Emballage papier : certifié FSC™



73 %
de plastique
recyclé post-
consommation⁵



Emballage
papier certifié
FSC™

FSC® C112300

Référence des pièces			
Numéro de référence	Région	Pays	Disposition du clavier
920-013770	États-Unis	États-Unis/Canada	Anglais (américain) (Qwerty)
920-013771		Mexique (LAT)	Espagnol –Amérique latine (Qwerty)
920-013772	Europe, Moyen-Orient, Afrique	Suisse	Suisse (Qwerty)
920-013773		Allemagne, Autriche	Allemand (Qwerty)
920-013774		France	Français (Azerty)
920-013775		Espagne	Espagnol –Europe (Qwerty)
920-013776		Italie	Italien (Qwerty)
920-013777		Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Suède	Pays nordiques (Qwerty)
920-013778		Royaume-Uni, Irlande	Anglais britannique (Qwerty)
920-013779		Région EMEA ; Turquie	Anglais international (US)
920-013779		Belgique	Anglais international (US)
920-013775		Portugal	Espagnol –Europe (Qwerty)
920-0137780		Émirats arabes unis	Arabe (Qwerty)
920-013781	Asie-Pacifique	Région Asie-Pacifique, Hong Kong	Anglais (américain) (Qwerty)
920-013782		Corée	Coréen
920-013783		Taiwan	Chinois - traditionnel
920-013784		Chine	Anglais (américain) (Qwerty)
K980B		Japon	Japonais

¹ Nécessite un éclairage d'au moins 200 lux.

² Les projections de durée de vie sont basées sur les résultats d'un test de 18 mois effectué par le fabricant de la batterie. La durée de vie réelle de la batterie est susceptible de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation.

³ La durée de vie réelle des switchs des touches varie en fonction de l'utilisation.

⁴ La personnalisation du dispositif nécessite l'application Logi Tune ou Logi Options+, disponible pour les versions les plus récentes de Windows et macOS à l'adresse logitech.com/tune ou logitech.com/optionsplus.

⁵ Hors plastiques du circuit imprimé, des câbles, du récepteur et de l'emballage.

⁶ La portée sans fil peut varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation.

⁷ L'autonomie de la batterie varie en fonction de l'utilisation.

⁸ Copilot nécessite Windows 11 ou version ultérieure et Gemini nécessite Chrome version 133.0.6882.0 ou ultérieure. Pour plus de détails, rendez-vous sur logitech.com/support/K980B.

⁹ Les touches de commande de réunion nécessitent l'installation de Logi Tune ou Logi Options+ pour bénéficier de toutes les fonctionnalités. La touche de désactivation du micro est utilisable immédiatement sur Microsoft Teams et Webex sous Windows. Pour plus de détails, rendez-vous sur logitech.com/support/K980B.

¹⁰ Logi Tune et Logi Options+ ne sont actuellement pas pris en charge. Les fonctions de base du dispositif fonctionneront sans eux.

¹¹ Nécessite le téléchargement de Logi Tune sur chaque ordinateur portable.



logitech.com/signature-slim-solar-k980-business

Contactez votre revendeur ou contactez-nous à l'adresse www.logitech.com/business

Logitech Americas
3930 North First Street,
San Jose, CA 95134

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Centre de l'Innovation Daniel Borel
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tél. : 852-2821-5900
Fax : 852-2520-2230

© 2025 Logitech. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété de Logitech et sont susceptibles d'être déposés. Android, Chrome, Linux, iPadOS, iOS, macOS, USB-C, Windows et toutes les autres marques tierces sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par Logitech sous licence. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans cette publication. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Publié en septembre 2025