

logitech®



SCHEDA TECNICA

CUFFIE CON MICROFONO ZONE WIRELESS

Gli ambienti di lavoro open space sono perfetti per la collaborazione, ma possono anche essere molto rumorosi. Assumi il controllo del tuo ambiente acustico con Logitech® Zone Wireless, la cuffia con microfono progettata appositamente per migliorare la concentrazione e la produttività negli spazi di lavoro più affollati.

Logitech Zone Wireless e Zone Wireless Plus ti aiutano a definire l'ambiente audio sul posto di lavoro e a portare a termine le tue attività. Creata per conversazioni e musica, con passaggio facile tra una configurazione e l'altra e riduzione del rumore generale per tutto il giorno. Per facilitare le comunicazioni Zone Wireless è inoltre dotata di un microfono con cancellazione del rumore, che assicura che l'interlocutore senta solo la tua voce e non il rumore intorno a te.

Connettila simultaneamente a uno smartphone e a un computer tramite *Bluetooth*®. Zone Wireless dispone di controlli intuitivi per la gestione di chiamate e musica, cancellazione attiva del rumore (ANC), un microfono flip-to-mute e ricarica wireless Qi¹. Zone Wireless Plus ti consente di connettere fino a sei periferiche Logitech Unifying™ tramite un unico ricevitore USB Unifying + Audio.

Che tu debba collaborare, comunicare o concentrarti, la cuffia con microfono Zone Wireless è l'ideale per il tuo lavoro.



reddot winner 2020

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI E CARATTERISTICHE TECNICHE



- 1 Ideale per gli ambienti di lavoro open space:** Esperienza sonora coinvolgente per ascoltare la musica, microfono con cancellazione del rumore per evidenziare la tua voce ed cancellazione attiva del rumore (ANC) per ridurre il rumore ambientale indesiderato.
- 2 Controlli comodi:** Controlli integrati per regolare il volume, riprodurre o mettere in pausa la musica e avviare o terminare le chiamate. Microfono flip-to-mute e ricarica Qi¹ abilitata.
- 3 Connetti più dispositivi:** Passa senza problemi da smartphone a computer e viceversa. Connetti periferiche Unifying™ aggiuntive con il ricevitore Zone Plus.

| | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
| Connettività | Vari tipi di connessione | Bluetooth, ricevitore USB-A, adattatore USB-C | | |
| | Raggio d'azione wireless | Fino a 30 m/100 piedi (linea di vista in campo aperto a 360 gradi) | | |
| | Dispositivi associati | 2 connessioni attive e fino a 8 connessioni salvate Zone Plus: Fino a 6 mouse e tastiere Unifying™ e 1 cuffia con microfono Zone Wireless Plus | | |
| Batteria ricaricabile | Tempo di conversazione/ascolto | 14 ore (ANC attivata), 15 ore (ANC disattivata)/14 ore (ANC attivata), 16 ore (ANC disattivata) | | |
| | Ricarica | 2 ore = carica completa; ricarica rapida di 5 minuti = 1 ora di conversazione Ricarica wireless Qi ¹ o cavo di ricarica USB-A/micro-USB (incluso) | | |
| Audio | Tipo di microfono | Array a due microfoni MEMS omnidirezionali con cancellazione del rumore. | | |
| | Braccio del microfono flessibile | Rotazione di 270° (indossalo a sinistra o a destra); i canali audio si scambiano automaticamente | | |
| | ANC (cancellazione attiva del rumore) | Elimina il rumore di fondo ambientale con il semplice tocco di un pulsante. | | |
| | Qualità audio | EQ dinamico con audio a banda larga realistico e Digital Signal Processing (DSP). | | |
| | Regolazione riverbero | L'app Logi Tune regola il ritorno della tua voce durante le chiamate. | | |
| | Protezione acustica | Certificazioni IEC 62368-1 e EN 50332 | | |
| Facilità di utilizzo | Controlli sulle cuffie | Volume (su/giù), rispondi/termina/rifiuta chiamata, pausa/riproduzione musica, brano precedente/successivo | | |
| | Più metodi di disattivazione audio | Disattivazione audio ruotando verso l'alto il braccio del microfono sulla fascia per la testa, pulsante audio off sul braccio del microfono | | |
| | Avvisi audio | Pulsante audio off nell'app Logi Tune Messaggi vocali per durata della batteria, disattivazione audio, ANC, alimentazione e stato connessione. | | |
| | Comfort tutto il giorno | Fascia per la testa imbottita in silicone e imbottiture rivestite in similpelle proteica | | |
| Certified for Business | Certificazioni | Certificazione Microsoft® Teams ¹ , Skype™ for Business, Google Meet e Voice™. | | |
| | Compatibilità | Compatibile con i controlli integrati di disattivazione audio in Zoom, funziona con altre applicazioni di grande diffusione come Cisco Jabber™, BlueJeans e GoToMeeting® per garantire la compatibilità e un'integrazione totale nello spazio di lavoro. | | |
| Generale | Numeri di serie | UC Zone Wireless: 981-000914 UC Zone Wireless Plus: 981-000806 Supporto di ricarica wireless POWERED: 950-000011 | | |
| | Dimensioni e peso | Cuffia con microfono: 174,7 x 176,7 x 70,7 mm 6,88 x 6,96 x 2,78 pollici 180,8 g/6,4 once | Ricevitore Zone Wireless: 9 x 13,6 x 6 mm 0,35 x 0,54 x 0,24 pollici | Ricevitore Zone Wireless Plus: 23 x 16,2 x 0,53 mm 0,9 x 0,64 x 0,21 pollici |
| | Contenuto della confezione | Una cuffia, un ricevitore USB-A o Unifying + Audio USB-A, un adattatore USB-C, un cavo di ricarica USB-A/USB-C, una custodia da viaggio, documentazione per l'utente | | |
| | Garanzia | 2 anni | | |

logitech®

www.logitech.com/zonewireless

Contatta il rivenditore
o contattaci su

www.logitech.com/vcsales

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel : 852-2821-5900
Fax : 852-2520-2230

¹ Supporto di ricarica wireless Qi venduto separatamente

© 2020 Logitech. Logitech, il logo Logitech e altri marchi Logitech sono di proprietà di Logitech e possono essere marchi registrati. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Logitech non si assume alcuna responsabilità per errori eventualmente contenuti nel presente documento. Le informazioni su prodotto, prezzo e funzionalità contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

Publicato a gennaio 2021