

logitech®



---

SCHEDA TECNICA

# CUFFIA CON MICROFONO WIRELESS H820e

Durante le conference call più lunghe, la possibilità di alzarsi dalla propria postazione può fare la differenza. La cuffia con microfono wireless Logitech H820e ti consente di scrivere annotazioni sulla lavagna, spostarti in un ufficio più silenzioso o alzarti e sgranchirti le gambe. Progettata per offrire comfort e praticità, la cuffia H820e presenta una fascia per la testa imbottita, imbottiture per le orecchie sostituibili e un microfono con tecnologia di eliminazione del rumore.

La cuffia con microfono wireless Logitech H820e, disponibile in versione Mono e Dual, esegue automaticamente l'associazione a qualsiasi base H820e ed è la soluzione ideale per le postazioni di lavoro condivise. La cuffia con microfono wireless DECT resta connessa a una distanza massima di 100 metri (300 piedi) dalla base e offre fino a 10 ore di chiamate a banda larga. Con controlli della chiamata intuitivi sulla cuffia, un indicatore LED di chiamata in corso per ridurre al minimo le interruzioni e un microfono con eliminazione del rumore, la cuffia H820e è ideale per le chiamate dalla tua scrivania.

Grazie alle certificazioni aziendali avanzate e all'integrazione con le piattaforme per chiamate più diffuse, gli utenti di qualsiasi applicazione per videoconferenze godranno di un'esperienza ottimale nelle riunioni.

# FUNZIONALITÀ PRINCIPALI E SPECIFICHE TECNICHE



- 1 La **connettività wireless con spettro DECT** fino a 100 m (300 piedi) offre un eccezionale raggio d'azione wireless, che non interferisce con i dispositivi Wi-Fi® presenti nell'ufficio.
- 2 **Gli indicatori luminosi LED** forniscono la conferma visiva delle chiamate in corso, della disattivazione audio e delle chiamate in arrivo, **mentre i controlli sulle cuffie consentono di rispondere e terminare le chiamate e di aumentare o ridurre il volume.**
- 3 **Eliminazione dell'eco acustico e microfono con eliminazione del rumore di fondo** ottimizzati per ascoltare e farsi ascoltare anche in spazi di lavoro rumorosi.

|   |   |   |  |  |   |
|---|---|---|--|--|---|
| <b>Connettività</b>                     | Tipo                                    | DECT 6.0 con USB-A  |  |  |   |
|   | Raggio d'azione wireless                | Fino a 100 m (300 piedi)  |  |  |   |
|   | Abbinamento automatico                  | Esegue l'abbinamento automatico quando viene posizionata in una base di caricamento H820e, facilitando il caricamento in caso di distribuzioni estese o postazioni condivise.   |  |  |   |
|   | Interruttore banda larga/banda stretta  | Possibilità di passare alla banda stretta, per una migliore performance in luoghi caratterizzati da una distribuzione a elevata densità e in caso di conversazioni prolungate.  |  |  |   |
| <b>Batterie ricaricabili</b>            | Durata comunicazione vocale             | Fino a 10 ore   |  |  |   |
|   | Ricarica                                | 3 ore di collegamento al supporto di ricarica garantiscono una ricarica completa  |  |  |   |
| <b>Audio</b>                            | Tipo di microfono                       | Microfono ECM bidirezionale con cancellazione del rumore  |  |  |   |
|   | Braccio del microfono flessibile        | Ruota il braccio verso l'alto o il basso e inclinalo verso destra o sinistra per spostarlo più vicino alla bocca  |  |  |   |
|   | Qualità audio                           | Audio a banda larga realistico e Digital Signal Processing (DSP)  |  |  |   |
|   | Protezione acustica                     | Protezione dai livelli sonori superiori a 115 dBA; conforme alla normativa EN60950-1  |  |  |   |
| <b>Facilità di utilizzo</b>             | Controlli sulla cuffia                  | Rispondi/termina le chiamate e regola il volume con i controlli in rilievo sulla cuffia.  |  |  |   |
|   | Stato di disattivazione audio           | Disattiva o riattiva l'audio della chiamata con il pulsante sul braccio del microfono. La luce LED rossa visualizzata mentre indossi la cuffia con microfono indica che l'audio è disattivato.  |  |  |   |
|   | LED di indicazione chiamata in corso    | Un indicatore LED sul retro del braccio del microfono segnala a chi sta dietro di te che sei impegnato in una chiamata, evitando l'interruzione involontaria delle comunicazioni in corso.  |  |  |   |
|   | Indicatore visivo di chiamata in arrivo | Un indicatore visivo segnala le chiamate in arrivo.   |  |  |   |
|   | Materiali di qualità professionale      | Fascia per la testa e copriorecchie imbottiti in similpelle e struttura robusta in nylon TR90, un materiale più durevole dell'ABS, con un grado maggiore di resistenza alle sostanze chimiche d'uso quotidiano come la lacca per capelli e la crema solare. |  |  |   |
| <b>Certificazione per uso aziendale</b> | Certificazioni                          | Certificata per Skype for Business e Cisco Jabber®1. Compatibile anche con altre piattaforme di audio e videoconferenza come Blue Jeans, BroadSoft®, Google Voice™, GoToMeeting™, Microsoft Teams®, Vido™ e Zoom™.  |  |  |   |
|   | Codice prodotto                         | <b>H820e Mono:</b> 981-000512   <b>H820e Dual:</b> 981-000517   |  |  |   |
| <b>Generale</b>                         | Dimensioni e peso                       | <b>H820e Mono</b><br>174 x 165 x 50 mm<br>(6,75 x 6,5 x 2 pollici)<br>88 g/3,1 once   | <b>H820e Dual</b><br>174 x 165 x 50 mm<br>(6,75 x 6,5 x 2 pollici)<br>128 g/3,1 once | <b>Base</b><br>73 x 128 x 82 mm<br>(2,8 x 5 x 3.25 pollici)<br>475 g/16,8 once | <b>Confezione</b><br>180 x 236 x 79 mm<br>(7,1 x 9,3 x 3.1 pollici)<br>250 g/8,8 once |
|   | Contenuto della confezione              | Cuffia con microfono, base di ricarica, alimentatore CA, cavo USB-A, Guida all'avvio rapido e scheda di garanzia  |  |  |   |
|   | Garanzia                                | 2 anni di garanzia limitata sull'hardware   |  |  |   |
|   |   |   |  |  |   |
|   |   |   |  |  |   |

logitech®

logitech.com/H820e

Contatta il rivenditore  
o contattaci su  
www.logitech.com/vcsales

**Logitech Americas**  
7700 Gateway Blvd.  
Newark, CA 94560 USA

**Logitech Europe S.A.**  
EPFL - Quartier de l'Innovation  
Daniel Borel Innovation Center  
CH - 1015 Losanna

**Logitech Asia Pacific Ltd.**  
Tel: 852-2821-5900  
Fax: 852-2520-2230

<sup>1</sup> Per la compatibilità con Cisco, visitare il sito Web [www.logitech.com/ciscocompatibility](http://www.logitech.com/ciscocompatibility) per la versione più recente.

© 2021 Logitech. Logitech, il logo Logitech e altri marchi Logitech sono di proprietà di Logitech e possono essere marchi registrati. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Logitech non si assume alcuna responsabilità per errori eventualmente contenuti nel presente documento. Le informazioni su prodotto, prezzo e funzionalità contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

Data di pubblicazione: agosto 2021