



DATASHEET

Signature Slim Solar+ K980 for Business

De Signature Slim Solar+ K980 for Business is een modern, zelfopladend toetsenbord dat werkt op licht. Het werkt in vrijwel alle lichtomstandigheden zonder oplaadkabels of alkalinebatterijen, waardoor het onderhoud voor IT minimaal is, het voor medewerkers geen gedoe oplevert en het een uitstekende oplossing is voor grootschalige implementatie.

logitech®

- **Werkt op licht, elk licht¹:** Draadloos toetsenbord met natuurlijk en kunstlicht om de productiviteit van werknemers te ondersteunen.
- **Logi LightCharge-technologie:** Een efficiënt energiebeheersysteem waardoor het toetsenbord in vrijwel elk licht blijft werken. Inclusief een duurzame batterij die tot 10 jaar meegaat.²
- **Toetsen in laptopstijl:** De vlakke toetsen zijn zacht en ontworpen met een lichte uitholling, zodat het typen vertrouwd aanvoelt. Duurzame toetsen zijn gemaakt voor 10 miljoen toetsaanslagen.³
- **Sneltoetsen voor productiviteit:** Verbeter de workflow met extra sneltoetsen, zoals een AI-starttoets, bedieningstoetsen voor vergaderingen en een actietoets. Aanpasbaar met Logi Tune.⁴
- **Easy-Switch:** Verbind de Solar+ K980 met maximaal drie verschillende apparaten, zoals laptops en tablets, en schakel naadloos tussen deze apparaten.
- **Draadloze Logi Bolt-technologie:** biedt een veilige en betrouwbare draadloze verbinding, zelfs in drukke draadloze omgevingen.
- **Duurzaam ontworpen:** Gemaakt met 70% gerecycled plastic van afvalmateriaal⁵ en FSC™-gecertificeerde verpakking om de impact op het milieu te verminderen.

Verbindingen	2 manieren om verbinding te maken	Logi Bolt <i>USB-C</i> -ontvanger, <i>Bluetooth</i> ®
	Draadloos bereik	Tot 10 m bereik ⁶ (met open gezichtsveld)
	Easy-Switch	Tot 3 kanalen
Duurzaamheid (toetsaanslagen)	Levensduur	10 miljoen toetsaanslagen (standaardtoetsen) 5 miljoen toetsaanslagen (rij met F-toetsen)
Energiebeheer	Oplossing op zonne-energie	Lichtabsorberende strip + eigen hardpack voor oplaadbare batterij (lithium-ionbatterij)
	Batterijduur van product	Wanneer de batterij volledig is opgeladen, gaat het toetsenbord tot 4 maanden ⁷ mee in het donker (of bij afwezigheid van omgevingslicht)
	Batterijduur	Geïnstalleerde batterij gaat naar verwachting tot 10 jaar mee ²
	Batterijtype	Gepatenteerde oplaadbare batterij (lithium-ionbatterij)
Toetsenbordtype	Grootte	Normaal formaat
	Aantal toetsen	108 (VS-indeling)
	Numeriek toetsenblok	10 toetsen
	Typen	Vlakke toetsen in laptopstijl (toetsen met schaarmechanisme)
	Verlichte toetsen	Nee
	Verlichte capslock	Nee
	Verlichte numlock	Nee
	Verstelbare pootjes	Nee
	Verstelbare hoeken	+4° typhoek (standaard)
Extra toetsfuncties	Aanpasbare toetsen	23
	AI-starttoets	Start <i>Copilot</i> in <i>Windows of Gemini</i> voor <i>ChromeOS</i> (indien beschikbaar op uw apparaat) ⁸ Aanpasbaar met Logi Tune of Options+ ⁴
	Actietoets	Aanpasbaar met Logi Tune of Options+ ⁴
	Bediening voor vergaderingen ⁹	Microfoon dempen/dempen opheffen, video aan/uit
Certificering en compatibiliteit	Certificeringen	Gecertificeerd voor <i>Zoom</i> , <i>Works With Chromebook</i> , ontworpen voor <i>Intel Evo</i> -laptops
	Compatibiliteit	Logi Bolt <i>USB-C</i>-ontvanger • <i>Windows</i> 10, 11 of later⁴ • <i>macOS</i> 12 of later⁴ • <i>ChromeOS</i>¹⁰ • <i>Linux</i>¹⁰ Draadloze <i>Bluetooth</i>® Low Energy-technologie (BLE) • <i>Windows</i> 10, 11 of later⁴ • <i>macOS</i> 12 of later⁴ • <i>iPadOS</i> 15 of later¹⁰ • <i>iOS</i> 15 of later¹⁰ • <i>ChromeOS</i>¹⁰ • <i>Linux</i>¹⁰ • <i>Android</i> 12 of later¹⁰

Software	Logi Tune ⁴	Logitech-apparaten aanpassen en configureren; krijg geavanceerde aanpassingen op Logi Options+ ⁴
	Logitech Sync ¹¹	Maakt beheer en monitoring op afstand mogelijk
Algemeen	Productafmetingen en gewicht	Signature Solar+ K980 for Business H x B x D 142,9 x 430,8 x 20,2 mm 5,63 x 16,96 x 0,80 in Gewicht: 700 g <i>USB-C</i>-ontvanger H x B x D 7 x 12,9 x 14,1 mm 0,28 x 0,51 x 0,56 in Gewicht: 0,97 g
	Afmetingen van verpakking	H x B x D 164 x 448 x 31 mm 6,46 x 17,64 x 1,22 in
	Gewicht van verpakking	0,94 kg
	Inhoud van de doos	Draadloos toetsenbord Logi Bolt <i>USB-C</i> -ontvanger Handleiding
	Eenheden hoofdverpakking	4PK
	Garantie	2 jaar
	Werkt op licht	Het Solar+ K980-toetsenbord laadt zichzelf op met elk beschikbaar licht, of het nu hernieuwbare of kunstmatige zonne-energie is. ¹ Elimineert de noodzaak om alkalinebatterijen op te laden of te vervangen.
Duurzaamheid	Gemaakt met gerecycled plastic	Plasticgehalte toetsenbord: Gemaakt met minimaal 70% gerecycled plastic van afvalmateriaal. ⁵ Uitgezonderd het plastic in printplaten met componenten (PWA), kabels, ontvanger en verpakking.
	CO2-arm aluminium	De aluminium plaat in het Signature Slim Solar+ K980-toetsenbord is gemaakt met hernieuwbare energie in plaats van fossiele brandstoffen.
	Verantwoord verpakt	Papieren verpakking: Gecertificeerd volgens FSC™



73% gerecycled afvalmateriaal⁵



FSC™ gecertificeerde papieren verpakking

FSC® C112300

Productnummers			
Onderdeel-nummer	Regio	Land	Toetsenbordindeling
920-013770	Noord- en Zuid-Amerika	VS/Canada	Engels (VS) (Qwerty)
920-013771		Mexico (LAT)	Latijns-Amerikaans Spaans (Qwerty)
920-013772	Europa, Midden-Oosten, Afrika	Zwitserland	Zwitsers (Qwerty)
920-013773		Duitsland, Oostenrijk	Duits (Qwerty)
920-013774		Frankrijk	Frans (Azerty)
920-013775		Spanje	Europees Spaans (Qwerty)
920-013776		Italië	Italiaans (Qwerty)
920-013777		Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen, Zweden	Pan-Nordic (Qwerty)
920-013778		VK, Ierland	Brits Engels (Qwerty)
920-013779		EMEA-regio; Turkije	Internationaal Engels (VS)
920-013779		België	Internationaal Engels (VS)
920-013775		Portugal	Europees Spaans (Qwerty)
920-013780		Verenigde Arabische Emiraten	Arabisch (Qwerty)
920-013781		AP-regio, Hongkong	Engels (VS) (Qwerty)
920-013782		Korea	Koreaans
920-013783		Taiwan	Traditioneel Chinees
920-013784		China	Engels (VS) (Qwerty)
K980B		Japan	Japans

¹ Vereist een lichtsterkte van ten minste 200 lux.

² De prognoses voor de levensduur zijn gebaseerd op resultaten van een test van 18 maanden uitgevoerd door de batterijfabrikant. Werkelijke batterijduur kan variëren, afhankelijk van de gebruiker, de omgeving en de computeromstandigheden.

³ De werkelijke levensduur van de sleutelschakelaar is afhankelijk van het gebruik.

⁴ Om het apparaat aan te passen is Logi Tune of Logi Options+ vereist, beschikbaar voor recente versies van Windows en macOS op [logi.com/tune](https://logitech.com/tune) of [logi.com/optionsplus](https://logitech.com/optionsplus).

⁵ Uitzonderd: het plastic in printplaten met componenten (PWA), kabels, ontvanger en verpakking.

⁶ Draadloos bereik kan variëren, afhankelijk van gebruiks- en computeromstandigheden.

⁷ De batterijduur varieert met gebruik.

⁸ Copilot vereist Windows 11 of later en Gemini vereist Chrome versie 133.0.6882.0 of hoger. Ga voor meer informatie naar logitech.com/support/K980B

⁹ Voor de bedieningstoetsen voor vergaderingen moet Logi Tune of Logi Options+ zijn geïnstalleerd om alle functies te gebruiken. De microfoon toets voor dempen werkt direct uit de doos op Microsoft Teams en Webex op Windows. Ga voor meer informatie naar logitech.com/support/K980B

¹⁰ Logi Tune en Logi Options+ worden momenteel niet ondersteund. De basisfuncties van het apparaat werken ook zonder.

¹¹ Logi Tune moet op de afzonderlijke laptops zijn gedownload.