



数据表

M240 商用无线鼠标

安全、实惠且安静如鼠

罗技 M240 商用鼠标是一款经济实惠且搭载罗技 Bolt 和 Silent Touch 技术的无线鼠标。稳定可靠、功能丰富且易于使用，是所有员工的理想之选。

- **企业安全：**鼠标与 Logi Bolt USB 接收器之间的连接经过完全加密且受到符合 FIPS 标准的安全保护，连接范围长达 10 米¹。
- **稳健连接：**在拥挤的无线环境中，Logi Bolt 接收器提供稳定的连接，延迟低至其他产品的 8 分之 1²。
- **安静点击：**Silent Touch 技术可将鼠标点击噪音降低 90%³，从而减少干扰，让您更专注于工作。
- **无线自由：**使用预配对的 USB 接收器或蓝牙轻松实现无线连接。使用随附的 AA 电池可实现长达 18 个月的电池续航时间⁴。
- **便携舒适：**这款鼠标小巧轻便，可以随身携带；其曲线造型使习惯用左手和右手的员工都可以获得舒适的体验。
- **部署和管理：**通过罗技 Sync 设备管理软件⁵ 部署和管理公司分配的设备。使用 Logi Options+⁶ 自定义鼠标设置。在 Logi Tune⁶ 中监控设备信息。
- **为大规模部署而打造：**在全球 100 多个国家/地区获得认证，并且提供专属技术支持和 2 年有限硬件质保。兼容主流操作系统和平台。
- **可持续性环保设计：**M240 商用鼠标已获碳中和认证，包含 48% 经认证的消费后回收塑料⁷。

产品规格

传感器技术	顺畅的光学追踪
追踪 DPI	额定值: 1000 DPI 使用范围: 400-4000 DPI (最小值和最大值; 以 100 DPI 为增量设置)
按键	3 个鼠标按键 (左/右键, 中键 ⁸) Silent Touch 技术可将点击噪音降低 90% ³
滚动	滚轮
适用手	双手通用
使用寿命	5 百万次点击
可靠性	MTTF > 15 万小时 电气元件的平均故障时间
无线范围	10 米 ¹
电池	1 节 AA 电池 (随附) 18 个月的电池续航时间 ⁴
电池指示灯	无
Easy-Switch 按键	无
尺寸和重量	M240 商用 高: 约 99 毫米 宽: 约 60 毫米 深: 约 39 毫米 重量: 约 75.2 克, 含接收器和电池 Logi Bolt USB 接收器 高: 约 18.7 毫米 宽: 约 14.4 毫米 深: 约 6.1 毫米 重量: 约 1.7 克 包装 高: 约 110 毫米 宽: 约 63.6 毫米 深: 约 44 毫米

兼容性	Logi Bolt USB 接收器 要求: USB-A 端口 Windows 10 或更高版本 macOS 11 或更高版本 ChromeOS ⁹ Linux ⁹ 蓝牙™低功耗 要求: 蓝牙低功耗 Windows 10 或更高版本 macOS 11 或更高版本 iPadOS 14 或更高版本 ⁹ ChromeOS ⁹ Linux ⁹ Android 9.0 或更高版本 ⁹
软件	使用 Logi Options+ ⁶ 进行设备自定义和固件更新 罗技 Sync 设备管理软件 ⁵ 和 Logi Tune ⁶ 上的设备可见性
认证	全球 (可根据要求提供列表)
包装内容	M240 商用鼠标, 随附 Logi Bolt USB-A 接收器和 1 节 AA 电池 用户文档
质保	2 年有限硬件质保
主托运人单位	10 包
储存温度	-5 至 45° C
操作温度	0 至 40° C
操作说明	包装盒上的 QSG



部件号		
区域	石墨灰	
美国和加拿大	910-007181	
拉丁美洲	910-007233	
欧洲、中东和非洲地区	910-007182	
亚太地区	910-007183	
中国台湾、韩国	910-007184	
中国大陆地区	910-007185	
日本	M240BBGR	

- ¹ 无线接收范围因工作环境和电脑设置而异。
² 相比于企业其他通常部署的无线协议。由罗技在受控条件下进行测试, 所有其他条件均相同, 对比罗技 Bolt USB 接收器与竞品无线协议的连接延迟。该测试模拟从无/低噪声到极高噪声的条件, 定义为三个 Wi-Fi 接入点, 每个接入点 1000 mW, 距离测试对象 2 米, 额外的相邻无线设备的设置为 8 mW; 两个活动的蓝牙设备和三个活跃的罗技 Bolt 产品用户, 距离 0.5 米。
³ 与罗技 M185 对比。左键点击 dBA 等级由独立实验室在 1 米距离处测得。
⁴ 电池使用时长依用户及计算条件而异。
⁵ Sync 功能需要在各个设备上下载 Logi Tune。
⁶ Logi Tune 和 Options+ 应用程序支持 Windows 和 macOS。
⁷ 总体塑料部件包含至少 48% 的消费后回收材料。不包括印刷线路组件 (PWA) 和包装中的塑料。
⁸ 可使用 Logi Options+ 应用程序进行自定义。支持 Windows 和 macOS, 下载请访问 logi.com/optionsplus。
⁹ Windows 和 macOS 以外的其他系统无需 Logi Options+ 软件即可支持设备的基本功能。

logitech 罗技®

www.logitech.com/m240b

请联系您的经销商或者访问
logitech.com.cn/zh-cn/business

Logitech Americas
3930 North First Street,
San Jose, CA 95134 USA

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

罗技 (中国) 科技有限公司
上海市静安区长寿路 1111
号悦达 889 中心 25 楼
电话: 86-21-22302666
传真: 86-21-64313193

版权所有 © 2023 罗技。罗技、Logitech、Logi、Logi Bolt、Easy-Switch 及其标志为 Logitech Europe S.A. 和/或其附属公司在美国及其他国家/地区的商标, 并或已注册。蓝牙™ 文字商标和标志为 Bluetooth SIG, Inc 所有的注册商标, 罗技对此类商标和标志的所有使用均已获得授权。macOS 和 iPadOS 是 Apple Inc 的商标。ChromeOS、Android 及其标志是 Google LLC 的商标。Windows 是 Microsoft Corporation 的商标。所有其他第三方商标均为其各自所有者的财产。

2023 年 9 月发布