



数据表

Signature Slim Solar+ K980 for Business

Signature Slim Solar+ K980 for Business 是一款可通过光能自行充电的时尚键盘。这款键盘无需充电线或碱性电池，几乎可在任何光线条件下工作，因此 IT 维护成本低，可为员工提供轻松便捷，是实现大规模部署的理想解决方案。

- **光能供电，适用于所有光线条件¹：**无线键盘，由自然光和人造光供电，助力提升员工的工作效率。
- **Logi LightCharge 技术：**高效的电源管理系统，确保键盘在几乎任何光线条件下均可正常工作。随附一节耐用电池，使用时间可长达 10 年。²
- **笔记本电脑式输入体验：**低位按键实现轻音输入，同时采用精致的“内凹”设计，提供熟悉的输入体验。按键经久耐用，可承受多达 1000 万次击键。³
- **高效快捷键：**使用其他快捷键（如 AI 启动键、会议控制键和操作键）实现工作流程改进。使用 Logi Tune 进行自定义。⁴
- **Easy-Switch：**可将 Solar+ K980 连接到多达 3 台不同的设备（例如笔记本电脑和平板电脑），并在设备之间顺畅切换。
- **Logi Bolt 无线技术：**即使在拥挤的无线环境中，也能提供安全可靠的无线连接。
- **可持续性设计：**由至少 70% 的消费后回收塑料⁵ 和 FSC™ 认证的包装材料制成，可降低对环境的影响。

连接	2 种连接方式	Logi Bolt <i>USB-C</i> 接收器，蓝牙™
	无线范围	最远 10 米的范围 ⁶ (无遮挡的开放空间)
	Easy-Switch	多达 3 个通道
耐用性 (按键)	使用寿命	1000 万次敲击（标准按键） 500 万次敲击（整行 F 键）
电源管理	太阳能解决方案	吸光条 + 专有可充电电池硬包（锂离子电池）
	产品电池续航时间	充电完成后，可为键盘提供长达 4 个月的续航时间，即使在完全黑暗的环境中（或无环境光的情况下）也能正常工作。 ⁷
	电池续航时间	已安装的电池预计使用时间可长达 10 年 ²
	电池类型	专有可充电电池硬包（锂离子电池）
键盘类型	尺寸	全尺寸
	按键数量	108（美国布局）
	数字键盘	10 键
	输入	低位笔记本电脑式（剪式按键）
	背光按键	无
	带指示灯的 Caps Lock	无
	带指示灯的 Num Lock	无
	倾斜支脚	无
其他按键功能	倾斜角度	+4° 输入角度（默认）
	可自定义按键	23
	AI 启动键	在 Windows 中或 ChromeOS 的 Gemini 中启动 Copilot（如果设备支持） ⁸ 使用 Logi Tune 或 Options+ 进行自定义 ⁴
	操作键	使用 Logi Tune 或 Options+ 进行自定义 ⁴
认证与兼容性	会议控制 ⁹	麦克风静音/取消静音，视频开/关
	认证	已获得 Zoom 认证，Works With Chromebook，为 Intel Evo 笔记本电脑设计
	兼容性	Logi Bolt <i>USB-C</i> 接收器 • Windows 10、11 或更高版本⁴ • macOS 12 或更高版本⁴ • ChromeOS¹⁰ • Linux¹⁰ 蓝牙™ 低功耗 (BLE) 无线技术 • Windows 10、11 或更高版本⁴ • macOS 12 或更高版本⁴ • iPadOS 15 或更高版本¹⁰ • iOS 15 或更高版本¹⁰ • ChromeOS¹⁰ • Linux¹⁰ • Android 12 或更高版本¹⁰

软件	Logi Tune ⁴	自定义和配置罗技设备；通过 Logi Options+ ⁴ 实现高级自定义功能
	罗技 Sync ¹¹	支持远程监控
常规信息	产品尺寸和重量	Signature Solar+ K980 for Business 高 x 宽 x 深 142.9 x 430.8 x 20.2 毫米 5.63 x 16.96 x 0.80 英寸 重量：700 克 USB-C 接收器 高 x 宽 x 深 7 x 12.9 x 14.1 毫米 0.28 x 0.51 x 0.56 英寸 重量：0.97 克
	包装尺寸	高 x 宽 x 深 164 x 448 x 31 毫米 6.46 x 17.64 x 1.22 英寸
	包装重量	0.94 千克
	包装内容	无线键盘 Logi Bolt <i>USB-C</i> 接收器 用户文档
	主托运人单位	4PK
	质保	2 年
可持续发展	光能供电	Solar+ K980 键盘可利用任何可用光线进行充电，无论是可再生太阳能还是人工光源。 ¹ 无需充电或更换碱性电池。
	采用环保回收塑料制造	键盘塑料成分：采用至少 70% 的消费后回收塑料制成。 ⁵ 不包括印刷线路组件 (PWA)、线缆、接收器和包装中的塑料。
	低碳铝	Signature Slim Solar+ K980 键盘内部的铝板在制作时采用可再生能源而非化石燃料。
	环保认证包装	纸质包装：FSC™ 认证



73%
消费后回收材料⁵



FSC™
认证的纸质包装

FSC® C112300

部件号			
部件号	区域	国家/地区	键盘布局
920-013770	美洲	美国/加拿大	英语美国 (Qwerty)
920-013771		墨西哥（拉丁美洲）	西班牙语 – 拉丁美洲 (Qwerty)
920-013772	欧洲、 中东地区、 及非洲	瑞士	瑞士 (Qwerty)
920-013773		德国, 奥地利	德语 (Qwerty)
920-013774		法国	法语 (Azerty)
920-013775		西班牙	西班牙语 – 欧洲 (Qwerty)
920-013776		意大利	意大利 (Qwerty)
920-013777		丹麦, 芬兰, 冰岛, 挪威, 瑞典	北欧 (Qwerty)
920-013778		英国, 爱尔兰	英式英语 (Qwerty)
920-013779		欧洲、中东和非洲地区；土耳其	国际英语（美国）
920-013779		比利时	国际英语（美国）
920-013775		葡萄牙	西班牙语 – 欧洲 (Qwerty)
920-0137780		阿拉伯联合酋长国	阿拉伯语 (Qwerty)
920-013781	亚太地区	亚太地区，中国香港特别行政区	英语美国 (Qwerty)
920-013782		韩国	韩语
920-013783		中国台湾	中文 - 繁体
920-013784		中国大陆地区	英语美国 (Qwerty)
K980B		日本	日语

¹ 需要至少 200 勒克斯的照度

² 电池续航时间预测是基于在光线充足的条件下（例如办公室照明，需要至少 200 勒克斯的照度）模拟典型使用情况进行的测试，以确保持续充电。用户体验或有所不同。电池续航时间依用户及计算条件而异。

³ 实际键轴使用时间依使用情况而异。

⁴ 自定义设备需安装 Logi Tune 或 Logi Options+，支持 Windows 和 macOS 最新版本，下载请访问 logitech.com/tune 或 logitech.com/optionsplus。

⁵ 不包括印刷线路组件 (PWA)、线缆、接收器和包装中的塑料。

⁶ 无线连接范围依用户和计算条件而异。

⁷ 电池续航随使用情况而异。

⁸ Copilot 需要 Windows 11 或更高版本，而 Gemini 需要 Chrome 133.0.6882.0 版本或更高版本。有关更多详情，请访问 logitech.com/support/K980B。

⁹ 会议控制按键需要安装 Logi Tune 或 Logi Options+ 才能获得全部功能。麦克风静音按键开箱即用，适用于 Windows 版 Microsoft Teams 和 Webex。有关更多详情，请访问 logitech.com/support/K980B。

¹⁰ 目前不支持 Logi Tune 和 Logi Options+。无需安装应用程序，设备的基本功能同样可以正常运行。

¹¹ 需要在各笔记本电脑上下载 Logi Tune。