



## 数据表

# Mobi Fold for Business

Mobi Fold for Business 是一款可折叠的超便携鼠标，专为随身出行专业人士打造。凭借其创新设计，Mobi Fold 专为旅行而生。它可以轻松收纳于您的包或口袋中，因此您可以在各种业务场景下享受鼠标带来的高效和熟悉感。

- **收起来小巧便携，用起来强大高效：** Mobi Fold for Business 仅重 79 克，轻巧到能轻松放入口袋或包中，让您无论去哪办公都能随身携带。
- **专为旅途而生：** Mobi Fold 可耐受日常磨损，设计为可承受超过 10 万次的折叠与展开<sup>1</sup>。
- **在旅途中电力十足：** 一次充满电可使用长达整整一个月；仅需充电一分钟，就能获得最多 22 小时的使用时间<sup>2</sup>。
- **高效、专注的工作体验：** 自适应触控滚动功能可在逐行滚动和超快滚动模式之间自动切换；轻音点击可减少令人分心的鼠标点击噪音。
- **企业级安全性：** Logi Bolt USB-C 接收器提供安全可靠的无线连接。
- **获取集中式视图：** 借助罗技 Sync<sup>3</sup>，IT 经理可以监控各个设备的部署情况，确保每台设备都随时可用。
- **自定义使用体验：** Logi Tune<sup>4</sup> 使您可以轻松自定义鼠标按键、调整滚动设置并查看电池电量。

<b>传感器技术</b>	光学追踪 (PAW3222)	
<b>追踪 DPI</b>	额定值	800 DPI
	范围	400 - 4000 DPI (以 100 DPI 为增量进行设置)
<b>控制</b>	按键	4 个 (左/右键点击, 触控滚动下的前进/后退)
	可编程按键	2 个 (触控滚动下的前进/后退)
	Easy-Switch	通过 Easy-Switch 按钮 (位于鼠标下方) 在设备 (最多 3 台) 之间移动鼠标
<b>滚动</b>	自适应触控滚动	
<b>点击</b>	轻音点击	
<b>电池</b>	类型	可充电锂离子电池 (100 毫安时)
	生活	充满电后续航长达 1 个月 <sup>2</sup> USB-C 快速充电 (1 分钟充电 = 长达 22 小时使用时间)
	指示灯	有
<b>适用手</b>	双手通用	
<b>产品尺寸和重量</b>	<b>打开</b>	高: 122 毫米 宽: 57 毫米 深: 33 毫米 重量: 79 克
	<b>折叠</b>	高: 约 66 毫米 深: 21 毫米
<b>包装尺寸和重量</b>	高: 158 毫米 宽: 93 毫米 深: 49 毫米 重量: 155 克	
<b>连接</b>	Logi Bolt USB-C (USB-A 适配器单独出售), 蓝牙 <sup>4</sup>	
<b>无线范围</b>	10 米	

区域	鼠标	USB-C 充电线 <sup>8</sup>	Logi USB-A 转 USB-C 适配器 <sup>8</sup>
美国、加拿大	910-007600	956-000152 (USB-C 转 USB-C) 956-000154 (USB-A 转 USB-C)	956-000168
拉丁美洲	910-007603		956-000168
欧洲	910-007605		956-000169
新兴市场 (非洲、中东、土耳其)	910-007605		956-000169
亚太地区	910-007607		956-000170
中国台湾、韩国	910-007611		956-000170
中国大陆地区	910-007609		956-000171
日本	910-007613 (MF900B)	956-000151 (USB-C 转 USB-C) 956-000153 (USB-A 转 USB-C)	956-000172

<b>兼容性</b>	<b>Logi Bolt USB-C 接收器</b> 要求: 可用的 USB-C 端口 <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 10、11 或更高版本</li> <li>macOS 12 或更高版本</li> <li>ChromeOS<sup>5</sup></li> <li>Linux<sup>6</sup></li> </ul>	
	<b>蓝牙低功耗</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 10、11 或更高版本</li> <li>macOS 12 或更高版本</li> <li>ChromeOS<sup>5</sup></li> <li>Linux<sup>6</sup></li> <li>iPadOS 15 或更高版本<sup>5</sup></li> <li>Android 12 或更高版本<sup>5</sup></li> </ul>	
<b>软件</b>	罗技 Sync <sup>3</sup>	通过 Sync 从单个集中式视图监控设备。Sync 还简化了固件更新和功能启用等任务
	Logi Tune <sup>4</sup>	自定义按钮和设置, 检查设备状态
<b>认证和兼容性</b>	已获得 Fast Pair 和 Works With Chromebook 认证	
<b>包装内容</b>	Mobi Fold for Business 鼠标 Logi Bolt USB-C 接收器 用户文档	
<b>质保</b>	2 年硬件有限质保	
<b>主托运人单位</b>	4 包	
<b>操作温度</b>	0 至 40 °C	
<b>操作说明</b>	包装盒上的快速入门指南	
<b>可持续发展</b>	采用回收材料制成	<ul style="list-style-type: none"> <li>鼠标塑料含量: 由 36% 的消费后回收塑料制成<sup>7</sup>。</li> <li>磁性材料: 100% 消费后回收稀土金属</li> </ul>
	环保认证包装	FSC™ 认证纸质包装
	可更换部件 <sup>7</sup>	Mobi Fold for Business 配备可更换电池, 以延长使用寿命



36%  
消费后回收材料<sup>7</sup>



FSC™  
认证的纸质包装

FSC® N003028

<sup>1</sup> 在受控条件下进行 11.5 万次折叠/展开测试, 直至出现磨损或功能问题

<sup>2</sup> 电池使用时间依用户及计算条件而异

<sup>3</sup> 需要在各设备上安装 Logi Tune

<sup>4</sup> 支持 Windows 和 macOS, 下载请访问 [logi.com/tune](https://logi.com/tune)

<sup>5</sup> Windows 和 macOS 之外的系统无需软件即可支持设备的基本功能

<sup>6</sup> 不包括印刷线路组件 (PWA)、线缆、接收器和包装中的塑料

<sup>7</sup> 备件并非所有区域均可用。如需了解有关可用性的更多信息, 请访问 [logi.com/mobi-fold-business](https://logi.com/mobi-fold-business)

<sup>8</sup> 通过 [logi.com](https://logi.com) 和指定渠道单独出售

logitech®

[logitech.com/mobi-fold-business](https://logitech.com/mobi-fold-business)

请联系您的分销商,  
或通过以下方式联系我们

[www.logitech.com/business](https://www.logitech.com/business)

**Logitech Americas**  
3930 North First Street,  
San Jose, CA 95134

**Logitech Europe S.A.**  
EPFL - Quartier de l'Innovation  
Daniel Borel Innovation Center  
CH — 1015 Lausanne

**Logitech Asia Pacific Ltd.**  
电话: 852-2821-5900  
传真: 852-2520-2230

版权所有 © 2026 罗技。罗技、Logitech、Logi、Logi Bolt、Easy-Switch、Logi Tune、Recycled Plastic 标志以及所有其他罗技商标和标志均为 Logitech Europe S.A. 或其附属公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。蓝牙® 文字商标和标志为 Bluetooth SIG, Inc. 所有的注册商标, 罗技对此类商标和标志的所有使用均已获得授权。此产品可搭配能够运行最新版本 ChromeOS 的设备使用, 并已通过认证, 符合 Google 的兼容性标准。Google 不对此类产品的操作或安全要求的合规性承担任何责任。Android、Chromebook、ChromeOS、iOS、iPadOS、Linux、macOS、USB-C、Windows 和所有其他第三方商标均为其各自所有者的财产。罗技对于本出版物中可能出现的任何错误不承担任何责任。本出版物中包含的产品、定价和功能信息如有更改, 恕不事先通知。

2026 年 6 月发布