



数据表

Signature Comfort Plus M850 L for Business

Signature Comfort Plus M850 L for Business 是一款无线鼠标，采用独特的掌垫、符合人体工学的弧形设计以及加长的橡胶侧握槽，提升舒适性。享受高效的 SmartWheel 滚动和静音点击体验¹，并通过可自定义按钮² 提高工作效率。多操作系统兼容性，支持轻松实现大规模部署。

- **贴合手型的握持感：** 这款弧形鼠标采用加长的橡胶侧握槽和独特的柔软掌垫，带来舒适的支撑感。
- **SmartWheel 滚动：** 轻拨 SmartWheel 即可实现精准的逐行滚动或疾速滚动。
- **静音点击：** Silent Touch 技术可将点击噪音降低 90%¹。
- **您的工作流程，由您掌控：** 为 4 个可自定义按钮分配功能，增强您的工作流程²。
- **Easy-Switch:** 最多可连接 3 台设备，例如笔记本电脑、台式机或平板电脑，并在它们之间无缝切换。
- **Logi Bolt 无线技术：** 即使在拥挤的无线环境中，也能提供安全可靠的无线连接。
- **专为美好未来而设计：** 由至少 63% 的消费后回收塑料和 FSC™ 认证的包装材料制成，可降低对环境的影响³。

传感器技术	先进的光学追踪技术	
追踪 DPI	额定值	1000 DPI
	范围	400-4000 DPI (以 50 DPI 为增量进行设置)
控制	按键	6 个 (左/右键、后退/前进、滚轮、DPI)
	可编程按键 ²	4 个 (后退/前进、滚轮、DPI)
	Actions Ring ²	按下按键即可使用所有常用工具和快捷方式
滚动	SmartWheel	
点击	Silent Touch 技术可将点击噪音降低 90%	
电池	类型	1 节 AA 电池 (随附)
	生活	长达 24 个月 ⁴
适用手	右手	
连接	2 种连接方式	Logi Bolt USB-C 接收器 (USB-A 适配器单独出售), Bluetooth
	无线范围	最近 10 米的范围 ⁴ (无遮挡的开放空间)
	Easy-Switch	多达 3 个通道
产品尺寸和重量	高: 121.3 毫米 宽: 74.3 毫米 深: 44.2 毫米 重 (含电池): 102.9 克	
包装尺寸和重量	高: 140 毫米 宽: 93 毫米 深: 54 毫米 总重量 (含产品): 160 克	

认证	通过 Works With Chromebook 认证, 为 Intel Evo 笔记本电脑设计	
兼容性 ⁵	Logi Bolt USB-C 接收器 要求: 可用的 USB-C 端口 <ul style="list-style-type: none"> ● Windows 10、11 或更高版本 ● macOS 12 或更高版本 ● ChromeOS⁵ ● Linux⁵ 	
	Bluetooth™ 低功耗 (BLE) 无线技术 <ul style="list-style-type: none"> ● Windows 10、11 或更高版本 ● macOS 12 或更高版本 ● ChromeOS⁵ ● Linux⁵ ● iPadOS 15 或更高版本⁵ ● Android 12 或更高版本⁵ 	
软件	Logi Tune ⁶	自定义按钮、调整滚动和指针速度、检查电池续航时间并更新固件; 在 Logi Options+ 上获取高级自定义功能
	罗技 Sync ⁷	支持远程监控
包装内容	鼠标及 1 节 AA 电池 (随附) Logi Bolt USB-C 接收器 用户文档	
质保	2 年有限硬件质保	
主托运人单位	10 包	
操作温度	0 至 40 °C	
操作说明	包装盒上的快速入门指南	
可持续发展	采用回收材料制成	鼠标塑料含量: 由 63% 的消费后回收塑料制成 ³
	环保认证包装	纸质包装: FSC™ 认证

区域	鼠标
美洲	910-007703
欧洲和新兴市场 (非洲、中东、土耳其)	910-007704
亚太地区	910-007708
中国台湾、韩国	910-007706
中国大陆地区	910-007705
日本	M850LBBGR



¹ 相比罗技 M185, 点击声音降低超过 90%。左键点击和敲击 dBA 等级由独立实验室在 1 米距离外测得。

² 自定义设备需安装 Logi Tune 或 Logi Options+, 支持 Windows 和 macOS 最新版本, 下载请访问 logi.com/tune 或 logi.com/optionsplus

³ 不包括印刷线路组件 (PWA)、接收器、线缆和包装中的塑料。

⁴ 电池续航和无线范围依用户和计算条件而异

⁵ Windows 和 macOS 之外的系统无需软件即可支持设备的基本功能

⁶ 通过安装 Logi Tune 和 Logi Options+ 应用来自定义设备设置, 支持 Windows 和 macOS, 下载请访问 logi.com/tune 和 logi.com/optionsplus

⁷ 需要在各设备上安装 Logi Tune

logitech 罗技[®]

logitech.com/signature-comfort-m850l-business

请联系您的分销商,
或通过以下方式联系我们
www.logitech.com/business

Logitech Americas
3930 North First St
San Jose, CA 95134 USA

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH — 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
电话: 852-2821-5900
传真: 852-2520-2230

版权所有 © 2026 罗技。罗技、Logitech、Logi、Logi Bolt、Easy-Switch、Logi Options+、Logi Tune、Signature Comfort、Recycled Plastic 标志以及所有其他罗技商标和标志均为 Logitech Europe S.A. 和/或其在美国及其他国家/地区关联公司的商标或注册商标。Bluetooth™ 文字商标和标志为 Bluetooth SIG, Inc. 所有的注册商标, 罗技对此类商标和标志的所有使用均已获得授权。Android、Chromebook、ChromeOS、Intel Evo、iPadOS、Linux、macOS、Windows, 以及所有其他第三方商标均为其各自所有者的财产。罗技对于本出版物中可能出现的任何错误不承担任何责任。本出版物中包含的产品和功能信息如有更改, 恕不事先通知。

2026 年 5 月发布